

ПЛОМБИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА КАССОВОЙ СИСТЕМЫ

Кассовая система:	PrimePOS-Shop
Компьютер:	CHD-8780
Версия документа:	17102018

НАБОР ДЕТАЛЕЙ

	<ul style="list-style-type: none"> • Chd8780-Cover Крышка • 1 шт. 		<ul style="list-style-type: none"> • FisUSBM-PU - Фискальный модуль. • 1 шт.
	<ul style="list-style-type: none"> • Этикетка Shields-PPShop с номером PP-NNNN • 1 шт. 		<ul style="list-style-type: none"> • Пломба VID. • 2 шт.
	<ul style="list-style-type: none"> • Пластиковая стяжка • Ширина 3.5 - 4mm. • 1 шт. 		<ul style="list-style-type: none"> • Логотип 3D PrimePOS • 1 шт.
	<ul style="list-style-type: none"> • Винт M3x8. - 1 шт. 		

МОНТАЖ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

1		<ul style="list-style-type: none"> • Наклеить Пломбу VID на фискальный модуль FisUSBM так, что бы пломба охватывала концы этикетки ФМ.
2		<ul style="list-style-type: none"> • Разместить ФМ FisUSBM на крышке Chd8780-Cover так, как показано на рисунке и закрепить его Пластиковой Стяжкой.
3		<ul style="list-style-type: none"> • Отрезать от этикетки Shields-PPShop, лишнюю боковую часть с надписью SEAL.
4		<ul style="list-style-type: none"> • Снять пленку с клеевого слоя этикетки Shields-PPShop и наклеить ее на корпус компьютера в указанном месте. • Этикетка должна быть видна в вырез крышки Chd8780-Cover после ее установки. • Приклеить Пломбу VID так, что бы она одновременно наклеивалась на корпус компьютера и на часть Seal этикетки Shields-PPShop.
5		<ul style="list-style-type: none"> • Подключить кабели к разъемам компьютера и аккуратно вывести их через подходящие прорези крышки Chd8780-Cover • Установить крышку Chd8780-Cover на компьютер, задвинув ее выступы в прорези корпуса и закрепив ее Винтом M3x8. • Закрепить винт Пломбой VID так, как показано на рисунке.
6		<ul style="list-style-type: none"> • Наклеить логотип 3D PrimePOS на дисплей компьютера в указанном месте, по центру.