

NODOKĻA NOMAIŅA REĢISTRATORĀ OneTouchPro POS.

1. UZMANĪBU!!! Visas darbības ir jāveic tikai pēc tam, kad beigsies pēdējā darba diena ar vecajiem nodokļiem un tiks izdrukāta Z-atskaite!!! Pirms nodokļa likmes nomaiņas viesmīļa stacijā ir nepieciešams izpildīt operācijas, kuras ir aprakstītas instrukcijā "Nodokļa nomaiņas kārtība programmā SHOPPING IV".



2. Nospiediet pogu labajā apakšējā stūrī ar nosaukumu [Cits] (1.att.).

3. Tālāk ir jānospiež poga ar atslēgu attēlu (2.att.), atvērtajā logā jāievada kods 999 un jānospiež OK, tā Jūs ieiesiet iestatījumu režīmā.





4. Atvērtajā iestatījumu logā (3.att.) atzīmējiet radiopogu pretī teikumam "OneTouchPro Setup – iestatījumu režīms" (1), pēc tam nospiediet pogu "Saglabāt" (2) un sekojiet programmas instrukcijām.

Admin	Общая наценка	на чек	
General	Процент наценки 0 🔲 Название	наценки Apkalpošana	
ounda ,	Оператор может выбрать, на какой че	ек назначить наценку	
Departs ,			
Peripheral	Режим программы при след	дующем запуске	
Menu setup ,	Опетоцспро Setup - режим настроик	И	
Restrictions .	Установки времени		
	Время блокировки экрана (0 - не блокиро	овать) 60 📰 Sec.	
Interface ,	Частота обновления информации на стол	лах 10 Sec.	
Drivers			
	PS/2 Reader		
Drivers 2	Считывать только цифры	Test Reader	
Закладки			
	Остатки това	pa	
Сохранить	И показывать предупреждение если товара на остатке не хватает		
07740400	Eiscal journal (only for BBIO fiscal modules)		
UIMena	Z-Report export		
Set default	Директория D:\WRK\OneTouchPro\journal	8	
	Сохранять фискальные суммы в "кассовый »	курнал" ShoppinG-IV	

5. Restartējiet viesmīļa staciju, pēc kā programma ielādēsies paplašinātu iestatījumu režīmā, un ieeja sistēmā būs iespējama tikai viesmīlim ar tiesībām "Menedžeris".

6. Pēc ieiešanas paplašinātu iestatījumu režīmā labajā stūrī būs pieejama poga "Papil.iestat."



7. Pēc pogas "Papild.iestat." nospiešanas atvērsies iestatījumu logs, kurā nepieciešams nospiest pogu "ADMIN" (1) un atvērtajā logā nomainīt nodokļus (2).



(5.att.). Pēc kā ir jānospiež poga "Saglabāt" un jāseko programmas instrukcijām.

🛃 Настройки		<u>_ 0 ×</u>
	Admin	
Admin ,	Оистемный номер OneTouchPro POS	2
🚳 General ,	Пароль для входа в OneTouch Setup	999
Departs	Диапазон доступных номеров идентификаторов для OneTouchPro	0
	✓ Сохранять в ShoppinG-IV фискальные действия оператора	
Peripheral .	Выключение компьютера при выходе из OneTouchPro	
🚳 Menu setup ,	Фискальные отчеты	Ввод
(Restrictions ,	Только менеджеры могут печатать фискальные отчеты	
Conterface	Пароль для "Х" 📰 Ввод Пароль для "Z"	Ввод
	-ONLY for fixed "BRIO FisCPU" or OTP terminal	
Drivers ,	Ставки налогов 🚧 🕴 21 📰 🖪 0 📰 С- 0 📰 D- 0	1
🚳 Drivers 2 🕠		
Закладки		с ввод
		Ввод
Сохранить		Ввод
😫 Отмена		🔜 Ввод
A 2115 1	✓ Center	
Set default	РОS ID. Идентиф. код	Ввод
Действия	Окончание чека Paldies par pirkumu!	Ввод
Изменения С	сновные (главные) настройки.	

8. Pārbaudīt kaut vienas preces pārdošanu. Pārliecināties, ka uz čeka redzamā informācija ir korekta.

PĒC ŠĪM OPERĀCIJĀM IR NEPIECIEŠAMS IZDRUKĀT Z-ATSKAITI, TAD ŅEMOT LĪDZI DOTO ATSKAITI UN TEHNISKO PASI, IR JĀIERODAS FIRMAS ZRF BRIO TEHNISKAJĀ SERVISĀ, LAI TEHNISKAJĀ PASĒ IZDARĪTU ATZĪMI PAR NODOKĻA NOMAIŅU.