

ELEKTRONISKAIS KASES APARĀTS

Lietotāja instrukcija





Oļegs Halatovs Elektroniskais kases aparāts BRIO-2020/2025 (BRIO-2012) Lietotāja instrukcija. - BRIO EngineerinG, 2003, V 1.0 ct. 65

- Rīga, Latvija

Elektroniskais kases aparāts BRIO-2020/2025 ir firmas BRIO EngineerinG[®] ShoppinG[™]-3/IV saimes datoru sistēmas jaunās paaudzes intelektuālais kases aparāts

Kāds ir BRIO-2020/2025 kases aparāts?

(F

- •Izturīgs metāla korpuss.
- •Šķidro kristālu matricas displejs ar apgaismojumu.
- •Divu staciju termoprinteris: čekam un kontrollentai (BRIO-2025)
- •Matricas printeris ar kontrollentas dublēšanu (BRIO-2020)
- •No iepriekšējiem modeļiem saglabāts pilns interfeisu spektrs
- RS-232 sakariem ar BRIO-2020/2025 ar datoru (Galvaniskā saite)
- interfeiss BRIO-2020/2025 sakaram ar elektroniskajiem svariem (Galvaniskā saite)
- interfeiss naudas lādes vadīšanai
- interfeiss svītrkoda skanera pieslēgšanai
- interfeiss magnētisko kartiņu nolasītāja pieslēgšanai
- •Viegli saprotams lietotāja interfeiss

•Divas specializētas iekšējās programmas darba konfigurācijas:

- Versija SHOPPING darbs veikalos, bez kafejnīcu un restorānu pieslēgšanas.
- Versija CAFÉ darbs kafejnīcās un restorānos ar veikalu pieslēgšanu

•Versija CAFÉ. Darbs stāvoklī ONLINE. Trīs, operatīvi savstarpēji pārslēdzami režīmi, efektīvam darbam veikalu, kafejnīcu un restorānu datoru sistēmu sastāvā:

- Shop. Kases aparāts. Daudzveidīgi preču pārdošanas varianti, datu apmaiņa par preci un naudu starp sistēmas datoriem. Magnētisko kartīšu izmantošana.
- Order Pult. Oficianta pults. Pieņemšana, izmaiņas, papildināšana vai klienta pasūtījuma iepriekšēja izdruka kafejnīcās un restorānos. Magnētisko kartīšu izmantošana.
- Café. Norēķinu kase kafejnīcām un restorāniem. Pasūtījumu noslēgšana un izdruka, rēķinu izdruka, čeku saņemšana, dažādi norēķinu veidi.
- Versija CAFÉ. Darbs stāvoklī OFFLINE. Darbs autonomā režīmā bez saites ar datoru.
- Shop. Kases aparāts. Dažādi preču pārdošanas varianti no iepriekšievadītās preču datu bāzes atmiņas uz 999 kodiem un svītrkodiem. Statistikas uzskaite pēc summām un pārdotās preces daudzuma, ar tālāku informācijas nosūtīšanu uz datoru. Pārdošanas atskaišu izdruka.
- Versija SHOPPING. Darbs stāvoklī ONLINE. Trīs, operatīvi savstarpēji pārslēdzami režīmi efektīvam darbam veikalu datoru sistēmu sastāvā:
- Shop. Kases aparāts. Daudzveidīgi preču pārdošanas varianti, datu apmaiņa par preci un naudu starp sistēmas datoriem. Magnētisko kartīšu izmantošana.
- Satellite. Kases aparāts. Darbs caur speciālu programmas draiveri, citu ražotāju datoru programmas vadībā.
- Versija SHOPPING. Darbs stāvoklī OFFLINE. Darbs autonomā režīmā bez saites ar datoru.
- Shop. Kases aparāts. Dažādi preču pārdošanas varianti no iepriekšievadītās preču datu bāzes atmiņas uz 999 kodiem un svītrkodiem. Statistikas uzskaite pēc summām un pārdotās preces daudzuma, ar tālāku informācijas nosūtīšanu uz datoru. Pārdošanas atskaišu izdruka.
- Versija SHOPPING. Darbs pa modēmu stāvoklī ONLINE un OFFLINE. Kases aparāts atļauj izmantot ārējo modēmu sakariem ar ShoppinG-3/IV sistēmas datoriem ar tālruņa līnijas palīdzību. Modēma esamība uz sakaru līnijas kases aparāts atpazīst automātiski un veic nepieciešamos regulējumus. Šajā režīmā iespējamas visas režīma Shop/OFFLINE un Shop/ONLINE funkcijas.

Dotā instrukcija iekļauj darba kārtību ar BRIO-2020/2025 aprakstu. Lasot instrukciju nepieciešams atcerēties, ka daudzas BRIO-2020/2025 funkcijas ir realizētas tikai datoru sistēmas ShoppinG[™] sastāvā. Sakarā ar to darbs ar kases aparātu konkrētā ShoppinG[™] sistēmā var atšķirties no dotās instrukcijas. Ar visiem jautājumiem sakarā ar konkrēto sistēmas realizāciju griezties pie Jūsu sistēmas piegādātājiem.

© BRIO EngineerinG 2003. Autortiesības aizsargātas. BRIO EngineerinG, BRIO, logotipi BRIO EngineeringG, ShoppinG[™], DP-Key[™], 8COM[™], 2COM[™], BRIO-2025[™], BRIO-2020[™] ir firmas "BRIO ZRF" reģistrētas tirzniecības zīmes.

LIETOTĀJA INSTRUKCIJA

Saturs

		_
1.	, BRIO-2020/2025 VISPARIGAIS RAKSTUROJUMS	5
	1.1. TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI	5
	1.2. FUNKCIONĀLĀS IESPĒJAS	5
2	KASES APARĀTS BRIO-2020/2025	6
	21 CALVENIE KASES ADADĀTA DDIO 2020/2025 MEZCI I	
	2.1. GALVENIE RASES AFARATA DRIU-2020/2025 MELGLI	0
	2.2. AKEJU IEKAKI U INI EKFEISI	0
	2.3. PAPIRA LENTAS IEPILDISANA BRIO-2020	7
	2.4. PRINTERA KRASLENTAS (KARTRIDZA NOMAIŅA) BRIO-2020	7
	2.5. PAPIRA LENTAS IEVADISANA APARATA BRIO-2025	8
	2.6. IEMONTĒTAIS TERMOPRINTERA TESTS BRIO-2025	8
	2.7. KLAVIATŪRA	9
	2.8. ĀRĒJO IEKĀRTU PIESLĒGŠANA	. 10
	2.8.1. ELEKTRONISKIE SVARI	. 10
	2.8.2. SVĪTRKODU SKANERIS	. 10
	2.8.3. MAGNĒTISKO KARTĪŠU NOLASĪTĀJS	. 10
	2.8.4. NAUDAS LÂDE	. 10
	2.8.5. ĀTRAS PĀRDOŠANAS KLAVIATŪRA 1-Touch™ (BRIO EngineerinG)	. 11
	2.8.6. ALFABETISKA KLAVIATURA DP-Key™ (BRIO EngineerinG)	. 11
	2.9. GALVENIE JEDZIENI	. 12
	2.10. KASES APARĀTA PROGRAMMĒŠANA	. 13
	2.10.1. KASES APARĀTA STĀVOKLIS UN REŽĪMI "CAFÉ" VERSIJĀ	. 13
	2.10.2. KASES APARĀTA "SHOPPING" VERSIJAS UN STĀVOKĻI	. 15
	2.10.3. MODEMA IZMANTOSANA ONLINE UN OFFLINE STAVOKĻOS.	. 16
	2.10.4. KASES APARATA PARAMETRI	.17
	2.8.5 DARBA KEZIVIA IZVELE	. 10 19
2	2.6.4 DARDA I ARAMETRU IELADESANA RASES AI ARATA	10
3	DAKBS SHUP UNLINE/UFFLINE KEZIWA	19
	3.1. PAREJA STARP ONLINE / OFFLINE REZIMIEM	. 19
	3.2. PRECES PARDOSANA PEC CENAS	. 20
	3.3. PRECES PĀRDOŠANA PĒC KODIEM	. 21
	3.4. VIENLAICĪGA PĀRDOŠANA PĒC KODA UN SUMMAS	. 23
	3.5. PRECES PĀRDOŠANA PĒC KODA AR CENU LAPAS IZVĒLI	. 24
	3.6. PĀRDOŠANA PĒC KODA AR CENAS IZMAINU	. 25
	3.7. PRECES PĀRDOŠANA PĒC SVĪTRKODA	26
	38 PRECES PĀRDOŠANA AR ATLAIDI	27
	3 9 PĀRDOŠANA AR LIZCENO LIMI	28
	2 10 DE7SVAINDAS NAUDAS NODĒVINS DAD DIDVIMU	20
	2.11. DIDIZIJMA ADMAIZGA DĒCI IEZĢĒLĀGIZDEDĪTIZADTEG	29
	3.11. ΓΙΚΚυνία Αγνιακδά γευ ιεκδείαδ κκεμι ι κακ ι εδ	. 30
	3.11.1. IEKSEJAS A I LAIZU KAKI IŅAS IZMAN I USANA	. 30
	3 17 DIDKIIMA ADMAKSA AD BANKAS KDEDĪTKADTI	31
	2.12 NAUDAG UN DECEGATODIEČANA	24
	J.IJ. NAUDAJ UN PRECEJA I GRIEJANA	34
	3.14. PIRCEJA DA I U IEVADISANA	. 30
	3.15. PARDEVEJU REĢISTRACIJA	. 37
	3.15.1. PARDEVEJA PIEPRASIJUMS	.37
	5.15.2. ΓΑΚΡΕΥΕJΑ ΓΙΕΓΚΑδΙJUMB UZ KATKU UEKU	.37
	J.10. IIVNAJAUJA	30
	3.17. WAIŊAS NAUDAS IEVADISANA	. 39
	3.18. X-ATSKAITES IZDRUKA.	. 40
	3.19. Z-ATSKAITES IZDRUKA.	41
	3.20. DATUMA UN LAIKA APSKATE	42
	3.21. ČEKA GALVIŅAS IZDRUKA	42

4. DARBS ORDER PULT REŽĪMĀ (VERSIJA: CAFE)	43
4.1. REŽĪMA NOZĪME UN IESPĒJAS	43
4.2. DARBA REŽĪMA IZVĒLE	43
4.3. JAUNA PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA	44
4.4. PASŪTĪJUMA PAPILDINĀJUMS	45
4.5. PASŪTĪTĀS PRECES ATGRIEŠANA	47
4.6. PASŪTĪJUMU PĀRVEŠANA STARP GALDIŅIEM VAI KARTIŅĀM	48
4.6.1. Pasūtījumu vienmēr var pārcelt no viena galdiņa uz otru vai klienta kartiņu	48
4.7. PIRMSPĀRDOŠAŅAS RĒĶINA IZDRUKA	49
5. DARBS CAFE REŽĪMĀ (VERSIJA: CAFE)	50
5.1. REŽĪMA MĒRĶIS UN IESPĒJAS	50
5.2. DARBA REŽĪMA IZVĒĻE	50
5.3. PASŪTĪJUMA AIZVĒRŠANA, APMAKSA SKAIDRĀ NAUDĀ	51
5.4. PASŪTĪJUMA AIZVĒRŠANA, BEZSKAIDRAS NAUDAS NORĒĶINS	52
5.5. PASŪTĪJUMA AIZVĒRŠANA, APMAKSA AR BANKAS KREDĪTKARTI	54
6. OFFLINE REŻĪMA SERVISA KODI	56
6.1. LAIKA KOREKCIJA. (KODS 9999999)	56
6.2. IEKŠĒJĀS BĀZES SVĪTRKODU IZDRUKA . (KODS 99999997)	56
6.3. IEKŠĒJĀS BĀZES KODU IZDRUKA. (KODS 9999995)	57
6.4. PĀRDOŠANAS STATISTIKAS IZDRUĶA PĒC KODIEM. (KODS 99999996)	58
6.5. PĀRDOŠANAS STATISTIKAS ATTĪRĪŠANA PĒC KODIEM. (KODS 99999998)	58
7. KABEĻI UN SAVIENOTĀJI	59
8. SVĪTRKODU SKANERA PROGRAMMĒŠANA	60
9. ZINOJUMI PAR KLŪDĀM UN DIAGNOSTIKA	61
10 DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMI	62
11 MADVĒŠANA UN DI OMDĒŠANA	63
11. MARAEDANA UN FLUMDEDANA	UJ
12. G A K A N T I J A S BRIO EngineerinG [*]	64
13. EC ATBISLTIBAS DEKLARACIJA	65

1. BRIO-2020/2025 VISPĀRĪGAIS RAKSTUROJUMS

1.1. TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI

16 simboli preču un nodaļu nosaukumiem 8 cipari preču cenai, skaitam un summai 6 nodalas ar brīvu 4 nodoklu sadalījumu. Katrai nodalai tiek piesaistīts viens no nodokliem. Energoneatkarīgs pulkstenis un kalendārs. Matricprinteris, 24 simboli rindiņā, ar dublēšanu uz kontrollentas. (BRIO-2020) Divu staciju termometrs (BRIO-2025) Vienrindas 16 simbolu šķidro kristālu matricindikators ar apgaismojumu. Energoneatkarīga atmiņa skaitītāju glabāšanai: kopējais apgrozījums (GT) Z-atskaites numurs Čeka numurs dienas apgrozījums pēc nodaļām dienas apgrozījums pec preču atgriešanas dienas inkasācija dienas maiņas nauda skaidrā nauda kasē apgrozījums pēc bezskaidras naudas norēķina apgrozījums pēc kredītkartēm Darbs no elektrotīkla AC 110-235V (15 VA max.) RS-232 interfeiss ar galvanisko saikni sakaram ar datoru Interfeiss saiknei ar SVĪTRKODU nolasītāju Iespēja uzstādīt magnētisko kartīšu nolasītāju Interfeiss ar galvanisko saikni sakaram ar elektroniskajiem svariem BЭ-15T Interfeiss naudas lādes vadīšanai Maksimālie gabarīti 280 mm. * 220 mm. * 105 mm. Svars 2,5 kg. Klimatiskie darba apstākļi (+5 C / +50 C.): iekštelpām.

1.2. FUNKCIONĀLĀS IESPĒJAS.

Divi iekšējās programmas specializētie varianti. Sakars ar datoru pa tālruņa līnijām ar modēma palīdzību. Trīs dažādi darbības veidi atkarībā no uzstādītās konfigurācijas ShoppinG™sistēmā Preču pārdošana ar SVĪTRKODU palīdzību ar skanera vai 1-touch™ palīdzību Preču pārdošana pēc kodiem ar mainītu cenu Preču pārdošana pēc cenas. Klienta datu ievadīšana ar klaviatūras DP-KeyTMpalīdzību ar sekojošu klienta datu izdruku uz čeka. Preču pārdošana pēc dažādām fiksētām cenām Preču pārdošana pēc fiksētas cenas un skaita Preču pārdošana ar atlaidi vai uzcenojumu procentos. Dažādi atlaižu veidi Preces ar uzcenojumu pārdošana Preču pārdošana par bezskaidras naudas norēķinu vai kredītkartēm Darbs autonomā režīmā bez saiknes ar datoru. Ielādējama preču bāze ar 999 (2000 pēc pasūtījuma) kodiem un svītrkodiem ar dinamisku sadalījumu. Pārdošanas autonomajā režīmā statistika Naudas un preču atgriešana Preču daudzuma ievadīšana no elektroniskajiem svariem BЭ-15T X- atskaites izdruka. Z- atskaites izdruka ar skaitītāju atgriešanu nulles režīmā par maiņu. Inkasācija. Mainas naudas ievadīšana. Laika pārskatīšana. Atskaišu izdrukas parolēšana Pārdevēju personālā uzskaite Maksimāli pieļaujamo pirkuma soļu skaita un summas vērtības uzstādīšana Norēķins ar magnētiskko kartīšu palīdzību (tikai sistēmas ShoppinG sastāvā)

2. KASES APARĀTS BRIO-2020/2025

2.1. GALVENIE KASES APARĀTA BRIO-2020/2025 MEZGLI



2.2. ĀRĒJO IEKĀRTU INTERFEISI

"BOX" 1	"VE:	5"" 77	SCAN" "R 6 1 4	5-232"
"BOX"			"SCAN" TJ-6p4c(6	ip6c)
OUT	1		GND	6
+5V	2		GND	5
GND	3		CLOCK	4
GND	4		DATA	3
"VES"			+5V	2
	>		+5V	1
(GND)	1		"RS-232	7
OUT-T	2			C
IN-T	3		TxD	4
OUT-R	4		GND	2
IN-R	5		GND	3
(+5V)	6]	RxD	1

DATORU pieslēdz pie «RS-232» kontakta
Kabeļi : TJ4p4c-DB25 , TJ4p4c-DB9 , TJ4p4c-TJ6p4c , TJ4p4c-TLF
SVĪTRKODU SKANERI pieslēdz pie kontakta «SCAN»
Pieslēdzami skaneri, kuri izmanto klaviatūras interfeisu. Izmantot pāreju TJ6p6c-DIN5.
ELEKTRONISKIE SVARI tiek pieslēgti pie kontakta «VES».
Lai pieslēgtu svarus BЭ-15T nepieciešams izmantot kabeli TJ6p4C-VE15. Pieslēdzot cita tipa svarus nepieciešams iegādāties atbilstošu adapteri.
NAUDAS LĀDE tiek pieslēgta pie kontakta «BOX».
Lai atvērtu naudas lādi kases aparāts noslēdz izeju OUT ar izeju GND. Maksimālais strāvas lielums – 2,0A
AC 110-235V tiek padots ar kabeli NC101 G-200.
Iezemējums
NEPIECIEŠAMS!!!

2.3. PAPĪRA LENTAS IEPILDĪŠANA BRIO-2020

UZMANĪBU!!! Pilnvērtīgai kases aparāta darbībai un kvalitatīvai datu izdrukai uz papīra lentes izmantojiet materiālus, kuru sertifikācija veikta firmā BRIO EngineerinG.

Dotajā kases aparāta modelī tiek izmantota divkāršā paškopējošā lenta **57mm platumā** un rullis ne vairāk kā **60 mm diametrā**. **1.** Atvērt līdz galam printera nodalījuma vāku



2. Ielikt spoles asi jaunā papīra lentas rullī un ielikt asi rāmī.

3. Ielikt divkāršo lentu printera ieejas spraugā un pāris reizes nospiest taustiņu (PAPĪRA PIEDZIŅA)

4. Nostiprināt apakšējo lentu kontrollentas pieņemšanas spoles spraugā.

5. Ielikt pieņemšanas spoli rāmī.

6. Izvilkt augšējo lentu caur printera nodalījuma vāka spraugu un aizvērt vāku.

2.4. PRINTERA KRĀSLENTAS (KĀRTRIDŽA NOMAIŅA) BRIO-2020

Dotajā kases aparātā tiek izmantots printeris EPSON M-190, kas izmanto četru veidu kātrtidžus ar krāslentu..

KĀRTRIDŽA TIPS	KĀRTRIDŽA KALPOŠANAS ILGUMS (ZĪMES)
ERC-09 (purple)	250,000
ERC-09 (black)	200,000
ERC-22 (purple)	1,000,000
ERC-22 (black)	600,000

UZMANĪBU!!! Ja jūs izmantojiet speciālu divkāršo paškopējošos lentu, kārtridžu var neuzstādīt. Attēls uz lentas veidosies printera adatu sitienu rezultātā.

4.



- 1. Atvērt un atcelt printera nodalījuma vāku līdz galam
- 2. Atbrīvot printeri no papīra lentas.
- 3. Uzspiest uz printera kārtridža labo stūri un izņemt to.
 - Ielikt printerī jaunu kārtridžu

 Nospiest taustiņu (PAPĪRA PIEDZIŅA) un pārlicināties, ka kārtridža krāslenta kustās normāli.

6. Ielikt papīra lentu kā norādīts punktā **2.3** un aizvērt printera nodalījuma vāku

UZMANĪBU!!! Lai nepieļautu kontrollentas pārrāvumu, kārtridžu drīkst nomainīt tikai tad, ja iepriekšējais papīra lentas rullis ir beidzies.

2.5. PAPĪRA LENTAS IEVADĪŠANA APARĀTĀ BRIO-2025

UZMANĪBU!!! Pilnvērtīgai kases aparāta darbībai un kvalitatīvai datu izdrukai uz papīra lentes izmantojiet materiālus, kuru sertifikācija veikta firmā BRIO EngineerinG.

Dotajā kases aparāta modelī tiek izmantotas divas spoles lentas ar termopapīru, kura **platums 28 mm** un ruļļa **diametrs ne vairāk kā 60 mm**.







- 1. Atvērt un atcelt printera nodalījuma vāku līdz galam
- 2. Atspiest no gumijas valnīša termogalviņu, lai to izdarītu nepieciešams uzspiest uz termogalviņas piespiešanas taustiņu
- 3. Ielikt asī uzreiz abas lentas spoles vienlaicīgi un ielikt asi rāmī.
- **4.** Ielikt abas lentas printera padeves spraugā un izvilkt līdz vajadzīgajam garumam.
- 5. Ievadīt labo (kontroles) lentu pieņemšanas spoles spraugā.
- 6. Ielikt pieņemšanas spoli rāmī.
- 7. Piespiest termogalviņu pie gumijas valnīša, lai to izdarītu nepieciešams atspiest termogalviņas piespiešanas taustiņu.
- 8. Pāris reizes nospiest taustiņu (PAPĪRA PIEDZIŅA)
- 9. Ievadīt kreiso (čeka) lentu printera nodalījuma rāmja spraugā un aizvērt vāku

2.6. IEMONTĒTAIS TERMOPRINTERA TESTS BRIO-2025

UZMANĪBU!!! Uz šo brīdi dotais režīms nav realizēts.

2.7. KLAVIATŪRA



PAPĪRA PIEDZIŅA	Papīra piedziņa par vienu rindiņu
X/Z ATSKAITE / DARBA	Atskaites vai darba režīma izvēlēšanās – X/Z atskaite / ONLINE /OFFLINE
REŽĪMS AR DATORU	
SVARA NOLASĪŠANA	Pārdodamās preces svara nolasīšana no elektroniskajiem svariem
MAIŅAS NAUDA /	Maiņas naudas vai inkasācijas izvēle
INKASĀCIJA	
KOREKCIJA	Ivadīšanas no ciparu klaviatūras korekcija
IEVADĪT	Pabeigt ievadīšanu no ciparu klaviatūras. Apstiprināšana
ATLAIDE	Atlaides ievadīšana uz pārdodamo preci (procentos)
SUMMA / LAIKS	Pārdošanas procesā ļauj pāriet no katra pirkuma soļa summas rādīšanas uz kopējās summas rādīšanu.
	Atkārtota nospiešana - atgriešanās pie dotā soļa summas. Pēc taustiņa "NOMEST" nospiešanas vai pēc
	čeka izdrukas uz displeja rāda kases aparāta pulksteņa laiku un datumu.
PRECES ATGRIEŠANA	Ļauj veikt preces atgriešanu veikalā vai naudu pircējam.
NOMEST	Ļauj no jebkura pirkuma soļa atgriezties pie pirkuma sākuma
CENA	Ļauj veikt preces pārdošanu pēc cenas (ne pēc koda)
NODAĻAS	Nodaļu numuri. Nepieciešams atcerēties, ka katrai nodaļai var būt sava nodokļa likme, šie dati tiek
	reprogrammēti kases aparātā
SVITR-KODA	Pieprasot kodu dotā taustiņa nospiešana ļauj ievadīt SVITR-KODU no klaviatūras SHOPING versijā.
IEVADISANA	Cikliska režīma nomaiņa versijā CAFE.
· · / _	
REZIMA IZVELE	
KLIENTA DATU	Klienta datu ievadīšana izdrukai uz čeka
IEVADĪŠANA	
BEZSKAIDRAS NAUDAS	Preču pārdošana par bezskaidras naudas norēķinu. Kases aparāts ved bezskaidras naudas norēķinus
NORĒĶINS	atsevišķi.
PĀRDOT	Pārdošānas fakta reģistrācija datorā un kases aparāta skaitītājos.

2.8. ĀRĒJO IEKĀRTU PIESLĒGŠANA

2.8.1. ELEKTRONISKIE SVARI



- Pie kases aparāta var pieslēgt elektroniskos svarus **BЭ**-15**T**. Pieslēgšana tiek veikta ar kabeļa **TJ6p4c-VE15T** palīdzību.

- Izmantojot cita tipa svarus nepieciešams papildus iegādāties saslēguma adapteri.

UZMANĪBU!!! Strādājot ar svariem BЭ-15T kases aparāts nodrošina ne tikai svara ivadīšanu, bet arī izvada uz svaru indikatora preces cenu un summu.

UZMANĪBU!!! Pirms svara ievadīšanas nepieciešams pārliecināties, ka svari ir beiguši svēršanas procesu, par ko liecina <u>summas parādīšanās uz svaru indikatora.</u>

2.8.2. SVĪTRKODU SKANERIS



- Svītrkodu nolasīšanai tiek izmantoti skaneri ar interfeisa sakariem, imitējoši datora klaviatūru (AT).

- Izmantojot svītrkodus ar tipu EAN-13, datoru sistēmas SHOPPING-3/4 korektai darbībai nepieciešams skaneri ieprogrammēt, lai koda kontrolcipars nolasītos, bet netiktu pārraidīts uz kases aparātu. (Sk.nodaļu "Skanera programmēšana)

2.8.3. MAGNĒTISKO KARTĪŠU NOLASĪTĀJS

Kases aparātam var tikt pieslēgts magnētisko kartīšu nolasītājs

- IZMANTOJAMAIS STANDARTS - ISO 7810 ~ 7813 / Track No.2

UZMANĪBU!!! Nolasītāja pieslēgšana var tikt veikta tikai servisa centrā

2.8.4. NAUDAS LĀDE



Kases aparātam var tikt pieslēgta jebkuras konstrukcijas naudas lāde. Naudas lādes vadība tiek veikta ar kases aparāta kontakta "BOX" izeju OUT. Komada atvērt naudas lādi tiek dota sekojošos gadījumos:

- Pārdošanas reģistrācija
- Inkasācija
- Maiņas naudas ievadīšana
- Preces vai naudas atgriešana
- Z-atskaites izdruka

2.8.5. ĀTRAS PĀRDOŠANAS KLAVIATŪRA 1-Touch™ (BRIO EngineerinG)

Kases aparātam var pieslēgt ātrās pārdošanas klaviatūru **1-Touch.** Klaviatūra imitē svītr-koda skanera darbu un satur **3972** preču kodus.

- Uz katra klaviatūras taustiņa var uzrakstīt preces nosaukumu vai arī novietot preces attēlu
- Preču pārdošana notiek nospiežot attiecīgās preces taustiņu
- Klaviatūru var pieslēgt virknē ar svītrkodu skaneri
- Var saslēgt vairākas klaviatūras virknē kodu daudzuma palielināšanai

2.8.6. ALFABĒTISKĀ KLAVIATŪRA DP-Key™ (BRIO EngineerinG)



- Kases aparātam var pieslēgt alfabētisko klaviatūru **DP-Key** kai izdrukātu čekā teksta informāciju (Piemēram pircēja datus).
 - Klaviatūru var saslēgt virknē ar svītrkodu skaneri un 1-Touch klaviatūru

2.9. GALVENIE JĒDZIENI

Sistēma Shopping-3/4 iekļauj programmnodrošinājumu, uzstādīta uz viena vai vairākiem datoriem, un pieslēgtās elektroniskās iekārtas. Sistēma veic naudas un preču kustības uzskaiti. Preču realizācijas uzskaitei sistēma izmanto informāciju, iegūto no KASES APARĀTIEM.

PRECE	lehkurš nārdošanas obiekts, kuram ir cena un mērvienība un nenieciešama uzskaite sistēma					
PRECES KODS	Ciparu kombinācija (<= 8), unikāla katrai precei					
PRECES NOSAUKUMS	Ciparu un hurtu kombinācija (<= 16) kas apraksta doto preci					
MĒRVIENĪBA	Preces daudzuma mērvienība					
PRECES DAUDZUMS	Pārdodamās preces daudzums. Iespējamība pārdot daļu no preces (0.73 no televizora!!!) tiek noteikta ar					
TREES DAUDEOMS	preces daudzuma mērvienību					
PRECES CENA	Cena par vienu preces vienību					
SVĪTRKODU SKANERIS	lekārta svītrkodu lasīšanai. Skaneri paši atpazīst nolasāmā svītrkoda tipu, dekodē to, pārbauda to					
	pareizību un padod to ierīcē jau simbolu veidā.					
SVĪTRKODS	Svītrkods ir grafiska zīmējuma veidā (līnijas vai svītras) izvietotas ciparu virknes (un burtu). Šī					
	informācija parasti etiķešu veidā tiek pievienota precei un pārdodot preci tiek nolasīta ar skanera					
	palīdzību, kas lieliski vienkāršo preces pārdošanas procesu. Katram preces kodam sistēmā var atbilst					
	neierobežots svītrkodu daudzums.					
CENU SARAKSTS	Preču kodu saraksts par mazumtirdzniecības cenām. Vienam kodam var būt dažādas cenas dažādos cenu					
	sarakstos. Pārdodot preci var uzrādīt, no kuras cenu lapas prece pārdota.					
NODOKĻA NUMURS	Nodokļa numurs no nodokļa saraksta, atļautais sistēmā.					
NODOKĻA LIKME	Nodokļa likme procentos. Dažādiem nodokļa numuriem var atbilst viena nodokļa likme					
NODAĻA	 SISTĒMĀ – veikala nodaļa, kurā tiek veikta preces un naudas kustības uzskaite. 					
	2. KASES APARĀTĀ – Katrai nodaļai (< 6) atbilst nodaļas numurs sistēmā .					
	Nodaļai tiek stingri piesaistīts nodokļa numurs. Kases aparāts neatļauj pārdot preci, kuras nodoklis					
	sistemā neatbilst nodoklim piesaistītam pie dotās nodaļas.					
NODAĻAS NOSAUKUMS	Ciparu un burtu kombinācija, aprakstoša doto nodaļu.					
NODAĻAS NUMURS	1. SISTEMA – Veikala nodaļas kārtas numurs.					
	2. KASES APARATA – Taustiņa numurs, fiksējošs pārdošanu uz doto nodaļu					
ATLAIDE	Atlaides procents no preces cenas vai pirkuma summas					
ATGRIESANA	Preces atgriešana veikalā. Pircējam tiek atdota nauda.					
BEZSKAIDRAS NAUDAS	Noreķina veids, kura netiek izmantota skaidra nauda. Visu maksajumu uzskaiti veic sistema SHOPPING-					
NOREĶINS	3/4. Gadijuma, ja kases aparats strada autonomi (OFFLINE), ceka tiek uzradita atbilstosa piezime.					
MAGNETISKA KARTIŅA	Magnetiska kartite ar liniju uz kuras kodeta veida ierakstits tas numurs.					
MAGNETISKAS	Magnetiska kartite ar liniju uz kuras ierakstita informācija.					
KAKTIŅAS	Maanātiekās kartinas, kuras kolno nārdavāju identifikācijai un sistāmas jarāšu lietotājiem. Var tikt lietotas					
IDENTIFIKACIJAS VADTINAS	iviagnetiskas kartijas, kuras kaipo paruevėju identifikacijai un sistemas iencu netotajiem. Vai tikt netotas					
IEKŠĒLĀS	paloies vieta. Magnātiskās kartinas, kuras ir imitātas un tiek ankalnotas ar sistāmas līdzekļiem.					
IERSEJAS KARTINAS	Magnetiskas kartiņas, kuras ir innectas un tiek apkaipotas ar sistemas nuzekļiem.					
ĀRĒJĀS KARTINAS	Magnētiskās kartinas, kuras imitētas ārējās bankās un kuru ankalnei sistēma saviencias ar atbilstošu					
	banku.					
DEBETA KARTINAS	Kartinas (kā iekšējās, tā arī ārējās) kuras atlauj pirkumu tikai par tās summas vērtību, kura ir uz klienta					
,	rēkina.					
KREDĪTA KARTIŅAS	Kartiņas (kā iekšējās, tā arī ārējās) kuras atļauj pirkumu tikai par atļautā kredīta vērtību.					
MAINAS NAUDA	Naudas summa, kas tiek iedota pārdevējam pirms darba sākuma atlikumu izdošanai pircējiem.					
PIRKUMS	Preču pārdošana vienam pircējam. Sastāv no PIRKUMA SOLIEM. Iesākas ar taustiņa "NOMEST"					
	nospiešanu.					
PIRKUMA SOLIS	Vienas preces pārdošanas soļu virkne. Pirkuma soļu daudzums < 40.					
PĀRDOŠANA	Pārdošanas fakta fiksācija kases aparātaenergoneatkarīgajos skaitītājos un datorā. Pēc šī soļa jebkura					
	veida PIRKUMA SOĻA korekcija ir neiespējama. Tiek izdrukāts čeks pircējam.					
PAROLE	Ciparu kombinācija, kas atļauj pieeju atsevišķiem kases aparāta režīmiem. (Jauna kases aparāta parole					
	- 123)					
NODOKĻA MARKA	Viens no simboliem (A B C D), kas norāda konkrētu nodokļa likmi dažādās atskaitēs					
UZCENOJUMS	Dotā pirkuma summas uzcnojuma procents. Tiek uzstādīts no datora.					

2.10. KASES APARĀTA PROGRAMMĒŠANA

2.10.1. KASES APARĀTA STĀVOKLIS UN REŽĪMI "CAFÉ" VERSIJĀ

SHOP / OFFLINE – Kases aparātu izmanto preču pārdošanai. Darbs tiek veikts bez saites ar datoru, saskaņā ar iepriekš ievadītajiem parametriem stāvoklī ONLINE. Lai saņemtu pārdodamās preces datus, tiek izmantota iekšējā, jau iepriekš no datora ievadītā datu bāze. Pārdošanas statistika saglabājas atmiņā, un turpmāk ir iespēja to izdrukāt ar kases aparāta printeri (Servisa kods 99999991) vai aizvadīta uz datoru uzskaitei ShoppinG-3/IV sistēmā. Pēc vajadzības iekšējo pārdošanu statistiku var iztīrīt (Servisa kods 99999991).

Dotajā režīmā kases aparāts atļauj:

- Veikt pārdošanu tikai **pēc cenas**
- Veikt preces pārdošanu pēc koda (no iepriekš ievadītās datora datu bāzes)
- Apvienot vienā pirkumā pārdošanu pēc preces cenas un koda
- Veikt pārdošanu pēc preces svītrkoda (no iepriekš ievadītās datora datu bāzes)
- Reģistrēt pārdošanu tikai pēc nodaļas numura (Nosacītais nosaukums SEKCIJA nn)
- Veikt apmaksu par preci ar bezkaidras naudas norēķinu
- Veikt pārdošanu ar uzcenojumu
- Pieprasīt pārdevēja numuru
- Ievadīt atlaides % kā uz katra pirkuma soli, tā arī uz kopējo pirkuma summu
- Apvienot vienā pārdošanā kā atlaides, tā arī uzcenojumu
- Ievadīt preces svaru no elekroniskajiem svariem.
- Saņemt X/Z atskaites.
- Veikt pārdošanas summu uzskaiti par katru no preču kodiem (līdz 99999,99).
- Uzstādīt uz nulli preču pārdošanu summu
- Veikt inkasāciju
- Ievadīt maiņas naudu
- Veikt preces un naudas atgriešanu veikalam
- Caurskatīt laiku un datumu, veikt korekciju
- Pārslēgties starp stāvokļiem offline / online
- Strādāt ar servisa kodiem
- Ielādēt no datora patstāvīgu preču datu bāzes atmiņu
- Izlādēt datorā autonomā režīma pārdošanu statistiku

SHOP / ONLINE – Kases aparātu izmanto preču pārdošanai. Darbs tiek veikts saitē ar datoru, saskaņā ar iepriekš noteiktajiem ONLINE stāvoklī parametriem. Lai saņemtu pārdodamās preces datus, tiek izmantota datorā ievadītā datu bāze. Uz datoru tiek aizvadīta smalka informācija par katru pirkumu.

Dotajā režīmā kases aparāts atļauj:

- Veikt pārdošanu tikai pēc cenas
- Veikt preces pārdošanu pēc koda, ar preces nosaukumu izdruku (no datora datu bāzes)
- Apvienot vienā pirkumā pārdošanu pēc preces cenas un koda
- Izvēlēties preces cenu no cenu lapas (vienai un tai pašai precei var būt dažādas cenas)
- Pārdot preci pēc svītrkodiem, izmantojot skaneri
- Izmantot pārdošanu tikai pēc preces cenas, bez nosaukumiem.
- Veikt apmaksu par preci ar bezkaidras naudas norēķinu
- Veikt pārdošanu ar uzcenojumu
- Ievadīt atlaides % kā uz katra pirkuma soli, tā arī uz kopējo pirkuma summu
- Apmaksāt preci izmantojot iekšējo kredīta kartiņu (ja uzstādīts kartiņas nolasītājs)
- Izmantot iekšējo atlaižu kartiņu
- Apmaksāt preci no standarta magnētiskās kartiņas (visa, master card)
- Pieprasīt pārdevēja numuru
- Izvadīt uz čeka pircēja datus, saņemtos no datora
- Ievadīt preces svaru no elekroniskajiem svariem.
- Saņemt X/Z atskaites.
- Veikt inkasāciju un ievadīt maiņas naudu
- Veikt preces un naudas atgriešanu veikalam
- Veikt preces pārdošanu ar bezkaidras naudas norēķinu
- Caurskatīt laiku un datumu, veikt korekciju
- Kases aparāta parametru ieprogrammēšana
- Pārslēgties starp stāvokļiem offline / online
- Pārslēgties starp režīmiem SHOP/ ORDER/ CAFE
- Ielādēt no datora patstāvīgu preču datu bāzes atmiņu
- Ielādēt datorā autonomā režīma pārdošanu statistiku

ORDER PULT / ONLINE – Kases aprāts tiek izmantots kā oficianta pults klientu iepriekšējo rēķinu pieņemšanai, korekcijai un to izdrukai. Darbs tiek veikts saitē ar datoru. Režīms ir pilnībā fiskāls.

Dotajā režīmā kases aparāts atļauj:

- Atvērt pasūtījumu klientam pēc galdiņa numura vai uz klienta magnētisko kartiņu
- Pāradresēt pasūtījumu no viena uz otru galdiņa numura vai klienta magnētisko kartiņu
- Pāradresēt pasūtījumu no klienta magnētiskās kartiņas uz galdiņa numura vai citu kartiņu
- Apvienot pasūtījumus starp galdiņiem un kartiņām jebkuros veidos
- Noformēt pasūtījumu pēc preces koda
- Noformēt pasūtījumu pēc preces cenas
- Noformēt pasūtījumu pēc preces koda ar cenas izmaiņām
- Noformēt pasūtījumu pēc preces koda ar cenas izvēli no cenu lapas
- Noformēt preces pielikumu klāt jau esošam atvērtam pasūtījumam
- Noformēt preces atgriešanu no atvērtiem pasūtījumiem
- Nodrukāt pasūtījumu uz printeriem, pieslēgtiem ShoppinG-3/IV sistēmas datoriem
- Izdrukāt uz čeka preces kodu un nosaukumu
- Noformēt preces pasūtījumu pēc svītrkodiem, izmantojot skaneri.
- Reģistrēt oficiantus, izmantojot viņu personālos numurus
- Reģistrēt oficiantus, izmantojot viņu personālās magnētiskās kartiņas
- Ievadīt preces svaru no elektroniskajiem svariem
- Veikt kases parametru pārprogrammēšanu no sistēmas datoriem
- Pārslēgties starp režīmiem SHOP/ ORDER/ CAFÉ
- Izdrukāt klientu rēķinu pirms pasūtījuma beigšanas

CAFÉ / ONLINE – Kases aparāts tiek izmantots noslēguma norēķiniem ar pircējiem bāros, restorānos un kafejnīcās. Darbs tiek veikts saitē ar datoru, kafejnīcas ShoppinG-3/IV programmas apkalpošanas vadībā. Režīms ir fiskāls.

UZMANĪBUE!!! Neskatoties uz to, ka dotajā darba režīmā BRIO-2020/2025 ir pilnvērtīgs kases aparāts, daudzi tā režīmi un iespējas, kas attiecas uz savstarpējo sadarbību ar datoru, noteikts ar ShoppinG-3/IV- Cafe versijas un varianta piegādi, kuras vadībā tā strādā. Un, protams, iepriekš minētais neattiecas uz aparāta fiskālajām funkcijām.

Dotajā režīmā kases aparāts atļauj:

- Aizvērt klientu pasūtījumus pēc galdiņa numura vai klienta iekšējās magnētiskās kartiņas
- Ievadīt atlaidi uz visu rēķinu.
- Noformēt rēķinu ar uzcenojumu
- Izdrukāt galējo klienta rēķinu uz sava printera
- Nodrukāt pasūtījumu uz printeriem, pieslēgtiem ShoppinG-3/IV sistēmas datoriem
- Reģistrēt oficiantus, izmantojot viņu personālos numurus
- Reģistrēt oficiantus, izmantojot viņu personālās magnētiskās kartiņas
- Izdrukāt uz čeka preces kodu un nosaukumu
- Pienemt skaidras naudas norēkinu
- Pieņemt norēķinu ar iekšējām kredīta kartiņām
- Pieņemt norēķinu ar bankas kartiņām
- Veikt kases aprāta parametru pārprogrammēšanu no sistēmas datoriem
- Pārslēgties starp režīmiem SHOP/ ORDER/ CAFÉ

2.10.2. KASES APARĀTA "SHOPPING" VERSIJAS UN STĀVOKĻI

SHOP / OFFLINE – Kases aparāts tiek izmantots preces pārdošanai. Darbs tiek veikts bez saites ar datoru, saskaņā ar iepriekš ielādētajiem parametriem. Lai iegūtu pārdodamās preces parametrus, tiek izmantota iekšējā, jau iepriekš ievadīta no datora preču bāze. Pārdošanas statistika paliek atmiņā, turpmāk to var izdrukāt uz kases aparāta printera vai nosūtīt uz datoru uzskaitei ShoppinG-3/IV sistēmā. Pēc vajadzības iekšējo statistiku var attīrīt.

Dotajā režīmā kases aparāts atļauj:

- Veikt pārdošanu tikai **pēc cenas**
- Veikt preces pārdošanu pēc koda (no iepriekš ievadītās datora datu bāzes)
- Apvienot vienā pirkumā pārdošanu pēc preces cenas un koda
- Veikt pārdošanu pēc preces svītrkoda (no iepriekš ievadītās datora datu bāzes)
- Reģistrēt pārdošanu tikai pēc nodaļas numura (Nosacītais nosaukums SEKCIJA nn))
- Veikt apmaksu par preci ar bezkaidras naudas norēķinu
- Veikt pārdošanu ar uzcenojumu
- Pieprasīt pārdevēja numuru
- Ievadīt atlaides % kā uz katra pirkuma soli, tā arī uz kopējo pirkuma summu
- Apvienot vienā pārdošanā kā atlaides, tā arī uzcenojumu
- Ievadīt preces svaru no elekroniskajiem svariem.
- Saņemt X/Z atskaites.
- Veikt pārdošanas summu uzskaiti par katru no preču kodiem (līdz 99999,99).
- Uzstādīt uz nulli preču pārdošanu summu
- Veikt inkasāciju
- Ievadīt maiņas naudu
- Veikt preces un naudas atgriešanu veikalam
- Caurskatīt laiku un datumu, veikt korekciju
- Pārslēgties starp stāvokļiem offline / online
- Strādāt ar servisa kodiem

SHOP / ONLINE – Kases aparātu izmanto preču pārdošanai. Darbs tiek veikts saitē ar datoru, saskaņā ar iepriekš noteiktajiem ONLINE stāvoklī parametriem. . Lai saņemtu pārdodamās prece datus, tiek izmantota datorā ievadītā datu bāze. Uz datoru tiek aizvadīta smalka informācija par katru pirkumu.

Dotajā režīmā kases aparāts atļauj:

- Veikt pārdošanu tikai **pēc cenas**
- Veikt preces pārdošanu pēc koda, ar preces nosaukumu izdruku (no datora datu bāzes)
- Apvienot vienā pirkumā pārdošanu pēc preces cenas un koda
- Izvēlēties preces cenu no cenu lapas (vienai un tai pašai precei var būt dažādas cenas)
- Pārdot preci pēc svītrkodiem, izmantojot skaneri
- Izmantot pārdošanu tikai pēc preces cenas, bez nosaukumiem.
- Veikt apmaksu par preci ar bezkaidras naudas norēķinu
- Veikt pārdošanu ar uzcenojumu
- Ievadīt atlaides % kā uz katru preci, tā arī uz kopējo pirkuma summu
- Apmaksāt preci izmantojot iekšējo kredīta kartiņu (ja uzstādīts kartiņas nolasītājs)
- Izmantot iekšējo atlaižu kartiņu
- Apmaksāt preci no standarta magnētiskās kartiņas (visa, master card)
- Pieprasīt pārdevēja numuru
- Izvadīt uz čeka pircēja datus, saņemtos no datora
- Ievadīt preces svaru no elekroniskajiem svariem.
- Sanemt X/Z atskaites.
- Strādāt ar fiskālo moduli
- Veikt inkasāciju un ievadīt maiņas naudu
- Veikt preces un naudas atgriešanu veikalam
- Veikt preces pārdošanu ar bezkaidras naudas norēķinu
- Caurskatīt laiku un datumu, veikt korekciju
- Kases aparāta parametru ieprogrammēšana
- Pārslēgties starp stāvokļiem offline / online
- Ielādēt no datora patstāvīgu preču datu bāzes atmiņu
- Izlādēt datorā autonomā režīma pārdošanu statistiku

SATELLITE / ONLINE – Režīms paredzēts kases aparāta izmantošanai kā fiskālais reģistrators citu ražotāju programmu vadībā. Kases aparāts tiek izmantots naudas reģistrācijai un čeka izdrukai preci pārdodot. Viss pārdošanas process tiek veikts pēc komandām no datora, saskaņā ar iepriekš uzstādītajiem parametriem ONLINE stāvoklī.

Dotajā režīmā kases aparāts atļauj::

- Preces pārdošanu pēc cenas
- Veikt preces pārdošanu pēc koda, ar preces nosaukumu izdruku (no datora datu bāzes)
- Apvienot vienā pirkumā pārdošanu pēc preces cenas un koda
- Izvēlēties preces cenu no cenu lapas (vienai un tai pašai precei var būt dažādas cenas)
- Pārdot preci pēc svītrkodiem, izmantojot skaneri
- Izmantot pārdošanu tikai pēc preces cenas, bez nosaukumiem.
- Veikt apmaksu par preci ar bezkaidras naudas norēķinu
- Veikt pārdošanu ar uzcenojumu
- Ievadīt atlaides % kā uz katru preci, tā arī uz kopējo pirkuma summu
- Apmaksāt preci izmantojot iekšējo kredīta kartiņu (ja uzstādīts kartiņas nolasītājs)
- Izmantot iekšējo atlaižu kartiņu
- Apmaksāt preci no standarta magnētiskās kartiņas (visa, master card)
- Izvadīt uz čeka pircēja datus, saņemtos no datora
- Saņemt X/Z atskaites.
- Veikt inkasāciju un ievadīt maiņas naudu
- Veikt preces un naudas atgriešanu veikalam
- Veikt preces pārdošanu ar bezkaidras naudas norēķinu
- Caurskatīt laiku un datumu, veikt korekciju
- Kases aparāta parametru ieprogrammēšana

2.10.3. MODEMA IZMANTOŠANA ONLINE UN OFFLINE STĀVOKĻOS.

Kases aparāts atļauj izmantot ārējo modemu saitei ar ShoppinG-3/IV sistēmas datoriem pa tālruņu sakaru līnijām. Modēma esamību uz līnijas kases aparāts atpazīst automātiski un izmaina nepieciešamos regulējumus. Šajā režīmā pieejamas visas **Shop/OFFLINE** un **Shop/ONLINE** funkcijas.

UZMANĪBU!!! Dažādu traucējumu dēļ uz līnijas un mazā apmaiņas ātruma dēļ darbs režīmā SHOP / MODEM / ONLINE var radīt lielu nestabilitāti un kavējumus.

2.10.4. KASES APARĀTA PARAMETRI

Parametri, kuri nosaka kases aparāta darbu, tiek ieprogrammēti no datora ONLINE režīmā. Pārejot uz stāvokli OFFLINE (Pāreja iespējama tikai **Shop** režīmam), kases aparāts saglabā atmiņā šos parametrus. Dotajā tabulā uzskaitīti programmējamo parametru nozīme un darbība.

UZMANĪBU!!! Pēc parametru ierakstīšanas kases aparātā nepieciešams to izslēgt un atkārtoti ieslēgt.

"Y/N", "1,2,3, "– parametra nozīme.					
PARAMETRS	SH	IOP	ORD	CAFE	
	ON	OF	ER		
		F			
Pārdevēja	Y/N	Y/N			Atļauja uz pārdevēja numura pieprasījumu.
pieprasījums	X 7 (X 7	X 7 / X 7			T -1 - 1 -' ' -' '1
Pārdevēja	Y/N	Y/N			Izvele pardeveja pieprasijuma veidam.
pieprasijums katram					\mathbf{Y} - pieprasijums uz katru pardosanu \mathbf{N} – Pieprsijums tikai iesiedzot aparaturu
cekam	X7/NT	1			Ada is the formula of the second state of the
Cenu lapa kodam	Y/IN X/N	XZ/NT	XZ/NI	NZ/NT	Atjauja uz cenu lapas numura izveli, no kura tiks ņemta koda cena
Koda izdruka uz	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	Ceka fiks izdrukats preces kods un nosaukums
сека	X 7/NT	X7/N T			Autoria in terrar di second di seconda di se
Jaunas cenas ievads	Y/N	Y/N			Atļauja ievadīt cenu, kura atsķīras no sistema ievadītas dota koda cenas
<u>C1.1.</u>	X7/NT	XZ/NT			tekosaja cenu lapa
Cena koda vieta	Y/IN	Y/N			Atjauja levadit preces koda vieta ta cenu vai summu
Pardosana bez koda	Y/IN	Y/N	X 7/ X 7	X 7/ X 7	Atjauja pardot preci pec cenas, bez koda izmantosanas.
Atlaide	Y/IN	Y/N	Y/IN N/N	Y/N V/N	
Uzcenojums	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	Automatiskais procenta uzcenojums uz summu preci pardodot.
Bezskaidras naudas	Y/N	Y/N		Y/N	Pardosanas iespeja par bezskaidras naudas noreķinu
noreķins	X 7/ X 1		X 7/ X 7	XZ/NT	Manual 1 - 1 - dia li manda Yana azala dat
Magnētiskā kartiņa	Y/N	N 7 /NT	Y/N	Y/N	Magnetisko kartiņu izmantosana pardodot
Preces atgriesana	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	Atjauja atgriezt preci (pec koda) vai naudu
Nodokļu likme	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	Procentu likmes cetriem nodokļiem
Nodaļu parametri	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	Nodokļu likmju piesaistišana nodaļu numuriem. Nodaļa, uz kuru tiks pardota
	X 7 / X 7	prece izmantojot svitrkoda skaneri			
Parole	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	Kombinacija lidz 8 cipariem.
Maksimālā summa	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	Maksimala summa, uz kuru var pardot viena pirkuma
Darbs autonomā	Y/N	Y/N			Kases aparata stavoklis pec ieslegšanas. Tiek izmantots tikai Shop režimiem.
Tezillia Dožīmu nārslāgšonos	V/N	V/N	V/N	V/N	Kombinācija līdz 9 ciņariem. Darala kura tika nieprasīta pāralādzet
Reziniu parsiegsanas	1/19	1/19	1/19	1/19	Shop/Order pult/Cefé derbe rožīmus
DEŽĪMU CAEÉ / ODD	FD DI	IT SP	ECIALIZ	I Vētie da	DAMETDI
REZIVIU CAFE / OKD					Atlania jevadīt rēkina numuru no kases aparāta klaviatūras
numura			1 / 19	1 / 19	Aijauja levadit leķina numuru no kases aparata kiaviatūras
Rākina javads nāc			V / N	V / N	Atlauja jevadīt rēkina numuru ar magnetiskās kartinas nalīdzību
kartinas			1/19	1/19	Aqauja ievadit reķina numuru ar magnetiskas kartiņas panuzību.
Čeka izdruka no			V/N		Atlaut vai aizlieot izdrukāt čeku uz kases anarata ienriekšējai anskatei
nults			1,11		nigute var alžnogt izdrukat ooka už kusos aparata toprieksojal apskator.
Printeris rēkina				V/N	Atlaut rēkina izdruku uz atseviška printera, kurš tieši pieslēgts sistēmas
izdrukai				1,11	datoram
Darba režīms		0	1	2	Kases aparāta darba režīms, kurā atradīsies kases aparāts pēc 0- Shop 1-
		•	-	-	Order Pult 2- Cafe ieslēgšanas
REŽĪMU CAFÉ SPECIALIZĒTIE PARAMETRI					
Pārdevēja jevadīšana	_			Y/N	Atlauja jevadīt pārdevēja numuru no kases aparāta klaviatūras
pēc numura				1,11	
Pārdevēja jevadīšana				Y/N	Atlauja ievadīt pārdevēja numuru ar magnētiskās kartinas palīdzību.
pēc kartinas					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
REŽĪMU ORDER PULT SPECIALIZĒTIE PARAMETRI		ΓRΙ			
Pārdevēja ievadīšana			Y/N		Atļauja ievadīt pārdevēja numuru no kases aparāta klaviatūras.
pēc numura					
Pārdevēja ievadīšana			Y/N		Atļauja ievadīt pārdevēja numuru ar magnētiskās kartiņas palīdzību.
pēc kartiņas					

2.8.3 DARBA REŽĪMA IZVĒLE

Uzreiz pēc ieslēgšanas kases aparāts atradīsies režīmā, kurš ir noteikts kā "Darba režīms". Lai nomainītu darba režīmu vajag:

Nospiest taustiņu (REŽĪMA IZVĒLE) līdz uz displeja parādās vajadzīgā režīma nosaukums.

	Uz ekrāna - kārtējais darba režīms S H O P
•	Kad uz displeja parādās vajadzīgā režīma nosaukums, nospiest taustiņu (IEVADĪT)
	Uz ekrāna - pieprasījums izvēles apstiprināšanai S H O P O K ?
•	Lai apstiprinātu izvēli jānospiež taustiņš (PĀRDOT)

UZMANĪBUE!!! Ja atrodoties kādā no režīmiem, kases aparāts neapstiprināja tekošo operāciju, taustiņš (REŽĪMA IZVĒLE) nestrādās.

2.8.4 DARBA PARAMETRU IELĀDĒŠANA KASES APARĀTĀ

Kases aparāta darbā ar datoru sistēmu ShoppinG (ONLINE), daudzas darbības ir atkarīgas no tā, kā kases aparāts ir ieprogrammēts no datora. Šim nolūkam sistēmas sarakstā ir paredzēts speciāls logs. Dotajā logā izvēlētie darba parametri programmē konkrētu kases aparātu. Izslēdzot kases aparātu dati tiek saglabāti un var tikt mainīti tikai ar atkārtotas programēšanas palīdzību.

Programmēšānas loga piemērs vienā no sistēmas ShoppinG versijām

Пу.	льт Nr.	2 Макс. сумма 20	0.0	0 Па	ароль: <mark>1</mark> 2	23456
Nr	Налоги	Наименование			ş	Установки: Ввод новой цены Ү
1 2 3 4	Apgroz 	juma nodoklis 18 %			18.00	продажа оез кода Ү Скидка Ү Возврат Ү Безнал. рассчет N Магнитная карта Ү Ввол клиента Ү
	Отделы	Накионованио	Cre		2	<u>Вапроси</u>
				T A10	•	Продавца N
$\begin{bmatrix} 1\\ 2 \end{bmatrix}$	nodala nodala				18.00	└── на каждый чек. Ү Прайс-лист для кода N
3						Цена вместо кода N
45						педать кода на чеке и
6				1		
	_	_				

UZMANĪBU!!! Kases aparāta autonomā režīma darba laikā, ārpus datoru sistēmas (OFFLINE), tā darbs tiks noteikts ar to, kā tas bija ieprogrammēts iepriekš.

UZMANĪBU!!! Pēc programmēšanas kases aparātu nepieciešams izslēgt uz vismaz 10 sekundēm.

3. DARBS SHOP ONLINE/OFFLINE REŽĪMĀ

SHOP / OFFLINE. – Kases aparāts tiek izmantots preču pārdošanai. Darbs tiek veikts bez saites ar datoru, saskaņā ar iepriekš ielādētajiem parametriem. Lai iegūtu pārdodamās preces parametrus, tiek izmantota iekšējā, jau iepriekš ievadīta no datora preču bāze. Pārdošanas statistika paliek atmiņā, turpmāk to var izdrukāt uz kases aparāta printera (Izmantojot SERVISA KODUS) vai nosūtīt uz datoru uzskaitei ShoppinG-3/IV sistēmā. Pēc vajadzības iekšējo statistiku var attīrīt.

SHOP / ONLINE. – Kases aparātu izmanto preču pārdošanai. Darbs tiek veikts saitē ar datoru, saskaņā ar iepriekš noteiktajiem parametriem. Lai saņemtu pārdodamās preces datus, tiek izmantota datorā ievadītā datu bāze. Uz datoru tiek aizvadīta smalka informācija par katru pirkumu. Dotajā režīmā no datora var ielādēties iekšējā kases aparāta datu bāze un izlādēties pārdošanas statistika.

3.1. PĀREJA STARP ONLINE / OFFLINE REŽĪMIEM

N	lospiest taustiņu (NOMEST)
	Uz ekrāna – aicinājums pārdošanas sākumam 1 – C O D E :
A	at taustiņa (X/Z-ATSKAITE/REŽĪMS) izvēlēties stāvokļa uzstādīšanu
	Uz ekrāna - tekošais stāvoklis PCONKLINK
I	ai nomainītu stāvokli nospiest taustiņu (IEVADIT).
	Uz ekrāna - pieprasījums ievadīt paroli P . WORD: <u>*</u> <u>*</u> <u>*</u> <u>*</u> <u>*</u>
I	evadīt pieejas paroli, nobeigt ievadīšanu ar taustiņa (IEVADĪT). (Ievadāmā parole netiek attēlota uz kases aparata displeja!!!
	Uz ekrāna - jaunais stāvoklis PCOFFFLINE

UZMANĪBU!!! Ja kases aparāts atrodas darba režīmos, kuros obligāti vajadzīgs dators (ORDER PULT / CAFÉ), tādā gadījumā pārslēgšana uz stāvokli OFFLINE būs aizliegta.

BRIO-2020/2025

3.2. PRECES PĀRDOŠANA PĒC CENAS

PARAMETRI: Pārdevēja pieprasījums=N;Pārdevēja pieprasījums uz katru čeku=N;Cenu lapa kodam=N;Koda izdruka uz čeka =N Jaunas cenas ievads=N;Pārdošana bez koda=N;Atlaide=N; Atgriešana =N; Bezskaidr.nauda=N; Magnet.karte=N; Klienta ievads =N Uzcenojums=0; Cena koda vietā=Y Versijas: CAFÉ, SHOPPING Režīmi: ONLINE, OFFLINE
• Nospiest taustiņu (NOMEST)
Uz ekrāna – aicinājums summas vai cenas ievadīšanai 1 – P R I C E : <u>1</u> <u></u> <u>2</u> <u>0</u>
• Ievadīt summu un nospiest taustiņu (IEVADĪT)
Uz ekrāna — konkrētas preces nosaukums un cena Prece ce in 1.20
• Ievadīt nepieciešamo preces daudzumu un nospiest taustiņu (IEVADĪT)
Uz ekrāna – aicinājums ievadīt daudzumu 1 – Q U A N : <u>2</u>
Uz ekrāna – dotā pirkuma soļa summa 1 – S U M : 2 . 4 0
• Nospiest vajadzīgās nodaļas taustiņu (I, IIVI). Sāksies čeka izdruka.
UZMANĪBU!!! Skaitās, ka nodoklis jau ir ierēķināts ievadītajās summās. Nodokļa lielumu nosaka nodaļa. Izdrukājot atskaiti X var saņemt informāciju par tekošo nodokļu piesaistījumu nodaļām.
Uz ekrāna – aicinājums ievadīt otro cenu vai summu 1 – P R I C E : <u>3</u> <u>.</u> <u>5</u> <u>5</u>
• Ievadīt summu un nospiest taustiņu (IEVADĪT)
Uz ekrāna - konkrētas preces nosaukums un cena Prece ce 3.55
UZMANĪBU!!! Ja pārdodamās preces daudzums ir viena vienība, uzreiz var nospiest nodaļas numuru.
• Nospiest vajadzīgās nodaļas taustiņu (I, IIVI). Turpināsies čeka izdruka.
UZMANĪBU!!! Pēc vajadzības var izmantot taustiņu (SUMMA KOPĒJĀ / LAIKS) lai pārietu no tekošās summas rādīšanas uz visu pirkuma soļu kopējās summas parādīšanu. Lai atgrieztos pie tekošā soļa summas – atkārtota taustiņa (SUMMA KOPĒJĀ / LAIKS) nospiešana
Uz ekrāna – kopējā pirkuma summa TOTOTAL: 5, 95
UZMANĪBU!!! Līdz šim brīdim nospiestais taustiņš (NOMEST) vedīs uz tekošā pirkuma soļa sākumu. Atkārtota taustiņa nospiešana vedīs pie visa pirkuma nomešanas, pie tam čeka izdruka beigsies ar uzrakstu ANNULĒTS
• Pirkumu nobeidz ar taustiņa (PĀRDOT) nospiešanu
Uz ekrāna – kopējā pirkuma summa TOTAL: 5, 95
<u>Šajā brīdī kases aparāta energoneatkarīgo skaitītāju atmiņa tiek modificēta !!!</u>
• Tagad ir jāievada naudas summa, kura tiek saņemta no klienta
Uz ekrāna – aicinājums ievadīt pircēja naudu MONEY: <u>1</u> 0
 Nobeigt ievadīšanu ar taustiņu (IEVADĪT). Tagad čeks izdrukājas līdz galam ar summu, saņemto no klienta un izdošanas naudu. Čeku var noplēst.
UZMANĪBU!!! Ja naudas summas ievadīšanas vietā uzreiz nospiest taustinu (IEVADĪT), skaitās, ka pircējis iedevis precīzu naudu, bet atlikuma.
Uz ekrāna – izdošanas nauda C H A N G E : 4 . 0 5
UZMANĪBU!!! Ja vajadzīga kopija, nospiest taustiņu (PĀRDOT). Izdrukājas iepriekšējā čeka kopija, <u>bet ar atzīmi, ka tā ir kopija.</u>

LIET	OTĀJA	INSTRU	JKCIJA
------	-------	--------	--------

ČEKS		
"BRIO Engineeri	inG″	- ČEKA GALVIŅA (4 rindiņas, 24 simboli rindiņā)
Basteja bulv. 1.	Rīga	-
T. 7322755 F. 73	23386	-
Reg.Nr. 40002	362818	-
КОРІЈА		- Gadījumā ja šī ir čeka kopija
1 Nodaļa	2.40A	- Nodaļas numurs, nosaukums, pirkuma soļa summa, nodokļa marka.
1.20 * 2.000)	- CENA * DAUDZUMS
2 Nodaļa	3.55B	- Nodaļas numurs, nosaukums, pirkuma soļa summa (šajā pirkuma solī daudzums bija
		viena vienība), nodokļa marka
Apgr.PVN A 18%	2.40	- dotā pirkuma apgrozījums pēc pirmā nodokla
PVN A 18%	0.37	- pirmā nodokla summa
Apgr.PVN B 00%	3.55	- dotā pirkuma apgrozījums pēc otrā nodokla
PVN B 00%	0.00	- otrā nodokla summa
Bez PVN	5.58	- pirkuma summa bez nodokliem
Kopā 5.9	95	- nirkuma summa ar nodokliem
Saņemts 10.(00	- nauda, sanemtā no pircēja
Izdots 4.0)5	- nauda, izdotā nircējam
15:56 11.03.	.1998	- laiks un datums
Kase numur 98	3F183	- kases anarāta seriālais numurs.
ČEKS Nr. 1	4	- čeka numurs
PALDIES PAR PIRK	UMU !	

3.3. PRECES PĀRDOŠANA PĒC KODIEM

PARAMETRI: Pārdevēja pieprasījums=N;Pārdevēja pieprasījums uz katru čeku=N;Cenu lapa kodam=N;Koda izdruka uz čeka =N Jaunas cenas ievads=N;Pārdošana bez koda=N;Atlaide=N; Atgriešana =N; Bezskaidr.nauda=N; Magnet.karte=N; Klienta ievads =N Uzcenojums=0; Cena koda vietā=N Versijas: CAFÉ, SHOPPING Režīmi: ONLINE, OFFLINE

• Nospiest taustiņu (NOMEST)

Uz ekrāna – aicinājums ievadīt pirmo pārdošanas kodu	1	I	С	0	D	Е	 1	0	0	1			

UZMANĪBU!!! Ja pieprasītais kods nav sistēmā, mēs atgriezīsimies pie koda ievadīšanas pieprasījuma (Skaņas signāls)

• Ievadīt pārdodamo kodu un nospiest taustiņu (IEVADĪT)

Uz ekrāna – preces nosaukums un cena par vienību	М	о	N	•	к	Α	R	Т	Α				1	•	2	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	---	---	---

Ievadīt vajadzīgo preces daudzumu un nospiest taustiņu (IEVADĪT)

Uz ekrāna - preces nosaukums un cena par vienību 1 – Q U A N : 3

Uz ekrāna – dotā pirkuma soļa summa **1** – **S U M : 3** . 6 **0**

Nospiest vajadzīgās nodaļas taustiņu (I, II.....VI). Sāksies čeka izdruka.

UZMANĪBU!!! Nodoklim izvēlētajā nodaļā ir jāatbilst nodoklim uz doto preci sistēmā SHOPPING .Ja tas nav tā, kases aparāts neļaus pārdot preci uz izvēlēto nodaļu.

Uz ekrāna – aicinajums ievadīt otro pārdodamo kodu 2 – C O D E : <u>1</u>0<u>2</u>

• Ievadīt otrās preces kodu un nospiest taustiņu (IEVADĪT)

Uz ekrāna - preces nosaukums un cena par vienību	м	0	в	I	ь		s	Р	Е	С			4	•	7	0	
--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	--

UZMANĪBU!!! Ja pārdodamās preces daudzums ir viena vienība, uzreiz var nospiest nodaļas numuru.

• Nospiest vajadzīgās nodaļas taustiņu (I, II.....VI). Turpināsies čeka izdruka

Uz ekrāna - aicinājums ievadīt nākošo kodu

|--|

LIETOTĀJA INSTRUKCIJA

UZMANĪBU!!! Pēc vajadzības var izmantot taustiņu (SUMMA KOPĒJĀ / LAIKS) lai pārietu no teksāts summas rādīšanas uz visa pirkuma soļa kopējās summa parādīšanu. Lai atgrieztos pie teksāš soļa summas - atkārtota taustiņa (SUMMA KOPĒJĀ / LAIKS) nospiešana UZ ekrāna - Kopējā pirkuma summa TOTALIS & JODI UZMANĪBU!!! Līdz šim brīdim nospiestais taustiņš (NOMEST) vedīs uz teksāš pirkuma soļa sākamu. Atkārtota taustiņa nospiešana vedīs pie visa pirkuma nomešanas, pie tam čeka izdruka beigsies ar uzraksru. <u>UZ vekrāna - kopējā pirkuma summa</u> UZ ekrāna - kopējā pirkuma summa TOTALIS & JODI Šajā brīdī kases aparāta energoneatkarīgo skaitītāju atmiņa tiek modificēta !!! • levadīt naudas summu, saņemto no klientā UZ ekrāna - ateinājums ievadīt pircēja naudu <u>MONEST JODI</u> , skaitās, ka pircējis iederis precīzu naudu, bet atlikuma. UZ ekrāna - atlikuma summa ČĒKS • ČĒKS • ČĒKA GAVIŅA (4 rindiņas, 24 simboli rindiņā) - daļās numms, pirēces nosaukums, summa, nodokļa marka - daļā pirkuma sagrozījums pēc otrā nodokļa - numurs un preces nosaukums, pirkuma soļa summa, (otrā soļa daudzums bija - 1) nodaļās numma - audā, sagemtā nojīrējā - anuda, izdotā pirējā matda - datā pirkuma sagrozījums pēc otrā nodokļa - irīkuma sognē beirītā nodoķļa summa - audā, izdotā pirēģīja markā - datā pirkuma sagrozījums pēc otrā nodokļa - irīkuma sompā beirēģīja mitās - inama kopējā summa - inkuma sompā beirēģīja - inauka, izdotā pirējā - inauka sagrāja surāti serāliāsī numurs. - iekā numurs	BRIO EngineerinG	BRIO-2020/2025
Uz ekrāna – Kopējā pirkuma summa I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	UZMANĪBU!!! Pēc vajadzības var iz pirkuma soļu kopējās summa parādīš nospiešana	nantot taustiņu (SUMMA KOPĒJĀ / LAIKS) lai pārietu no tekošās summas rādīšanas uz visu anu. Lai atgrieztos pie tekošā soļa summas – atkārtota taustiņa (SUMMA KOPĒJĀ / LAIKS)
UZMANBU!!! Lidz šim britlim nospiestais taustigš (NOMEST) vedīs uz tekošā pirkuma soļa sākumu. Atkārtota taustiga nospiešana vedīs pie visa pirkuma nomešanas, pie tam čeka izdrukā beigsies ar uzrakstu. ANNULETS • Pārdošanu nobeigt ar taustiga (PĀRDOT) nospiešanu Uz ekrāna – kopējā pirkuma summa <u>TOTTALISB.300</u> Sajā brīdī kases aparāta energoneatkarīgo skaitītāju atmiņa tiek modificēta !!! • Ievadīt naudas summu, saņemto no klienta Uz ekrāna – aicinājums ievadīt pircēja naudu <u>MONEY: LOUIDES</u> Nobeigt ievadīšanu ar taustiņu (IEVADĪT). Tagad čeks izdrukājas līdz galam ar summu, saņemto no klienta un izdošanas naudu. UZ ekrāna – aicinājums ievadīt pircēja naudu <u>MONEY: LOUIDES</u> Nobeigt ievadīšanu ar taustiņu (IEVADĪT). Tagad čeks izdrukājas līdz galam ar summu, saņemto no klienta un izdošanas naudu. UZ ekrāna – aicinājums ievadīt arzeiz nospiest taustinu (IEVADĪT), skaitās, ka pircējis iedevis precīzu naudu, bet atikuma. Uz ekrāna – atlikuma summa <u>CHANOT</u>), skaitās, ka pircējis iedevis precīzu naudu, bet atikuma. VZ ekrāna – atlikuma summa <u>CHANOT</u>), skaitās, ka pircējis iedevis precīzu naudu, bet atikuma. Uz ekrāna – atlikuma summa <u>CHANOT</u>), skaitās, ka pircējis iedevis precīzu naudu, bet atikuma. Uz ekrāna – atlikuma summa <u>CHANOT</u>), skaitās, ka pircējis iedevis precīzu naudu, bet atikuma. Uz ekrāna – atlikuma summa <u>CHANOT</u>), skaitās, ka pircējis iedevis precīzu naudu, bet atikuma. Uz ekrāna – atlikuma summa <u>CHANOT</u>), skaitās, ka pircējis iedevis precīzu naudu, bet atikuma. UZ ekrāna – atlikuma summa <u>CHANOT</u>), skaitās, ka pircējis iedevis precīzu naudu, bet atikuma. UZ ekrāna – atikuma summa <u>CHANOT</u>), skaitās, ka pircējis iedevis precīzu naudu, bet atikuma kopā susums, pirkuma soļa summa, nodokļa marka – otā pirkuma apgrozījums pēc pirmā nodokļa – pirkuma supīma summa – pirkuma summa bez nodokļā – pirkuma summa bez nodokļās – pirkuma spēņā summa – mada, sānemtā no pircējā – nauda, izdotā pircējām – iaks un datums – kases aparāta serīālais numurs. – čekā numurs	Uz ekrāna – Kopējā pirkuma sun	T O T A L : 8 , 3 0
 Pärdošanu nobeigt ar taustiņa (PÅRDOT) nospiešanu Uz ekrāna – kopējā pirkuma summa TOTALISS. <u>Šajā brīdī kases aparāta energoneatkarīgo skaitītāju atmina tiek modificēta !!!</u> Ievadīt naudas summu, saņemto no klienta Uz ekrāna – aicinājums ievadīt pircēja naudu <u>MONEY: IQU</u> Ievadītanu ar taustiņu (IEVADĪT). Tagad čeks izdrukājas līdz galam ar summu, saņemto no klienta un izdošanas naudu. <i>UZ MANĪBU!!! Ja naudas summas ievadīšanas vietā uzreiz nospiest taustinu (IEVADĪT), skaitās, ka pircējis iedevis precīzu naudu, bet atlikuma.</i> <i>ČEKS</i> ^VERIO Engineerind" Basteja bulv. 1. Rīga r. 732755 F. 7323386 Reg.Nr. 40002362818 - ČĒKA GAVIŅA (4 rindiņas, 24 simboli rindiņā) - indīņa nomurs, preces nosaukums, summa, nodokļa marka - ČENA* DAUDZUMS - unurs un preces nosaukums, pirkuma soļa summa, (otrā soļa daudzums bija - 1) nodokļa narka - odalā summa - pirmā nodokļa summa - pirmā nodokļa summa - pirmā nodokļa summa - pirmā nodokļa summa - pirkuma saņērozījums pēc pirmā nodokļa - pirmā nodokļa summa - pirkuma saņērozījums pēc pirmā nodokļa - pirmā nodokļa summa - pirkuma saņērozījums pēc pirmā nodokļa - pirmā nodokļa summa - pirkuma saņērozījums pēc pirmā nodokļa - pirkuma saņērozījums pēc pirmā nodokļa - pirkuma saņērozījums pēc pirmā nodokļa - pirkuma saņērējā summa - auda, izdotā pirkuma apgrozījums pēc pirmā nodokļa - pirkuma saņērējā summa - auda, izdotā pirkuma saņērozījums pēc pirmā nodokļa - pirkuma saņērējā summa - auda, izdotā pirkuma saņērā seriālais numurs. - ēka numurs 	UZMANĪBU!!! Līdz šim brīdim nosp vedīs pie visa pirkuma nomešanas, pie ANNULĒTS	viestais taustiņš (NOMEST) vedīs uz tekošā pirkuma soļa sākumu. Atkārtota taustiņa nospiešana 12 tam čeka izdruka beigsies ar uzrakstu.
Uz ekrāna - kopējā pirkuma summa T O T A L : 8 . 3 0 Šajā brīdī kases aparāta energoneatkarīgo skaitītāju atmina tiek modificēta !!! • Ievadīt naudas summu, saņemto no klienta Uz ekrāna - aicinājums ievadīt pircēja naudu M O N E Y : J Q Nobeigt ievadīšanu ar taustiņu (IEVADĪT). Tagad čeks izdrukājas līdz galam ar summu, saņemto no klienta un izdošanas naudu. UZMANĪBU!!! Ja naudas summas ievadīšanas vietā uzreiz nospiest taustinu (IEVADĪT), skaitās, ka pircējis iedevis precīzu naudu, bet atlikuma. VZMANĪBU!!! Ja naudas summas ievadīšanas vietā uzreiz nospiest taustinu (IEVADĪT), skaitās, ka pircējis iedevis precīzu naudu, bet atlikuma. VZMANĪBU!!! Ja naudas summas ievadītsanas vietā uzreiz nospiest taustinu (IEVADĪT), skaitās, ka pircējis iedevis precīzu naudu, bet atlikuma. VZ ekrāna - atlikuma summa C H A N G E : 1 . 7 0 ČEKS *BRIO EngineerinG" Basteja bulv - 1. Rīga T. 7322755 r. 7323366 R O P I J A A MON. KARTA 3.600 PYN A 18% 3.600 PVN A 18% 0.600 PVN B 00% 0.000 Bez PVN 7.75 Kopā 8.30 Sanemts 10.00 Jaku na davā izdo is rīcāja PVN B 00% 0.000 Bez PVN 7.75 Kopā 8.30 Sanemts 10.00 Jaku nautum agprozījums pēc pirmā n	• Pārdošanu nobeigt ar taustiņa (PĀ	RDOT) nospiešanu
Šajā brīdī kases aparāta energoneatkarīgo skaitītāju atmina tiek modificēta !!! • levadīt naudas summu, saņemto no klienta Uz ekrāna – aicinājums ievadīt pircēja naudu M O N E Y : 10 Nobeigt ievadīšanu ar taustiņu (IEVADĪT). Tagad čeks izdrukājas līdz galam ar summu, saņemto no klienta un izdošanas naudu. UZMANĪBU!!! Ja naudas summas ievadīšanas vietā uzreiz nospiest taustinu (IEVADĪT), skaitāts, ka pircējis iedevis precīzu naudu, bet atlikuma. Uz ekrāna –atlikuma summa C H A N G E : 1 . 7 0 ČEKS "BRIO Engineering" * ČEKA GAVIŅA (4 rindiņas, 24 simboli rindiņā) 1. 20 * 3.000 2 MOBIL SPEC 4.70B Apgr. PVN 8 18% 3.600 1. 20 * 3.000 2 MOBIL SPEC 4.702 Ordā pirkuma apgrozījums pēc pirmā nodokļa marka - dotā pirkuma apgrozījums pēc pirmā nodokļa - otrā nodokļa summa - dotā pirkuma apgrozījums pēc otrā nodokļa - pirkama summa kopējā summa - dotā pirkuma apgrozījums pēc otrā nodokļa - pirkuma summa kopējā summa - dotā pirkuma apgrozījums pēc otrā nodokļa - pirkuma summa kauma be nodokļiem - pirkuma summa kauma tarotā soriāta soriēta serālais numurs. - čeka numur	Uz	ekrāna – kopējā pirkuma summa 🛛 T O T A L : 8 . 3 0
 levadīt naudas summu, saņemto no klienta Uz ekrāna – aicinājums ievadīt pircēja naudu <u>MONEY: 100</u> vekrāna – atikuma summa <u>CHANGE: 1000</u> vekrāna – atlikuma summa <u>CHANGE: 1000</u> vekrāna sumurs, preces nosaukums, summa, nodokļa marka otdā pirkuma apgrozījums pēc pirmā nodokļa otrā nodokļa summa otrā nodokļa summa otrā nodokļa summa otrā nodokļa summa pirkuma summa bez nodokļiem pirkuma suma bez nodokļiem pirkuma summa bez nodokļiem pirkuma summa bez nodokļiem pirkuma suma bez nodokļiem pirkuma summa bez nodokļiem pirkuma suretā seciālais numurs. <li< td=""><td><u>Šajā brīd</u></td><td><u>ī kases aparāta energoneatkarīgo skaitītāju atmiņa tiek modificēta !!!</u></td></li<>	<u>Šajā brīd</u>	<u>ī kases aparāta energoneatkarīgo skaitītāju atmiņa tiek modificēta !!!</u>
Uz ekrāna – aicinājums ievadīt pircēja naudu M O N E Y : 1 0 Nobeigt ievadītšanu ar taustiņu (IEVADĪT). Tagad čeks izdrukājas līdz galam ar summu, saņemto no klienta un izdošanas naudu. UZMANĪBU!!! Ja naudas summas ievadītšanas vietā uzreiz nospiest taustiņu (IEVADĪT), skaitās, ka pircējis iedevis precīzu naudu, bet atlikuma. Uz ekrāna – atlikuma summa C H A N G E : 1 . 7 0 ČEKS "SERIO Engineerind" Basteja bulv. 1. Rīga r. 7322755 P. 7323386 Reg.Nr. 40002362818 K O P I J A NOSEL SPEC 4.708 Apgr.PVN A 18% 0.601 PVN B 00% 0.70 PVN B 00% 0.70 PVN B 00% 0.70 Bez PVN 7.70 No Bez PVN 7.70 No Bez PVN 7.70 Basenas 10.00 Izdots 1.70 15.56 15.61 17.03.1998 Kase numur 98F183 ČEKS Nr. 15 PALDIES PAR PIRKUMU 1 15.56 16.00	Ievadīt naudas summu, saņemto no	klienta
Nobeigt ievadīšanu ar taustiņu (IEVADĪT). Tagad čeks izdrukājas līdz galam ar summu, saņemto no klienta un izdošanas naudu. UZMANĪBU!!! Ja naudas summas ievadīšanas vietā uzreiz nospiest taustinu (IEVADĪT), skaitās, ka pircējis iedevis precīzu naudu, bet atlikuma. Uz ekrāna – atlikuma summa C H A N G E : 1 . 7 0 ČEKS "BRIO EngineerinG" Basteja bulv. 1. Rīga T. 7322755 F. 7323386 Reg. Nr. 40002362818 K O P I J A 1 MON. KARTA 3.60A 1.20 * 3.000 2 MOBIL SPEC 4.70B Apgr. PVN A 18% 3.60 PVN A 18% 0.60 PVN A 18% 0.600 Bez PVN 7.75 Kopā 8.30 Saņemts 10.00 Izdots 1.70 15:55 11.03.1998 Kase numur 98F183 ČEKS Nr. 15 PILDIES PAR PIRKUMU !	Uz ekrāna	– aicinājums ievadīt pircēja naudu MONEY: <u>1</u> 0
UZMANĪBU!!! Ja naudas summas ievadīšanas vietā uzreiz nospiest taustinu (IEVADĪT), skaitās, ka pircējis iedevis precīzu naudu, bet atlikuma. UZ ekrāna -atlikuma summa C H A N G E : 1 . 7 0 ČEKS "BRTO ĒngineerinG" Basteja bulv. 1. Rīga T. 7322755 F. 7323386 Reg.Nr. 40002362818 K O P I J A 1 MON. KARTA 3.60A 1.20 * 3.000 2 MOBIL SPEC 4.700 PVN A 18% 0.55 Apgr.PVN A 18% 3.60 PVN B 00% 4.70 PVN B 00% 6.10 Bazents 10.00 1zdots 1.70 15:56 11.03.1998 Kase numur 98F183 cEKS Nr. 15 CEKS Nr. 15 -adzī arcītālais numurs. PALDIES PAR PIRKUMU ! -kases aparāta seriālais numurs.	Nobeigt ievadīšanu ar taustiņu (IEVA	ADĪT). Tagad čeks izdrukājas līdz galam ar summu, saņemto no klienta un izdošanas naudu.
ČEKS"BRIO Engineering" Basteja bulv. 1. Rīga T. 7322755 F. 7323386 Reg.Nr. 40002362818 L.20 * 3.000- ČEKA GAVIŅA (4 rindiņas, 24 simboli rindiņā) - <	UZMANĪBU!!! Ja naudas summas i atlikuma.	evadīšanas vietā uzreiz nospiest taustinu (IEVADĪT), skaitās, ka pircējis iedevis precīzu naudu, bet
ČEKS"BRIO EngineerinG" Basteja bulv. 1. Rīga T. 7322755 F. 7323386 Reg.Nr. 40002362818 		Uz ekrāna –atlikuma summa C H A N G E : 1 . 7 0
 *BRIO EngineerinG" - ČEKA GAVIŅA (4 rindiņas, 24 simboli rindiņā) Basteja bulv. 1. Rīga T. 7322755 F. 7323386 Reg.Nr. 40002362818 K O P I J A atzīme kopijas gadījumā 1 MON. KARTA 3.60A 1.20 * 3.000 2 MOBIL SPEC 4.70B Apgr.PVN A 18% 3.60 PVN A 18% 0.55 Apgr.PVN B 00% 4.70 PVN B 00% 0.00 Bez PVN 7.75 Kopā 8.30 Saņemts 10.00 Izdots 1.70 15:56 11.03.1998 Kase numur 98F183 ČEKS Nr. 15 PALDIES PAR PIRKUMU ! - ČEKA GAVIŅA (4 rindiņas, 24 simboli rindiņā) - Richard Composition (1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	ČEKS	
Basteja bulv. 1. Riga-T. 7322755 F. 7323386-Reg.Nr. 40002362818-K O P I J A-1 MON. KARTA3.60A1.20 * 3.000-2 MOBIL SPEC4.70BApgr.PVN A 18%3.60PVN A 18%0.55Apgr.PVN B 00%-Apgr.PVN B 00%0.00Bez PVN7.75Kopā8.30Saņemts 10.00-Izdots1.7015:5611.03.1998Kase numur98F183ČEKS Nr. 15-PALDIES PAR PIRKUMU !	"BRIO EngineerinG"	- ČEKA GAVIŅA (4 rindiņas, 24 simboli rindiņā)
T. 7322755 F. 7323386Reg.Nr. 40002362818K O P I J A1 MON. KARTA 3.60A1.20 * 3.0002 MOBIL SPEC 4.70BApgr.PVN A 18% 3.60PVN A 18% 0.55Apgr.PVN B 00% 4.70PVN B 00% 0.00Bez PVN 7.75Kopā 8.30Saņemts 10.00Izdots 1.7015:56 11.03.1998Kase numur 98F183ČEKS Nr. 15PALDIES PAR PIRKUMU !	Basteja bulv. 1. Rīga	-
Key RitHooz SozidaK O P I J A1 MON. KARTA3.60A1.20 * 3.0002 MOBIL SPEC4.70BApgr.PVN A 18%3.60PVN A 18%0.55Apgr.PVN B 00%4.70PVN B 00%0.00Bez PVN7.75Kopā8.30Saņemts 10.001zdotsIzdots1.7015:5611.03.1998Kase numur98F183ČEKS Nr. 15PALDIES PAR PIRKUMU !	T. $/322/55$ F. $/323386$	-
 atzinie kopijas gadujina MON. KARTA 3.604 1.20 * 3.000 2 MOBIL SPEC 4.70B Apgr.PVN A 18% 3.60 PVN A 18% 0.55 Apgr.PVN B 00% 4.70 PVN B 00% 4.70 PVN B 00% 0.00 Bez PVN 7.75 Kopā 8.30 Saņemts 10.00 Izdots 1.70 15:56 11.03.1998 Kase numur 98F183 ČEKS Nr. 15 PALDIES PAR PIRKUMU ! atzine kopijas gadujuna andaļas numurs, preces nosaukums, summa, nodokļa marka OCENA * DAUDZUMS CENA * DAUDZUMS Ocena va a sala sumurs, preces nosaukums, summa, ota summa, (otrā soļa daudzums bija - 1) nodokļa marka dotā pirkuma apgrozījums pēc pirmā nodokļa pirkuma apgrozījums pēc otrā nodokļa otrā nodokļa summa pirkuma summa bez nodokļiem pirkuma summa bez nodokļiem auda, izdotā pircēja laiks un datums kases aparāta seriālais numurs. čeka numurs 		- atoīma kanijas gadījumā
 1.20 * 3.000 2 MOBIL SPEC 4.70B Apgr.PVN A 18% 3.60 PVN A 18% 0.55 Apgr.PVN B 00% 4.70 PVN B 00% 0.00 Bez PVN 7.75 Kopā 8.30 Saņemts 10.00 Izdots 1.70 15:56 11.03.1998 Kase numur 98F183 ČEKS Nr. 15 PALDIES PAR PIRKUMU 1 Indajas numurs, preces nosaukums, pirkuma soļa summa, (otrā soļa daudzums bija – 1) nodokļa marka - dotā pirkuma apgrozījums pēc pirmā nodokļa - pirmā nodokļa summa - otrā nodokļa summa - otrā nodokļa summa - otrā nodokļa summa - pirkuma summa bez nodokļiem - pirkuma summa bez nodokļiem - nauda, izdotā pircēja - laiks un datums - kases aparāta seriālais numurs. - čeka numurs 	1 MON. KARTA 3.60A	- atzinie kopijas gauljunia - nodalas numurs, preces nosaukums, summa, nodokla marka
2 MOBIL SPEC4.70BApgr.PVN A 18%3.60PVN A 18%0.55Apgr.PVN B 00%4.70PVN B 00%0.00Bez PVN7.75Kopā8.30Saņemts 10.001zdotsIzdots1.7015:5611.03.1998Kase numur 98F183- laiks un datumsČEKS Nr.15PALDIES PAR PIRKUMU !	1.20 * 3.000	- CENA * DAUDZUMS
Apgr.PVN A 18%3.60PVN A 18%0.55Apgr.PVN B 00%4.70PVN B 00%0.00Bez PVN7.75Kopā8.30Saņemts 10.00- pirkuma kopējā summaIzdots1.7015:5611.03.1998Kase numur98F183ČEKS Nr.15PALDIES PAR PIRKUMU !	2 MOBIL SPEC 4.70B	- numurs un preces nosaukums, pirkuma soļa summa, (otrā soļa daudzums bija – 1) nodokla marka
PVN A 18%0.55Apgr.PVN B 00%4.70PVN B 00%0.00Bez PVN7.75Kopā8.30Saņemts 10.00- pirkuma summa bez nodokļiemIzdots1.7015:5611.03.1998Kase numur98F183ČEKS Nr. 15- kases aparāta seriālais numurs.PALDIES PAR PIRKUMU !	Apgr.PVN A 18% 3.60	- dotā pirkuma apgrozījums pēc pirmā nodokļa
Apgr.PVN B 00%4.70 PVN B 00%- dotā pirkuma apgrozījums pēc otrā nodokļa - otrā nodokļa summa - pirkuma summa bez nodokļiem - pirkuma summa bez nodokļiem - pirkuma kopējā summa - nauda, saņemtā no pircēja - nauda, izdotā pircējam - laiks un datums - kases aparāta seriālais numurs.Apgr.PVN B 00%4.70 	PVN A 18% 0.55	- pirmā nodokļa summa
PVN B 00%0.00 - otrā nodokļa summaBez PVN7.75 Kopā- otrā nodokļa summaKopā8.30 - pirkuma summa bez nodokļiem - pirkuma kopējā summaSaņemts10.00 Izdots- nauda, saņemtā no pircēja15:5611.03.1998 Kase numur- nauda, izdotā pircējam - laiks un datumsČEKS Nr.15PALDIES PAR PIRKUMU !- čeka numurs	Apgr.PVN B 00% 4.70	- dotā pirkuma apgrozījums pēc otrā nodokļa
BezPVN7.75Kopā8.30- pirkuma summa bez nodokļiemSaņemts10.00- pirkuma kopējā summaIzdots1.70- nauda, saņemtā no pircēja15:5611.03.1998- nauda, izdotā pircējamKase numur98F183- kases aparāta seriālais numurs.ČEKSNr.15PALDIES PAR PIRKUMU !- čeka numurs	PVN B 00% 0.00	- otrā nodokļa summa
Kopa8.50- pirkuma kopējā summaSaņemts10.00- nauda, saņemtā no pircējaIzdots1.70- nauda, izdotā pircējam15:5611.03.1998- laiks un datumsKase numur98F183- kases aparāta seriālais numurs.ČEKSNr.15PALDIES PAR PIRKUMU !- čeka numurs	Bez PVN 7.75	- pirkuma summa bez nodokļiem
Samentes10.00- nauda, samentā no pircējaIzdots1.70- nauda, izdotā pircējam15:5611.03.1998- laiks un datumsKase numur98F183- kases aparāta seriālais numurs.ČEKSNr.15PALDIESPAR PIRKUMU !	Kopa 8.30 Sapomte 10.00	- pirkuma kopējā summa
15:56 11.03.1998 - nauda, izdotā pircējam Kase numur 98F183 - laiks un datums ČEKS Nr. 15 PALDIES PAR PIRKUMU - čeka numurs	Tzdots 1 70	- nauda, saņemtā no pircēja
Kase numur 98F183 - laiks un datums ČEKS Nr. 15 - kases aparāta seriālais numurs. PALDIES PAR PIRKUMU ! - čeka numurs	15:56 11.03.1998	- nauda, izdotā pircējam
ČEKS Nr. 15 PALDIES PAR PIRKUMU !	Kase numur 98F183	- laiks un datums
PALDIES PAR PIRKUMU !	ČEKS Nr. 15	- kases aparata serialais numurs.
	PALDIES PAR PIRKUMU !	- CCKA HUIHUIS
	L	

3.4. VIENLAICĪGA PĀRDOŠANA PĒC KODA UN SUMMAS

PARAMETRI: Pārdevēja pieprasījums=N;Pārdevēja pieprasījums uz Jaunas cenas ievads=N;Pārdošana bez koda=N;Atlaide=N; Atgriešar Uzcenojums=0; Cena koda vietā=N	katru čeku=N;Cenu lapa kodan na =N; Bezskaidr.nauda=N; Ma Versijas: CAFÉ, SHOPPING	n=N;Koda izdruka uz čeka =N gnet.karte=N; Klienta ievads =N Režīmi: ONLINE, OFFLINE
3.4.1.A. PRECES PĀRDOŠANAS PĒC KODA		
• Nospiest taustiņu (NOMEST)		
Uz ekrāna – aicinājums ievadīt pirmo pārdodamo kodu	u 1 - C O D E : <u>1</u>	001
• Ievadīt pirmo pārdodamo kodu un nospiest taustiņu (IEVADĪT)		
Uz ekrāna – preces nosaukums un cena par vienību	IMON.KART	A 1 . 2 0
• Ievadīt vajadzīgo preces daudzumu un nospiest taustiņu (IEVADĪT))	
Uz ekrāna – ievadīt skaitu	1 1 - Q U A N :	5
Uz ekrāna – dotā pirkuma soļa summa	1 - S U M :	6.00
• Nospiest vajadzīgās nodaļas taustiņu (I, IIVI). Sāksies čeka izdru	ka.	
UZMANĪBU!!! Nodoklim izvēlētajā nodaļā ir jāatbilst nodoklim uz dot pārdot preci uz izvēlēto nodaļu.	to preci sistēmā SHOPPING .Ja t	tas nav tā, kases aparāts neļaus
Uz ekrāna – aicinājums ievadīt otro pārdodamo kodu	2 - C O D E :	
3.4.1.B. PĀRDOŠANA PĒC CENAS		
Nospiest taustiņu (CENA)		
Uz ekrāna – aicinājums ievadīt cenu vai summu	u 2 - P R I C E :	<u>1 0 , 2 0 </u>
• Ievadīt summu un nospiest taustiņu (IEVADĪT)		
Uz ekrāna – konkrētas preces nosaukums un cena	Prece	10.20
• Ievadīt vajadzīgo skaitu un nospiest taustiņu (IEVADĪT)		
Uz ekrāna – aicinajums ievadīt skaitu	1 2 - Q U A N :	5
Uz ekrāna – dotā pirkuma soļa summa	1 2 - S U M :	5 1 . 0 0
• Nospiest vajadzīgās nodaļas taustiņu (I, IIVI)		
• Pirkumu nobeidzam ar taustiņa (PĀRDOT) nospiešanu		
Uz ekrāna – pirkuma kopējā summa	A T O T A L :	5 7 , 0 0
 Ievadīt naudas summu, saņemto no pircēja 		
Uz ekrāna – aicinājums ievadīt pircēja naudu	u MONEY: <u>1</u>	<u>0</u> 0
• Nobeigt ievadīšanu ar taustiņu (IEVADĪT). Tagad čeks izdrukājas	ar summu, saņemto no klienta, ur	i izdodamo atlikumu
Uz ekrāna – atlikuma nauda pircējan	n C H A N G E :	4 3 . 0 0

LIETOTĀJA INSTRUKCIJA

ČEKS	
ČEKS "BRIO EngineerinG" Basteja bulv. 1. Rīga T. 7322755 F. 7323386 Reg.Nr. 40002362818 K O P I J A 1 MON. KARTA 6.00A 1.20 * 5.000 2 Noliktava 51.00B 10.20 * 5.000 Apgr.PVN A 18% 6.00 PVN A 18% 0.92 Apgr.PVN B 00% 51.00 PVN B 00% 0.00 Bez PVN 56.08	 ČEKA GALVIŅA (4 rindiņas, 24 simboli rindiņā) - - - - Atzīme čeka kopijas gadījumā - nodaļas numurs, preces nosaukums, soļa summa, nodokļa marka - CENA * DAUDZUMS - nodaļas numurs, preces nosaukums, summa, nodokļa marka - CENA * DAUDZUMS - nodaļas numurs, preces nosaukums, summa, nodokļa marka - CENA * DAUDZUMS - dotā pirkuma apgrozījums pēc pirmā nodokļa - pirmā nodokļa summa - dotā pirkuma apgrozījums pēc otrā nodokļa - otrā nodokļa summa
K O P I J A 1 MON. KARTA 6.00A 1.20 * 5.000 2 Noliktava 51.00B 10.20 * 5.000 Apgr.PVN A 18% 6.00 PVN A 18% 0.92 Apgr.PVN B 00% 51.00 PVN B 00% 0.00 Bez PVN 56.08	 Atzīme čeka kopijas gadījumā nodaļas numurs, preces nosaukums, soļa summa, nodokļa marka CENA * DAUDZUMS nodaļas numurs, preces nosaukums, summa, nodokļa marka CENA * DAUDZUMS dotā pirkuma apgrozījums pēc pirmā nodokļa pirmā nodokļa summa dotā pirkuma apgrozījums pēc otrā nodokļa otrā nodokļa summa pirkuma augrozījums pēc otrā nodokļa
Kopā 57.00 Saņemts 100.00 Izdots 43.00 15:56 11.03.1998 Kase numur 98F183 ČEKS Nr. 16 PALDIES PAR PIRKUMU !	- pirkuma kopējā summa - nauda, saņemtā no pircēja - nauda, izdotā pircējam - laiks un datums - kases aparāta seriālais numurs. - čeka numurs

3.5. PRECES PĀRDOŠANA PĒC KODA AR CENU LAPAS IZVĒLI

PARAMETRI: Pārdevēja pieprasījums=N;Pārdevēja pieprasījums uz katru čeku=N;<mark>Cenu lapa kodam=Y</mark>;Koda izdruka uz čeka =N Jaunas cenas ievads=N;Pārdošana bez koda=N;Atlaide=N; Atgrieša<u>na =N; Bezskaidr.nauda=N; Magnet.karte=N; Klienta ievads =</u>N Uzcenojums=0; Cena koda vietā=N Versijas: CAFÉ, SHOPPING Režīmi: ONLINE, OFFLINE

• Nospiest taustiņu (NOMEST)

	Uz ekrāna – aicinājums ievadīt pirmo pārdodamo kodu 1 – C O D E : <u>1</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>1</u>		
•	Ievadīt pārdodamo kodu un nospiest taustiņu (IEVADĪT)		
	Uz ekrāna – aicinajums ievadīt Cenu lapas numuru Pr . LIST : <u>2</u>		
•	Ievadīt Cenu lapas numuru un nospiest taustiņu (IEVADĪT)		
	Uz ekrāna – preces nosaukums un cena no 2. Cenu lapas MON.KARTA I A	4 (C
•	Ievadīt vajadzīgo preces skaitu un nospiest taustinu (IEVADĪT)		
	Uz ekrāna – aicinājums ievadīt skaitu 1 – Q U A N : <u>4</u> 		
	Uz ekrāna – dotā pirkuma soļa summa 🛛 🛛 🖬 🗕 – S 🛛 M : 8 . 8 0		
•	Nospiest vajadzīgās nodaļas taustiņu (I, IIVI). Sāksies čeka izdruka.		

LIETOTĀJA INSTRUKCIJA

3.6. PĀRDOŠANA PĒC KODA AR CENAS IZMAIŅU

PARAMETRI: Pārdevēja pieprasījums=N;Pārdevēja pieprasījums uz Jaunas cenas ievads=Y;Pārdošana bez koda=N;Atlaide=N; Atgriešan Uzcenojums=0; Cena koda vietā=N	katr a =N Vei	u če \; Bo sija	ku= ezsl s: (=N; kaid CAF	Cen r.na É, S	u laj iuda SHO	pa k =N PPI	koda ; Ma ING	m= agn	=N;I let.k Rež	Kod arte īmi:	a iz e=N : O	dru ; Kl NLl	ka u lien INF	uz če ta ie L, Ol	eka = vads FFLI	=N 3 =N (NE
Nospiest taustiņu (NOMEST)					-												
Uz ekrāna – aicinājums ievadīt pirmo pārdodamo kodu		1	-	С	0	D	E	:	1	<u>0</u>	0	1					
• Ievadīt pārdodamo kodu un nospiest taustiņu (IEVADĪT)																	
Uz ekrāna – preces nosaukums un cena	М	0	N	•	K	A	R	Т	A				1	•	2	0	
• Nospiest taustiņu (CENA)																	
Uz ekrāna – aicinājums ievadīt jaunu cenu	1	-	N	е	w	Ρ	R	:	1	•	<u>4</u>	<u>5</u>					
• Ievadīt jaunu cenu un nospiest taustiņu (IEVADĪT)																	
Uz ekrāna – preces nosaukums un jaunā cena	М	0	N	•	K	A	R	Т	A				1	•	4	5	
• Aicinājums ievadīt preces skaitu un nospiest taustiņu (IEVADĪT)																	
Uz ekrāna – aicinājums ievadīt skaitu		1	-	Q	U	A	N	:	5								
Uz ekrāna – pirkuma dotā soļa summa			1	-	S	U	М	:	7	•	2	5					
• Nospiest vajadzīgās nodaļas taustiņu (I, IIVI). Sāksies čeka izdruk	a.																
										-							
UZMANĪBU!!! Jaunā cena ir spēkā tikai dotā sola pirkumam un neizn			tā k	oda	cen	u ci	tos 1		 um	- a so	los 1	vai a	lato	ra 1	yai k	ases	

aparāta datu bazē.

BRIO-2020/2025

3.7. PRECES PĀRDOŠANA PĒC SVĪTRKODA

PARAMETRI: Pārdevēja pieprasījums=N;Pārdevēja pieprasījums uz katru čeku=N;Cenu lapa kodam=N;Koda izdruka uz čeka =N Jaunas cenas ievads=N;Pārdošana bez koda=N;Atlaide=N; Atgriešana =N; Bezskaidr.nauda=N; Magnet.karte=N; Klienta ievads =N Uzcenojums=0; Cena koda vietā=N Versijas: CAFÉ, SHOPPING** Režīmi: ONLINE, OFFLINE
• Nospiest taustiņu (NOMEST)
Uz ekrāna - aicinājums ievadīt kodu 1 - C O D E :
Ar SVĪTRKODA skanera palīdzību nolasīt preces kodu
Uz ekrāna – preces nosaukums un tā cena par vienību C o c a - C o l a 0 . 6 5
UZMANĪBU!!! Ja preces skaits ir viena vienība, var uzreist nospiest nodaļas taustiņu.
Ievadīt vajadzīgo preces skaitu un nospiest taustiņu (IEVADĪT)
Uz ekrāna – pieprasījums ievadīt skaitu 1 – Q U A N : <u>4</u>
Uz ekrāna – dotā pirkuma soļa summa 1 – S U M : 2 . 6 0
• Nospiest skanerim paredzētās nodaļas taustiņu (I, IIVI).
Uz ekrāna – aicinājums ievadīt kodu 2 – C O D E :
 Ar SVĪTRKODA skanera palīdzību nolasīt nākošās preces svītrkodu.
Uz ekrāna – preces nosaukums un tās cena par vienību F A N T A D O . 7 1
UZMANĪBU!!! Gadījumā ja preces skaits ir viena vienība, var neievadīt preces skaitu, bet turpināt nākošo preču kodu nolasīšanu. Šajā gadījumā pārdošana notiek no nodaļas, pie kuras skaneris ir nozīmēts.
Ar SVĪTRKODA skanera palīdzību nolasīt nākamās preces kodu.
Uz ekrāna - preces nosaukums un tā cena par vienību B R A V O 1 . 9 0
• Pēdējās nolasītās preces pārdošanu pabeigt ar vajadzīgās nodaļas taustiņa (I, IIVI) nospiešanu.
Uz ekrāna – aicinājums ievadīt nākamo kodu 5 - C O D E :
**UZMANĪBU!!! Kases aparātos ar iekšējās programmas versiju SHOPPING, SVĪTRKODS preci var ievadīt ar kases aparāta klaviatūras palīdzību. Lai to izdarītu, jānospiež taustiņš (SVĪTRKODA IEVADS).
• Nospiest taustiņu (SVĪTRKODS)
Uz ekrāna - aicinājums SVĪTRKODA ievadīšanai S C N : <u>8</u> 7 <u>1</u> <u>2</u> <u>1</u> <u>5</u> <u>5</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>3</u> <u>0</u> <u>8</u>
• Ievadīt pārdodamo kodu un nospiest taustiņu (IEVADĪT)
Uz ekrāna – preces nosaukums un cena par vienību HOLLV V WOODD 0.53
• Nospiest skanerim paredzētās nodaļas taustiņu (I, IIVI).
Uz ekrāna – aicinājums ievadīt kodu 6 – C O D E :
UZMANĪBU!!! Gadījuma ja preces SVĪTRKODS satur arī preces skaitu (Etiķešu izgatavošana SHOPPING-3/IV sitēmā), preces nosaukuma un cenas vietā uz displeja parādās uzreiz dotā pirkuma soļa summa
• Ar SVĪTRKODA skanera palīdzību nolasīt preces kodu, kurš norāda uz preces svaru.
Uz ekrāna – dotā pirkuma soļa summa 7 – C Y M M A : 6 . 4 0

LIETOTĀJA INSTRUKCIJA

3.8. PRECES PĀRDOŠANA AR ATLAIDI.

PARAMETRI: Pārdevēja pieprasījum Jaunas cenas ievads=N;Pārdošana b Uzcenojums=0; Cena koda vietā=N	is=N;Pārdevēja pieprasījums uz katru čeku=N;Cenu lapa kodam=N;Koda izdruka uz čeka =N ez koda=N;Atlaide=N; Atgriešana =N; Bezskaidr.nauda=N; Magnet.karte=N; Klienta ievads =N Versijas: CAFÉ, SHOPPING** Režīmi: ONLINE, OFFLINE								
UZMANĪBU!!! Atlaidi var dot uz kat	ru pirkuma soli vai uz visu pirkuma summu.								
• Nospiest taustinu (NOMEST)									
Uz ekrāna – aicināju	ums jevadīt pirmo pārdodamo kodu 1 - C O D E : 1 0 0 1								
Levadīt pirmo pārdodamo kodu up u	nosniest taustinu (IFVADĪT)								
Uz ekrāna pres									
$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}$									
 Ievadīt vajadzīgo preces skaitu un nospiest taustiņu (IEVADIT) 									
Uz ekrāna - preces nosaukums un cena par vienību 1 - Q U A N : <u>5</u>									
Uze	zkrāna – dotā pirkuma soļa summa 1 – s v m : 6 . 0 0								
• Atlaides ievadīšanai pirkuma dota	jam solim nospiest taustiņu (ATLAIDE)								
Uz ekrār	a – atlaides procenta pieprasījums 1 – D I S C % : <u>5</u>								
• Ievadīt atlaides procentu un nospies	st taustiņu (IEVADĪT)								
Uz ekrāna – c	lotā pirkuma soļa summa ar atlaidi 1 – S U M : 5 . 7 0								
• Nospiest vajadzīgās nodaļas taustiņ	u (I, IIVI). Sākas čeka izdruka.								
Uz ekrāna – aicinā	ijums ievadīt otro pārdodamo kodu 2 – C O D E : 1 0 0 2								
Uz ekrāna - a	icinājums ievadīt pārdodamo kodu 3 - C O D E : 								
 Lai ievadītu <u>atlaidi uz visu pirkun</u> 	nu pāriet uz visas summas parādīšanu ar taustiņu (KOPĒJĀ SUMMA. / LAIKS)								
U	vz ekrāna — pirkuma kopējā summa TOTALI: 10, 40								
• Lai ievadītu atlaidi uz visu pirkumu	ı, nospiest taustiņu (ATLAIDE)								
Uz ekrāna – pieprasījums uz	atlaides procentu visam pirkumam DIISC%: <u>1</u> 0								
• Ievadīt atlaides procentu visam pirk	cumam un nospiest taustinu (IEVADĪT)								
Uz ekrāna – pirku	ma kopējā summa ievērojot atlaidi TOTALI: 9.36								
ČEKS									
"BRIO EngineerinG"	- ČEKA GALVIŅA (4 rindiņas, 24 simboli rindiņā)								
Basteja bulv. 1. Rīga	-								
T. 7322755 F. 7323386	-								
1 MON. KARTA 5.70A	- nodalas numurs, praeas nosaukums, sola summa, nodokla marka								
1.20 * 5	- CENA REZ ATI AIDES * DAUDZUMS								
Atlaide 05% (0.30)	- atlaide procentos un atlaides summa								
2 MOBIL SPEC 4.70B	- nodaļas numurs, preces nosaukums, soļa summa, nodokļa marka								
Summa bez atl. 10.40	- dotā pirkuma summa bez atlaides								
Atlaide kopā 10% 1.04	- atlaide un summa uz visu pirkumu								
$\begin{array}{c} \text{Apgr.PVN A 18\%} 5.13 \\ \text{DVN A 18\%} 0.79 \end{array}$	- dotā pirkuma apgrozījums pēc pirmā nodokļa (ar atlaides ievērošanu)								
Apgr. PVN B 0.0% 4.23	- pirma nodokļa summa datā niekuma aparazījuma pāc atrā nodokļa								
PVN B 00% 0.00	- dota prikuma apgrozijums peč otra nodokja								
Bez PVN 8.58	- pirkuma summa bez nodokliem								
Kopā 9.36	- pirkuma kopējā summa								
Saņemts 10.00	- nauda, sanemtā no pircēja								
Izdots 0.64	- nauda, izdotā pircējam								
15:56 11.03.1998	- laiks un datums								

3.9. PĀRDOŠANA AR UZCENOJUMU.

PARAMETRI: Pārdevēja pieprasījums=N;Pārdevēja pieprasījums	uz katru čeku=N;Cenu lapa kodam=N;Koda izdruka uz čeka =N
Jaunas cenas ievads=N;Pārdošana bez koda=N;Atlaide=Y; Atgrieš	ana =N; Bezskaidr.nauda=N; Magnet.karte=N; Klienta ievads =N
Uzcenojums=10; Cena koda vietā=N	Versijas: CAFÉ, SHOPPING** Režīmi: ONLINE, OFFLINE

UZMANĪBU!!! Uzcenojuma procents tiek programmēts no datora un tiek ierakstīts kases aparāta atmiņā. Pārdošanas procesā kases aparāts automātiski izrēķina uzcenojuma summu un pievieno katra pirkuma kopējai summai.

UZMANĪBU!!! Uzcenojums neietekmē iespēju veikt pārdošanu ar atlaidi izmantošanu pārdošanas gaitā. Vienā un tajā pašā pirkumā var būt gan atlaide, gan uzcenojums.

ČEKS	
"BRIO EngineerinG"	 ČEKA GALVIŅA (4 rindiņas, 24 simboli rindiņā)
Basteja bulv. 1. Rīga	-
T. 7322755 F. 7323386	-
Reg.Nr. 40002362818	-
КОРІЈА	- Atzīme kopija (ja tā ir čeka kopija)
1 MON. KARTA 6.00A	- nodaļas numurs, preces nosaukums, soļa summa (ar atlaidi), nodokļa marka
1.20 * 5.000 Summa bez uzc. 6.00 Uzcenojums 15% 0.90 Apgr.PVN A 18% 6.90 PVN A 18% 1.05 Bez PVN 5.85 Kopā 6.90 Saņemts 10.00 Izdots 3.10 15:56 11.03.1998 Kase numur 98F183 ČEKS Nr. 18	 CENA BEZ ATLAIDES * DAUDZUMS summa bez uzcenojuma procenta un uzcenojuma summa dotā pirkuma apgrozījums pēc pirmā nodokļa (ar uzcenojuma ievērošanu) pirmā nodokļa summa pirkuma summa bez nodokļiem summa apmaksai nauda, saņemtā no pircēja naudas atlikums, izdošanai pircējam laiks un datums kases aparāta seriālais numurs. čeka numurs
Kase numur 98F183 ČEKS Nr. 18 PALDIES PAR PIRKUMU !	- kases aparāta seriālais numurs. - čeka numurs -

3.10. BEZSKAIDRAS NAUDAS NORĒĶINS PAR PIRKUMU

PARAMETRI: Pārdevēja pieprasījum Jaunas cenas ievads=N;Pārdošana be Uzcenojums=0; Cena koda vietā=N	s=N;Pārdevēja pieprasījums uz katru čeku=N;Cenu lapa kodam=N;Koda izdruka uz čeka =N z koda=N;Atlaide=N; Atgriešana =N; <mark>Bezskaidr.nauda=Y</mark> ; Magnet.karte=N; Klienta ievads =N Versijas: CAFÉ, SHOPPING** Režīmi: ONLINE, OFFLINE								
Uz ekrāna – aicinājums ievadīt kārtējo kodu 5 – C O D E :									
• Pēc pirkuma pedējā soļa, pirms pārdošanas fakta reģistrācijas, jānospiež taustiņš (Bezskaidras naudas norēķins)									
Uz ekrāna - Bezskaidras naudas norēķina apstiprinājums C H E C K : 5 . 9 0									
UZMANĪBU!!! Nospiežot taustiņu (NOMEST) tiek atcelta bezskaidras naudas norēķina pazīme.									
• Pirkumu noslēdz ar taustiņa (PĀRDOT) nospiešanu									
	Uz ekrāna – pirkuma kopējā summa TOTAL: 5, 90								
<u>2.VARIANTS.</u>									
Uz ekrāna	- aicinājums ievadīt kārtējo kodu 5 - C O D E :								
UZMANĪBU!!! Vajadzības gadījuma saņemt visu pirkuma soļu kopējo summu var izmantot taustiņu (KOPĒJĀ SUMMA / LAIKS). Lai atgrieztos pie tekošā rēķina summas – atkārtoti nospiest taustiņu (KOPĒJĀ SUMMA / LAIKS)									
Uz ekrāna - pirkuma kopējā summa TOTALES 4, 70									
• Nospiest taustiņu (Bezskaidras na	udas norēķins)								
Uz ekrāna – apstiprināju	ms bezskaidras naudas norēķinam C H E C K : 5 4 , 7 0								
UZMANĪBU!!! Nospiežot taustiņu (N	OMEST) var atcelt bezskaidras naudas norēķinu un turpināt pārdošanu.								
• Nobeigt pārdošanu ar taustiņa (PĀ	RDOT) nospiešanu								
	Uz ekrāna - pirkuma kopējā summa TOTAL: 54, 70								
ČEKS									
<pre>"BRIO EngineerinG" Basteja bulv. 1. Rīga T. 7322755 F. 7323386 Reg.Nr. 40002362818 K O P I J A 1 MON. KARTA 6.00A</pre>	 ČEKA GALVIŅA (4 rindiņas, 24 simboli rindiņā) - - - Atzīme kopija (ja tā ir čeka kopija) - nodaļas numurs, preces nosaukums, soļa summa (ar atlaidi), nodokļa marka 								
1.20 * 5.000- CENA BEZ ATLAIDES * DAUDZUMSBEZSK. NAUDAS NORĒĶINS Apgr.PVN A 18%- dotā pirkuma apgrozījums pēc pirmā nodokļaPVN A 18%0.92Bez PVN5.08Kopā6.00Saņemts6.0015:5611.03.1998Kase numur98F183ČEKS Nr. 19- kases aparāta seriālais numurs.PALDIES PAR PIRKUMU !									

3.11. PIRKUMA APMAKSA PĒC IEKŠĒJĀS KREDĪTKARTES

PARAMETRI: Pārdevēja pieprasījums=N;Pārdevēja pieprasījums uz katru čeku=N;Cenu lapa kodam=N;Koda izdruka uz čeka =N Jaunas cenas ievads=N;Pārdošana bez koda=N;Atlaide=N; Atgriešana =N; Bezskaidr.nauda=N; <u>Magnet.karte=Y</u>; Klienta ievads =N Uzcenojums=0; Cena koda vietā=Y Versijas: CAFÉ, SHOPPING** Iespējams režīmā: ONLINE

UZMANĪBU!!! Kases aparātam jābūt aprīkotam ar magnētisko kartiņu nolasītāju.

Kases aparāts atļauj nolasīt magnētiskās kartiņas, aizvadīt datus uz datoru un atkarībā no saņemtās komandas dažādas darbības pirkuma apmaksai. ShoppinG-3/IV sistēmā klienta iekšējā magnētiskā kartiņa var tikt izmantota dažādu pirkuma apmaksu variantu realizācijai: kā apmaksai **skaidrā** naudā, tā arī **bezskaidras naudas norēķina** veidā.

- ATLAIŽU KARTIŅA Kartiņa tiek izmantota klienta identifikācijai ShoppinG-3/IV sitēmā un dotajam klientam paredzētās atlaides aizvadīšanai uz kases aparātu. Nobeidzot pārdošanas procesu kases aparāts automātiski ievada čekā aprēķinātu dotā pirkuma atlaides summu.
- **KREDĪTKARTIŅA** Kartiņa tiek izmantota klienta identifikācijai ShoppinG-3/IV sistēmā un atļaujas aizvadīšanai uz kases aparātu par atļauju vai aizliegumu noformēt pārdošanu uz kredītu. Kredīta uzskaiti un apkalpošanu veic ShoppinG-3/IV sistēma.
- ATLAIŽU/ KREDĪTKARTIŅA Kartiņa apvieno sevī kā kredīta, tā arī atlaides funkcijas.

3.11.1. IEKŠĒJĀS ATLAIŽU KARTIŅAS IZMANTOŠANA

• Nobeidzam pārdošanas procesa noformēšanu

Uz abrāna ajainājuma javadīt kārtāja kadu	F	_	C	0	Ъ	F					
UZ ekrana - alcinajums levauti kartejo kodu	5	-	C	0	D	-	•				1

• Pēc pēdējā pirkuma soļa, pirms pārdošanas fakta reģistrācijas vajag izlaist kartiņu cauri nolasītājam.

Uz ekrāna – apstiprinājums pieņemt kartiņu apmaksai un pirkuma **% T O T A L : 5 , 4 0** summa ar vērā ņemto atlaidi, jau ielikto dotajai kartiņai sistēmā.

UZMANĪBU!!! Gadījumā ja datoru sistēmā nav informācijas par doto kartiņu neparādās ziņojums par kartiņas pieņemšanu apmaksai.

• Nobeigt pārdošanu ar taustiņa (PĀRDOT) nospiešanu

Uz ekrāna – kopējā pirkuma summa		Т	0	Т	A	L	:	5	,	4	0		

ČEKS

"BRIO EngineerinG"	- ČEKA GALVIŅA (4 rindiņas, 24 simboli rindiņā)
Basteja bulv. 1. Rīga	-
T. /322/55 F. /323386	-
Reg.Nr. 40002362818	
Kas. 1 ČEKS 145	- Kasiera numurs, čeka numurs
1 MON. KARTA 6.00A	 nodaļas numurs, preces nosaukums, soļa summa (ar atlaidi), nodokļa marka
1.20 * 5.000 Summa bez atl. 6.00 Atlaide kopa 10% 0.60 Magn.karte 2002 Apgr.PVN A 18% 5.40 PVN A 18% 0.92 Bez PVN 4.58 Kopā 5.40 Saņemts 10.00 Izdots 4.60 15:56 11.03.2003 02F183 PALDIES PAR PIRKUMU!	 CENA BEZ ATLAIDES * DAUDZUMS pirkuma summa bez atlaides atlaides procents, atlaides summa atlaižu kartiņas uzskaites numurs ShoppinG[™] sistēmā, dotā pirkuma apgrozījums pēc pirmā nodokļa pirmā nodokļa summa pirkuma summa bez nodokļiem summa apmaksai nauda no pircēja atlikums laiks un datums kases aparāta seriālais numurs.

3.11.2. IEKŠĒJĀS KREDĪTKARTIŅAS IZMANTOŠANA

• Nobeigt pārdošanas procesa noformēšanu

Uz ekrāna - aicinājums ievadīt kārtējo kodu 5 - C O D E :

T O T A L : 1 8 ,

C H A N G E : 0 , 0 0

0 0

Pēc pēdējā pirkuma soļa, pirms pārdošanas fakta reģistrācijas vajag izlaist kartiņu cauri nolasītājam.

Uz ekrāna - apstiprinājums pieņemt kartiņu apmaksai un pirkuma **% C r . P A Y : 1 8 , 0 0** summa ar vērā ņemto atlaidi, ja tāda jau ir ielikta dotajai kartiņai sistēmā.

UZMANĪBU!!! Gadījumā ja datoru sistēmā nav informācijas par doto kartiņu neparādās ziņojums par kartiņas pieņemšanu apmaksai.

UZM	ANĪ	BU.	!!! (F adī	jum	ā ja	pirk	tuma	ı su	mm	a pā	rsni	edz	kred	līta I	karti	iņas	sumn	nu,	uz e	ekrān	na p	pa	rād	ās z	ziņo	jum	s:
		C	R	Е	D	I	т		L	I	М	I	Т															
-																												

Jānospiež taustiņš (NOMEST) un jāatgiežas pie iepriekšējā soļa.

UZMANĪBU!!! Dotajā pirkuma apmaksas variantā nav pieprasījuma pēc pircēja naudas un atlikuma, tā kā visa apmaksa notiek datoru sistēmā.

• Nobeigt pārdošanu ar taustiņa (**PĀRDOT**) nospiešanu

Uz ekrāna – pirkuma kopēja summa

• Pēc čeka izdrukas uzraksts kases aparāta ekrānā mainās

Uz ekrāna – ziņojums par to, ka nav naudas atlikuma

ČEKS	
"BRIO EngineerinG"	 ČEKA GALVIŅA (4 rindiņas, 24 simboli rindiņā)
Basteja bulv. 1. Rīga	-
T. 7322755 F. 7323386	-
Reg.Nr. 40002362818	-
Kas. 1 ČEKS 145	- Kasiera numurs, čeka numurs
1 MON. KARTA 6.00A	 nodaļas numurs, preces nosaukums, soļa summa (ar atlaidi), nodokļa marka
1.20 * 5.000 Summa bez atl. 6.00 Atlaide kopa 10% 0.60 Kreditkarte 2002 Apgr.PVN A 18% 5.40 PVN A 18% 0.92 Bez PVN 4.58 Kopā 5.40 Saņemts 10.00 Izdots 4.60	 CENA BEZ ATLAIDES * DAUDZUMS pirkuma summa bez atlaides atlaides procents, atlaides summa atlaižu kartiņas uzskaites numurs ShoppinG[™] sistēmā, dotā pirkuma apgrozījums pēc pirmā nodokļa pirmā nodokļa summa pirkuma summa bez nodokļiem summa apmaksai nauda no pircēja laiks um dotumes
15:56 11.03.2003 PALDIES PAR PIRKUMU!	- kases aparāta seriālais numurs.

3.12. PIRKUMA APMAKSA AR BANKAS KREDĪTKARTI

PARAMETRI: Pārdevēja pieprasījums=N;Pārdevēja pieprasījums uz katru čeku=N;Cenu lapa kodam=N;Koda izdruka uz čeka =N Jaunas cenas ievads=N;Pārdošana bez koda=N;Atlaide=N; Atgriešana =N; Bezskaidr.nauda=N; Magnet.karte=Y; Klienta ievads =N Uzcenojums=0; Cena koda vietā=Y Versijas: CAFÉ, SHOPPING** Iespējams režīmā: ONLINE

UZMANĪBU!!! Kases aparātam jābūt aprīkotam ar magnētisko kartiņu nolasītāju.

UZMANĪBU!!! Izmantojot ārējo magnētisko kartiņu, atbildes laiks ir atkarīgs no tālruņa līnijas sakariem starp veikalu un banku un var ilgt pat līdz dažām minūtēm.

Kases aparāts ļauj nolasīt bankas magnētiskā kartiņas (VISA, MASTER CARD u.c.), nodot to datus uz datoru un atkarībā no saņemtajām komandām veikt dažādas darbības pirkuma apmaksai. Lai realizētu pareizu datu apmaiņu ar banku ShoppinG-3/IV sistēmas satāvā ir jābūt uzstādītai kādai no **bankas kartiņu autorizācijas programmām.**

Kopumā bankas kartiņu izmantošanas process ir sekojošs:

- Kases aparāts nolasa magnētiskās kartiņas numuru un nodod to datoram ShoppinG-3/IV sistēmā. Pēc tam kases aparāts pārtrauc jebkuru darbību un pāriet atbildes gaidīšanas režīmā no datora.
- ShoppinG-3/IV sistēma savukārt pārbauda vai ievadītā kartiņa nav iekšējās sistēmas kartiņa. Ja nav, tad noraida saņemtos datus uz bankas kartiņu autorizācijas programmu.
- Autorizācijas programma pa slēgto protokolu sazinās ar atbilstošās bankas serveri (pa modēmu vai cita veida sakariem) un saņem no tā atļauju vai aizliegumu izmantot doto kartiņu pirkumam. Saņemtā atbilde tiek nodota ShoppinG-3/IV sistēmai.
- Pozitīva apmaksas lēmuma gadījumā ShoppinG-3/IV sistēma atļauj kases aparātam pabeigt pārdošanu. Negatīvas apmaksas lēmuma gadījumā, kases aparāts atgriežas pie iepriekšējā pārdošanas soļa un pirkuma pārdošanas procesu var veikt ar citu apmaksas veidu. (Skaidrā naudā, iekšējo kredītkarti u.c.)

• Nobeidzam pārdošanas procesa noformēšanu

Uz ekrāna - aicinājums ievadīt kārtējo kodu 5 - C O D E :

- Pēc pēdējā pirkuma soļa, pirms pārdošanas fakta reģistrācijas vajag izlaist kartiņu cauri magnētiskās kartiņas nolasītājam.
- Kases aparāts nodod kartiņas datus datoram un pāriet atbildes gaidīšanas režīmā.

UZMANĪBU!!! Atbildes gaidīšanas režīmā kases aparātam tiek bloķēti visi taustiņi, izņemot taustiņu (NOMEST). Šajā gadījumā taustiņš (NOMEST)tiek izmantots tikai pieprasījuma nodošanai bankas programmai lai izbeigtu autorizācijas procesu. Atkarībā no tā, kādā no etapiem atrodas autorizācijas process, bankas programma var pārtraukt autorizāciju, vai ignorēt to un turpināt.

UZMANĪBU!!! Gaidīšanas procesā uz displeja var parādīties dažādi starpposmu ziņojumi, saņemtie no bankas autorizācijas programmas, ("Turpinās sazvanīšanās", "Nav sakaru ar banku", "Nepietiekoša summa apmaksai" u.c.) Ziņojumu sastāvu un saturu nosaka pati autorizācijas programma.

• Pēc veiksmīga autorizācijas procesa pabeigšanas kases aparāts pāriet uz pārdošanas procesa nobeigumu.

Uz ekrāna – kartiņas pieņemšanas apstiprinājums un pirkuma summa	C	r	•	Ρ	Α	Y	:	1	8	,	0	0		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,														

UZMANĪBU!!! Dotajā pirkuma apmaksas variantā nav pieprasījuma pēc pircēja naudas un atlikuma.

• Pirkumu nobeigt ar taustiņa (PĀRDOT) nospiešanu

Uz ekrāna – kopējā pirkuma summa **T O T A L : 1 8 , 0 0**

• Pēc čeka izdrukas uzraksts kases aparāta ekrānā mainās

Uz ekrāna – ziņojums ka atlikuma naudas nav | | C | H | A | N | G | E | : 0 | , 0 | 0 | | |

ČEKS										
"BRIO EngineerinG"	- ČEKA GALVIŅA (4 rindiņas, 24 simboli rindiņā)									
Basteja bulv. 1. Rīga	-									
T. 7322755 F. 7323386	-									
Reg.Nr. 40002362818	-									
Kas. 1 ČEKS 145	 Kasiera numurs, čeka numurs 									
1 MON. KARTA 6.00A	- nodaļas numurs, preces nosaukums, soļa summa (ar atlaidi), nodokļa marka									
1.20 * 5.000 Summa bez atl. 6.00 Atlaide kopa 10% 0.60 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	 CENA BEZ ATLAIDES * DAUDZUMS pirkuma summa bez atlaides atlaides procents, atlaides summa Ziņojumi, kuru saturu nosaka bankas maksājumu kartiņu autorizācijas programma 									
	dotā nirkuma angrazījuma nās nirmā nodokļa									
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	- dota prikuma apgrozijums peč prima nodokja									
PVN A 18% 0.92	- pinna nodokja sunina nidama summa baz nadakliam									
Bez PVN 4.58	- pirkunia sumina dez nouokțiem									
Kopa 5.40	- summa apmaksar									
Saņemts 10.00	- nauda no pirceja									
IZACTS 4.60	- laiks un datums									
15:56 11.03.2003	- pateiciba par pirkumu									
PALDIES PAR PIRKUMU!										

3.13. NAUDAS UN PRECES ATGRIEŠANA

Jaunas co Uzcenoju	enas ievads=N;Pārdošana bez koda=N;Atlaide=N; <mark>Atgrie</mark> 1ms=0; Cena koda vietā=Y Versijas: C	<mark>ešana =Y</mark> ; Bezskaidr.nauda=N; Magnet.karte=N; Klienta ievads = CAFÉ, SHOPPING Iespējams režīmā: ONLINE vai OFFLINE	:N
UZMANI Atgriežan	ĪBU!!! Dotā operācija iespējama tikai gadījumā ja atgrieža nā summa tiek izreķināta no apgrozījuma summa G.TOTA	amā naudas summa ir mazāka par summu, kura ir kases aparātā. L.	
UZMANI negatīva.	ĪBU!!! Atgiešanas operāciju var veikt vienlaicīgi ar pārdoš	šanas operāciju, bet šajā gadījumā kopējā summa nedrīkst būt	
<u>1.VARIAN</u>	TS1. Naudas atgriešana pircējam bez sakara ar preces kodu	<u>lu</u>	
• Nospi	iest taustiņu (NOMEST)		
	Uz ekrāna - aicinājums ievadīt pirmo pārdodamo koc	du 1 - C O D E : 	
• Nospi	iest taustiņu (CENA)		
	Uz ekrāna - aicinājums ievadīt cen	nu 1 - P R I C E : <u>1</u> <u>0</u> 	
• Ievad	īt atgriežamo summu un nospiest taustiņu (IEVADĪT)		
Uz e	krāna – konkrētā prece un ievadītā summa	P r e c e 1 0 . 0 0	
• Nospi	iest taustiņu (IEVADĪT)		
Uz e	krāna – dotā pirkuma soļa summa	1 - S U M : 1 0 . 0 0	
• Nospi	iest taustiņu (ATGRIEŠANA)		
Uz e	krāna – atgriežamā summa	1 - S U M : - 1 0 . 0 0	
• Nospi	iest vajadzīgās nodaļas taustiņu (I, IIVI).		
2.VARIA	NTS. Pārdotās preces atgriešana pēc koda (Tikai režīmam (<u>ONLINE)</u>	
Uz e	krāna - aicinājums ievadīt kārtējo kodu	2 - C O D E : <u>1</u> <u>0</u> <u>1</u>	
• Ievad	īt pārdodamo kodu un nospiest taustiņu (IEVADĪT)		
Uz e	krāna – preces nosaukums un cena par vienību	M O N . K A R T A 1 . 2 0	
• Ievad	īt vajadzīgo preces skaitu un nospiest taustiņu (IEVADĪT)		
Uz e	krāna - aicinājums ievadīt skaitu	2 - Q U A N : <u>5</u>	
Uz e	krāna – dotā pirkuma soļa summa	2 - S U M : 6 . 0 0	
• Nospi	iest taustiņu (ATGRIEŠANA)		
Uz e	krāna – atgriežamā summa	2 - S U M : - 6 . 0 0	
• Nospi	iest vajadzīgās nodaļas taustiņu (I, IIVI).		
UZMAN	BU!!! Nodoklim izvēlētajā nodaļā jābūt atbilstošam ar dot	tās preces nodokli SHOPPING sistēmā .	
<u>3.VARIAN</u>	ITS. Preces, pārdotās ar atlaidi pēc koda, atgriešana		
Uz e	krāna - aicinājums ievadīt kārtējo kodu	3 - C O D E : <u>1</u> <u>0</u> <u>2</u>	
• Ievad	īt pārdodamo kodu un nospiest taustiņu (IEVADĪT)		
Uz e	krāna – preces nosaukums un cena par vienību	M O B I L S P E C 4 . 7 0	
• Ievad	īt pārdodamās preces skaitu un nospiest taustiņu (IEVADĪT TĀJA INSTRUKCIJA	Г) Ірр. 34 по 65	

PARAMETRI: Pārdevēja pieprasījums=N;Pārdevēja pieprasījums uz katru čeku=N;Cenu lapa kodam=N;Koda izdruka uz čeka =N

	Uz ekrāna - aicinājums ievadīt ska	itu	3 - Q U A N : <u>2</u>
	Uz ekrāna – dotā pirkuma soļa sur	nma	3 - S U M : 9 . 4 0
•	Lai ievadītu atlaidi dotajā atgriešan	as solī nospiest taustiņu (ATLA	AIDE)
	Uz ekrāna – pieprasījums pēc atlai	des procenta	3 - D I S C % : <u>5</u>
•	Ievadīt atlaides procentu un nospies	st taustiņu (IEVADĪT)	
	Uz ekrāna – dotā pirkuma soļa sur	nma ar atlaidi	3 - S U M : 8 . 9 3
•	Nospiest taustiņu (ATGRIEŠANA	A)	
	Uz ekrāna – atgriežamā summa		3 - S U M : - 8 . 9 3
•	Nospiest vajadzīgās nodaļas taustiņ	u (I, IIVI) .	
U	ZMANĪBU!!! Atgriešanas operācija	a nevar būt pabeigta, ja atgriežan	nā summa pārsniedz naudas summu kasē.
U at	ZMANĪBU!!! Nospiežot taustiņu (1 tgriešanas soļu atcelšanas, čeka izdrī	NOMEST) var atgriezties uz teko ıka beigsies ar uzrakstu ANUL	šā atgriešanas soļa sākumu. Atkārtota nospiešana vedīs pie visu ĒTS
•	Atgriešanu nobeigt ar taustiņa (PĀ	RDOT) nospiešanu	
τ	Uz ekrāna – kopējā atgriežamā summa	1	T O T A L : - 2 4 , 9 3
•	Ievadīt naudas summu, kuru Jums	ir iespējams izņemt no kases	
	Uz ekrāna - aicinājums ievadīt nau	ıdu no kases	M O N E Y : <u>5</u> 0
•	Nobeigt ar taustiņa (IEVADĪT) no	ospiešanu. Čeks izdrukājas ar sum	mu, izdoto klientam un atlikumu. Tagad čeku var noplēst.
	Uz ekrāna – atlikums no pircēja na	audas	C H A N G E : 2 5 , 0 7
	ČEKS		
	"BRIO EngineerinG"	- ČEKA GALVIŅA (24s	imboli 4 rindiņās)
	Basteja bulv. 1. Rīga	-	
	T. $/322/55$ F. $/323386$ Peg Nr 40002362818	_	
	KOPT.TA	- atzīme par čeka ko	niju (ja tā ir konija)
	1 Nodala 1 -10.00A	- nodalas numurs un	nosaukums, atgriežamā summa, nodokla marka
	10.00 * -1.000	- cena un daudzums	
	1 MON.KARTA -6.00A	- nodaļas numurs, pr	eces nosauk., atgriežamā summa, nodokļa marka
	1,20 * -5.000	- cena un daudzums	
	2 MOBIL SPEC -8.93B	 nodaļas numurs, pr 	eces nosauk., atgriežamā summa (ar atlaidi),
		nodokļa marka	
	4,70 * -2.000	- CENA BEZ ATLAIDES	* DAUDZUMS
	ATLAIDE U5% $(U.47)$	- Atlaides procents	un summa Tiums põg pirmā podokla
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	 Atgriešanas apgroz Kopējā atgriešanas 	summa pēc pirmā nodokļa
	Apgr. PVN B 00% -8 93	- Atgriešanas apgroz	jjums pēc pirmā nodokļa
	PVN B 00% -0.00	 Kopējā atgriešanas 	summa pēc pirmā nodokla
	Bez PVN -22.49	- Atgriežamā summa b	ez nodokla
	Kopā -24.93	- Kopējā summa izdot	ā pircējam
	Saņemts 25.07	- Naudas summa, saņe	mtā no pircēja
	Izdots 50.00	- Nauda, izdotā pirc	ējam
	15:56 11.03.1998	- Laiks un datums	
	Kase numur 98F183	- Kases aparāta seri	ālais numurs.
1	ČEKS Nr. 22	 Čeka numurs 	

PALDIES PAR PIRKUMU !

BRIO-2020/2025

3.14. PIRCĒJA DATU IEVADĪŠANA

PARAMETRI: Pārdevēja pieprasījum Jaunas cenas ievads=N;Pārdošana bo Uzcenojums=0; Cena koda vietā=Y	us=N;Pārdevēja pieprasījums u ez koda=N;Atlaide=N; Atgrieša	ız katru čeku=N;Cenu lapa kodam ana =N; Bezskaidr.nauda=N; Mag Versijas: CAFÉ, SHOPPING	=N;Koda izdruka uz čeka =N net.karte=N; <mark>Klienta ievads =Y</mark> Iespējams režīmā: ONLINE				
UZMANĪBU!!! Pircēja datus var ievo	adīt tikai pirkuma noformēšana	s sākumā.					
• Nospiest taustiņu (NOMEST)							
Uz ekrāna - aicinājums ievadīt pir	mo pārdodamo kodu	1 - C O D E :					
Nospiest taustiņu (KLIENTS)							
Uz ekrāna - aicinājums ievadīt klie	enta kodu	C L I E N T : <u>1</u> <u>2</u>	3 4				
UZMANĪBU!!! Gadījumā, ja sistēmā	nav informācijas par klientu ar	r doto kodu, kases aparāta ekrānā pa	urādās uzrakstsь -				
Ievadīt klienta kodu un nosniest tau	ustinu (IFVADĪT)						
Uz ekrāna – klienta nosaukums	suņu (IEVADII)	SIA « TEVZ	EMEOK?				
 Apstiprinat pieprasījumu ar taustiņa 	a (PĀRDOT) nospiešanu, vai at	tcelt ar taustiņa (NOMEST) nospieša	anu				
UZMANĪBU!!! Kases aparāta ekrānā	tiek parādīti tikai klienta nosai	ukuma pirmie 12 simboli, kas pilnībo	ā pietiekami, lai pārliecinātos				
par ievadītā koda pareizību.		_					
Kases aparāts izdrukā klienta rekviz	zītus un pāriet pie pirmā soļa pie	eprasījuma					
Uz ekrāna - aicinājums ievadīt pir	mo pārdodamo kodu	1 - C O D E : <u>1</u>	<u>0 0 1</u>				
UZMANĪBU!!! Vienā pirkumā var ie	vadīt tikai viena klienta datus, t	āpēc atkārtot spiest taustiņu (KLIEN	NTS) būs bez rezultata līdz pat				
pirkuma beigām.							
CEKS "BRIO EngineerinG" Basteja bulv. 1. Rīga T. 7322755 F. 7323386 Reg.Nr. 40002362818	- ČEKA GALVIŅA (24 - - -	simboli 4 rindiņās)					
K O P I J A Ivanovs J.	 atzīme par čeka k pircēja dati 	opiju (Ja tā ir kopija))				
21. Vilipa 8. Rīga.	- 4 rindiņas pa 24	simboliem. Konkrēts rindi	iņu saturs tiek				
Tair. 7322755	noteikts ar sistemas -	ShoppinG M uzstadisanu					
1 Nodaļa 1 -10.00A 10.00 * -1.000	 nodaļas numurs un cena un daudzums 	n nosaukums, atgriežamā su	ımma, nodokļa marka				
	-						
	-						
15:56 11.03.1998 Kase numur 98F183	- laiks un datums						
ČEKS Nr. 22	- Kases aparata ser - Čeka numurs	TATAIS HUMUIS.					
PALDIES PAR PIRKUMU !							

3.15. PĀRDEVĒJU REĢISTRĀCIJA

PARAMETRI: Pārdevēja pieprasījums=Y;Pārdevēja pieprasījums uz katru čeku=N;Cenu lapa kodam=N;Koda izdruka uz čeka =N Jaunas cenas ievads=N;Pārdošana bez koda=N;Atlaide=N; Atgriešana =N; Bezskaidr.nauda=N; Magnet.karte=N; Klienta ievads =N Uzcenojums=0; Cena koda vietā=Y Versijas: CAFÉ, SHOPPING Iespējams režīmā: ONLINE vai OFFLINE

UZMANĪBU!!! Strādājot režīmā OFFLINE pārdevēja numuru izmanto tikai čeka izdrukai. Režīmā ONLINE pārdevēju pieprasījums atļauj sistēmai kontrolēt viņa tiesības uz dažādām darbībām ar kases aparātu un ved viņa darba statistiku.

3.15.1. PĀRDEVĒJA PIEPRASĪJUMS

Kases aparātu ieslēdzot, pēc «X» vai «Z» atskaites uz displeja parādās pārdevēja numura pieprasījums

• Ieslēgt kases aparātu

Uz ekrāna - aicinājums ievadīt pārdeveja numuru C L E R K : <u>1</u> <u>2</u>

• Ievadīt pārdevēja numuru un nobeigt ievadīšanu ar taustiņa (IEVADĪT) nospiešanu.

Uz ekrāna - aicinājums ievadīt pirmo pārdodamo kodu 1 - C O D E :

UZMANĪBU!!! Gadījumā, ja ievadīts neeksistējošs pārdevēja kods, pārdošana nebūs iespējama. Nepieciešams izslēgt / ieslēgt kases aparātu un ievadīt pareizu pārdevēja kodu.

3.15.2. PĀRDEVĒJA PIEPRASĪJUMS UZ KATRU ČEKU

PARAMETRI: Pārdevēja pieprasījums=Y;Pārdevēja pieprasījums uz katru čeku=Y;Cenu lapa kodam=N;Koda izdruka uz čeka =N Jaunas cenas ievads=N;Pārdošana bez koda=N;Atlaide=N; Atgriešana =N; Bezskaidr.nauda=N; Magnet.karte=N; Klienta ievads =N Uzcenojums=0; Cena koda vietā=Y Versijas: CAFÉ, SHOPPING Iespējams režīmā: ONLINE vai OFFLINE

Kases aparātu ieslēdzot, pēc «X» vai «Z» atskaites un katra čeka izdrukas uz displeja parādās pārdevēja numura pieprasījums

Uz ekrāna - aicinājums ievadīt pārdevēja numuru CLERK: <u>12</u>

• Ievadīt pārdevēja numuru un nobeigt ievadīšanu ar taustiņa (IEVADĪT) nospiešanu.

Uz ekrāna - aicinājums ievadīt pirmo pārdodamo kodu 1 - C O D E :

UZMANĪBU!!! Pārdevēja numura pieprasījums uzrādīsies pēc katra pirkuma.

BRIO EngineerinG		BRIO-2020/2025
3.16. INKASĀCIJA		
PARAMETRI: ignorē	Versijas: CAFÉ, SHOPPING	Iespējams režīmā: ONLINE vai OFFLINE
• Nospiest taustiņu (NOMEST)		
Uz ekrāna – aicināju	ıms sākt pārdošanu 🚺 – C O D	
• Nospiest taustiņu (MAIŅAS NAUDAS IEVADĪS	ŠANA/INKASĀCIJA) izvēlēties vaj	adzīgo režīmu
Uz ekrāna	- izvēlētais režīms	P A I D
• Lai apstiprinatu nospiest taustiņu (IEVADĪT).		
Uz ekrāna - aicinā	ijums ievadīt paroli 🛛 P . W O	R D : * * * * * * * * *
 Ievadīt paroli, nobeigt ievadīšanu ar taustiņa (IEV izdrukas parādīšanos. 	ADĪT) nospiešanu. Paroles ievadīšai	nas apstiprināšana notiks ar pieprasījuma pēc
Uz ekrāna - r	naudas summa kasē 🏾 P . C A	S H : 1 2 9 . 4 0
• Ievadīt inkasācijas summu, ievadīšanu nobeigt nos	piežot taustiņu (IEVADĪT).	
Uz ekrāna - ievadāmā	inkasācijas summa 🛛 M O N E	Y: <u>1</u> <u>2</u> <u>0</u>
Uz ekrāna – naudas atlikums kasē un piepi	rasījums apstiprināt 🛛 A S H :	9,400K?
• Inkasācijas apstiprināšanai nospiest taustiņu (PĀR	RDOT).	
ČEKS		
"BRIO EngineerinG" - ČEKA GAL	VIŅA (24 simboli 4 rindin	ņās)

"BRIO EngineerinG"	-	ČEKA GALVIŅA (24 simboli 4 rindiņās)
Basteja bulv. 1. Rīga	-	
T. 7322755 F. 7323386	-	
Reg.Nr. 40002362818	-	
15:56 11.03.1998	-	laiks un datums
Kase numur 98F183	-	kases seriālais numurs.
ČEKS Nr. 22	-	Čeka numurs
Inkasācija 120	-	Inkasācijas summa
Nauda 9.40	-	Naudas atlikums kasē

BRIO-2020/2025

3.17. MAIŅAS NAUDAS IEVADĪŠANA

PARAMETRI: ignorē	Versijas: CAFÉ	, SHOP	PING	Ies	pējan	ıs re	žīmā	: ON	ILIN	E v	ai OF	FLINE
• Nospiest taustiņu (NOMEST)												
Uz ekrāna – aicinājum	ıs sākt pārdošanu	1 -	C O	D	2:							
• Nospiest taustiņu (MAIŅAS NAUDAS IEVADĪŠA	NA/INKASĀCIJ	IA) izvē	lēties	vajadz	zīgo re	ežīm	1					
Uz ekrāna -	izvēletais režīms		EX	CI	A	N	GI	2				
• Lai apstiprinātu nospiest taustiņu (IEVADĪT).												
Uz ekrāna - aicināju	ms ievadīt paroli	Р	. W	0 1	R D	:	* 1	* *	*	*	* *	*
 Ievadīt paroli, nobeidzot ievadīšanu nospiest taustiņu 	(IEVADĪT).											
Uz ekrāna - nau	ıdas summa kasē	EX	. C	A	3 H	:	4 6	5,	6	4		
 Ievadīt maiņas naudas summu, nobeidzot ievadīšanu 	nospiest taustiņu	(IEVAI	DĪT).									
Uz ekrāna - i	evadāmā summa	MO	NE	Y	:	1	2					
Uz ekrāna – naudas summa kasē un apstiprināju	ıma pieprasījums	C	A S	H	: 5	8	, 6	5 4			OK	?
• Naudas maiņas ievadīšanu apstiprināt ar taustiņa (PA	ĀRDOT) nospieša	inu.										

CEKS		
"BRIO EngineerinG"] –	ČEKA GALVIŅA (24 simboli 4 rindiņās)
Basteja bulv. 1. Rīga	-	
T. 7322755 F. 7323386	-	
Reg.Nr. 40002362818	-	
15:56 11.03.1998	-	laiks un datums
Kase numur 98F183	-	kases seriālais numurs.
ČEKS Nr. 24	-	Čeka numurs
Maiņas nauda 12.00	-	Ievadītās maiņas naudas summa
Nauda 58.64	-	Naudas atlikums kasē
	-	

~

3.18. X-ATSKAITES IZDRUKA.

PARAMETRI: ignorē	Versijas: CAFÉ, SHOPPING – Iespējams režīmā: ONLINE vai OFFLINE								
• Nospiest taustiņu (NOMEST)									
• Nospiest taustinu $(X/7-ATSKAITE)$	izvēlēties vajadzīgo atskaiti								
• Nospiest taustițiu (AZ-ATSKAITE)	 Nospiest taustiņu (X/Z-AISKAIIE) izveieties vajadzīgo atskaiti 								
Uz ek	rrāna - izvēlētās atskaites veids X - R E P O R T								
• Lei enstingitu pospiest taustinu (IEV									
- Lai apsuprinatu nospiest taustițiu (IL V ADI I).									
Uz ekrāna - aicinājums jevadīt paroli P. WORD: * * * * * * * * *									
• Iovadīt parali lai apstiprinātu paspiast	taustinu (IEVADĪT). Darolos jourdīšanos anstinrināšana notiks ar nieprasījuma nās izdrukas								
 revadit paron, lai apsuprinatu nospiest parādīšanos (Ievadāmā parole uz kas 	taustiņu (IEVADIT). Patoles ievadīsanās apstiprināsanā notiks ar pieprāsījumā pēc izdrukas ses anarāta displeja nenarādās!!!)								
parationios. (revatania paroie uz kas	so aparata asproja neparadastit								
Uz ekrāna - p	ieprasījums apstiprinat izdruku 🛛 🛛 🗶 – R E P O R T 🛛 O K ?								
• Lai anstinrinātu nospiest taustinu (PĀI									
Eur apsuprimuta nosprest austițu (I AI									
ČEKS									
"BRIO EngineerinG"	- Čeka galviņa								
Basteja bulv. 1. Rīga	-								
T. 7322755 F. 7323386	-								
Reg.Nr. 40002362818	-								
16:49 05.02.1998	- laiks un datums								
Kase numur 98F183	 kases aparāta reģistrācijas numurs 								
ČEKS N 35	- čeka numurs								
KONTROLČEKS (X)	- atskaites nosaukums								
Apgr. Skait. 1392.09	- kopejais apgrozījums (G.TOTAL)								
Nodaļas 1 A 137.50	-								
Nodaļas 2 B 79.20	 apgrozījums pa nodaļām (Uzrādītas tikai tās nodaļas, 								
Nodaļas 3A 27.46	kurās ir bijis apgrozījums)								
Nodaļas 4 A 52.00	-								
Nodaļas 5A 10.00	-								
Nodaļas 6A 20.00	-								
Atlaide kopā. 9,84	- atlaides summa								
A-18% B-12% C-6% D-00%	 nodokļa marka ar procenta likmi 								
Apgr.nod A:	-								
Apgr 246,96	- apgrozījums par katru no nodokļiem (Uzrādīti tikai tie								
Nod. 37,67	nodokļi, kuriem ir bijis apgrozījums)								
Apgr.nod B:	-								
Apgr. 79,20	-								
Nod. 0.00	-								
Apgr. 326,16	 kopējais maiņas apgrozījums 								
Nodoklis 37,67	- nodokļa summa								
Apgr.bez.nod. 288,49	- apgrozījums bez nodokļa								
Apgriešana -16.00	- atgrieztā summa								
Bezskaidrais 8,40	 beskaidras naudas norēķinu summa 								
Kredīts 0,00	- kredīta apmaksa summa								
Ceku skaits 26	 izdrukāto čeku skaits pēc pēdējās Z-atskaites 								
Maiņas nauda 12,00	- ievadītās maiņas naudas summa								
Inkasacija 80,00	- inkasacijas summa								
Nauda 58,64	- nauda kase								

BRIO-2020/2025

3.19. Z-ATSKAITES IZDRUKA.

PARAMETRI: ignorē	Versijas: CAFÉ, SHO	OPPING	Iespē	ējams r	ežīmā	i: ON	LINE	vai O	FFLI	NE
UZMANĪBU!!!! Izdruka analoga X- atskaitei, izņemot izdrukas visi dienas skaitītāju apgrozījumi tiek uzstādīti	to, ka pēc čeka numura un nulli .	tiek izdr	ukāts Z	Z-atskai	tes nu	murs.	<u>Pēc ši</u>	īs atsi	<u>kaites</u>	
• Nospiest taustiņu (NOMEST)										
• Nospiest taustiņu (X/Z-ATSKAITE) izvēlēties vaj	adzīgo atskaiti									
Uz ekrāna - izvēlētā	is atskaites veids	Z -	RE	ΡO	R	Г				
• Lai apstiprinātu nospiest taustiņu (IEVADĪT).										
Uz ekrāna - aicināju	ms ievadīt paroli 🛛 P	. W	O R	D :	*	* *	* *	*	* *	
 Ievadīt paroli, lai apstiprinātu nospiest taustiņu (IEV parādīšanos. (Ievadāmā parole uz kases aparāta dis 	ADĪT). Paroles ievadīša spleja neparādās!!!)	as apstip	rināšan	a notik	s ar pi	iepras	ījuma p	ēc izo	drukas	,
Uz ekrāna - pieprasījums ap	stiprinat izdruku	Z -	RE	ΡO	R	Г	0	K	?	
 Lai apstiprinātu nospiest taustiņu (PĀRDOT). 										

ČEKS	
"BRIO EngineerinG"	- Čeka galviņa
Basteja bulv. 1. Rīga	-
T. 7322755 F. 7323386	-
Reg.Nr. 40002362818	-
16:49 05.02.1998	- laiks un datums
Kase numur 98F183	 kases aparāta reģistrācijas numurs
ČEKS N 36	- čeka numurs
Z-ATSKAITE Nr.15	 atskaites nosaukums un atskaites kārtas numurs
Apgr. Skait. 1392.09	- kopejais apgrozījums (G.TOTAL)
Nodaļas 1 A 137.50	-
Nodalas 2 B 79.20	- apgrozījums pa nodaļām (Uzrādītas tikai tās nodaļas,
Nodaļas 3 A 27.46	kurās ir bijis apgrozījums)
Nodaļas 4 A 52.00	-
Nodaļas 5A 10.00	-
Nodaļas 6 A 20.00	-
Atlaide kopā. 9,84	- atlaides summa
A-18% B-12% C-6% D-00%	 nodokļa marka ar procenta likmi
Apgr.nod A:	-
Apgr 246,96	 apgrozījums par katru no nodokļiem (Uzrādīti tikai tie
Nod. 37,67	nodokļi, kuriem ir bijis apgrozījums)
Apgr.nod B:	-
Apgr. 79,20	-
Nod. 0.00	-
Apgr. 326,16	- kopējais maiņas apgrozījums
Nodoklis 37,67	- nodokļa summa
Apgr.bez.nod. 288,49	- apgrozījums bez nodokļa
Apgriešana -16.00	- atgrieztā summa
Bezskaidrais 8,40	- beskaidras naudas norēķinu summa
Kredīts 0,00	- kredīta apmaksa summa
Čeku skaits 26	 izdrukāto čeku skaits pēc pēdējās Z-atskaites
Maiņas nauda 12,00	 ievadītās maiņas naudas summa
Inkasācija 80,00	- inkasācijas summa
Nauda 58,64	- nauda kasē

BRIO-2020/2025

9 7

3.20. DATUMA UN LAIKA APSKATE

PARAMETRI: ignorē

- Nospiest taustiņu (NOMEST)
- Nospiest taustiņu (KOPĒJĀ SUMMA/LAIKS)

Uz ekrāna - laiks un datums

0 1 : 4 6 0 6 / 0 1 /

Lai izietu no laika apskates režīma jānospiež jebkurš no taustiņiem.

UZMANĪBU!!! Kases aparāta datuma un laika izmaiņa ir iepējama tikai no datora

3.21. ČEKA GALVIŅAS IZDRUKA

PARAMETRI: ignorē

Iespējams režīmā: ONLINE vai OFFLINE

Iespējams režīmā: ONLINE vai OFFLINE

• Nospiest taustiņu (NOMEST) piecas reizes, tagad kases aparāts izdrukās čeka galviņas nosaukumu.

"BRIO Engineer	rinG"
Basteja bulv.	1. Rīga
T. 7322755 F.	7323386
Reg.Nr. 4000	02362818

4. DARBS ORDER PULT REŽĪMĀ (VERSIJA: CAFE).

4.1. REŽĪMA NOZĪME UN IESPĒJAS

ORDER PULT / ONLINE – Kases aparāts tiek izmantots kā oficianta pults pasūtījumu pieņemšanai un to korekcijai, tā arī klientu (Apmeklētāju) pirmsrēķina izdrukai. Darbs tiek veikts saitē ar datoru, ShoppinG-3/Kafe vai ShoppinG-IV/BaReCa versijas vadībā. Režīms nav fiskāls, tā kā te nav naudas kustības.

UZMANĪBU!!! Tā kā dotajā režīmā kases aparāts ir kā "Displejs ar klaviatūru", tad daudzi no tā režīmiem un iespējām tiek noteikti ar ShoppinG-3/Kafe vai ShoppinG-IV/BaReCa sistēmas uzstādīto versiju un variantu, kura vadībā tas strādā dotajā kafejnīcā vai restorānā.

4.2. DARBA REŽĪMA IZVĒLE

Kases aparātu ieslēdzot, tas atradīsies režīmā, kura parametra nosaukums noteikts kā "Darba režīms". Lai nomainītu režīmu vajag:

• Nospiest taustiņu (REŽĪMA IZVĒLE) līdz uz displeja parādās vajadzīgais režīms.

Uz ekrāna – kārtējais darba režīms ORDER P U L т Tiklīdz uz ekrāna parādās vajadzīgā režīma nosaukums, nospiest taustiņu (IEVADĪT) Uz ekrāna - paroles ievadīšanas pieprasījums P . W O R D : * * * * * * * * Ievadīt paroli, lai apstiprinātu nospiest taustiņu (IEVADĪT). Paroles ievadīšanas apstiprināšana notiks ar pieprasījuma pēc izdrukas parādīšanos. (Ievadāmā parole uz kases aparāta displeja neparādās!!!) Uz ekrāna – pieprasījums apstiprināt izvēli ORDER O K ? P U L T Izvēles apstiprināšanai nospiest taustiņu (PĀRDOT) Uz ekrāna – izvēlētā darba režīma nosaukums ORDER: UZMANĪBU!!! Ja atrodoties kādā no režīmiem kases aparāts nav pabeidzis tekošo operāciju, taustiņš (REŽĪMA IZVĒLE) nedarbosies.

ČEKS

NEFISKĀLAIS ČEKS	-	Nefiskālā režīma ieslēgšanas apstiprinājums
PASUTĪJUMU PULTS	-	Ieslēgtā režīma nosaukums

BRIO-2020/2025

4.3. JAUNA PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA

KOPĒJIE PARAMETRI: Pārdevēja pieprasījums=Y; Pārdevēja pieprasījums katram čekam=N; Cenu lapa kodam=N; Koda izdruka uz čeka=N; Jaunas cenas ievads=N; Pārdošana bez koda=N; Atlaide=N; Atgriešana =N; Bezskaidr.nor.=N; Magn.karte=N; Klienta ievad. =N; Uzcenojums=0; Cena koda vietā=N; Darba režīms=1 PARAMETRI ORDER PULT/CAFE: Rēķina ievads pēc numura=Y; Rēķina ievads pēc kartiņas=Y;Oficianta ievads pēc num. =Y; Ofiacianta ievads pēc kartiņas=Y; čeka izdruka no pults=Y; Printeris čeka izdrukai =Y;													
• Nomiset tousting (NOMEST)													
$Oz ekrana – aicinajums ievadīt pasutījuma numuru O \mathbf{R} \mathbf{D} \mathbf{E} \mathbf{R} = \mathbf{I} \mathbf{Z}$													
 Atvērt jaunu pasūtījumu, lai to izdarītu ievadīt tā numuru, pēc tam nospiest taustiņu (IEVADĪT). Lai atvērtu jaunu pasūtījumu izmantojot klienta magnētisko kartiņu, to ir jāizvada cauri kases aparāta nolasītājam. 													
Uz ekrāna - aicinājums ievadīt preci 1 – S T E P : <u>1</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u>													
• Ievadīt pārdodamo kodu un nospiest taustiņu (IEVADĪT)													
Uz ekrāna – preces nosaukums un cena par vienību Capres e se se													
• Ievadīt vajadzīgo preces skaitu un nospiest taustiņu (IEVADĪT)													
Uz ekrāna – ievadītais daudzums 1 – Q U A N : 5													
Uz ekrāna – dotā pirkuma soļa summa 1 – S U M : 1 7 , 5 0													
• Nospiest vajadzīgās nodaļas taustiņu (I, IIVI). Sākas čeka izdruka.													
UZMANĪBU!!! Nodoklim izvēlētajā nodaļā jāatbilst nodoklim uz doto preci SHOPPING sistēmā. Ja nodoklis neatbilst, kases aparāts neatlaus noformēt preci uz izvēlēto nodalu.													
Uz ekrāna – aicinājums ievadīt otru pārdodamo kodu													
Uz ekrāna - aicinājums ievadīt trešo pārdodamo kodu 3 - S T E P : 													
UZMANĪBU!!! Vajadzības gadījumā var izmantot taustiņu (KOPĒJĀ SUMMA/LAIKS) lai pārietu no tekošās summa rādīšanas uz visa pirkuma kopējo summu. Lai atgrieztos pie tekošā pirkuma soļa parādīšanas – atkārtoti nospiest taustiņu (KOPĒJĀ SUMMA/LAIKS). Uz ekrāna – pirkuma kopējā summa TOTALI: 68, 50													
UZMANĪBU!!! Līdz šim brīdim nospiestais taustiņš (NOMEST) vedīs pie atgriešanās pie noformējamā pasūtījuma tekošā soļa. Atkārtota taustiņa nospiešana vedīs pie visa pasūtījuma atcelšanas un čeka izdruka beigsies ar uzrakstu <u>ANNULĒTS</u>													
• Nospiest taustiņu (PĀRDOT).													
Uz ekrāna – aicinājums ievadīt oficianta kodu C L E R K : <u>1</u>													
 Ievadīt sistēmā iereģistrēto oficianta numuru. Lai apstiprinātu nospiest taustiņu (IEVADĪT). Lai ievadītu oficianta numuru ar magnētiskās kartiņas palīdzību tā ir jāizvada gar kases aparāta nolasītāju. 													
Uz ekrāna – kopējā pasūtījuma summa TOTALI: 68, 50													
• Lai nobeigtu pasūtījumu nospiest taustiņu (IEVADĪT).													
Uz ekrāna – dienesta uzraksts C H A N G E : 0 . 0 0													

• Beidzas čeka izdruka.

• Tiek atvērts pasūtījums un tas tiek piestiprināts oficiantam. No atbilstošajām nodaļām tiek norakstīta noformētā prece.

UZMANĪBU!!! Ja nodaļās (Virtuvē, bāros u.c.) uzstāditi printeri, tad sistēma izdrukā uz tiem pasūtījuma fragmentus ar pasūtījuma preču sarakstu, kurš attiecas uz doto nodaļu. Piemēram, bārā – preču saraksts no dotā pasūtījuma bāram, virtuvē – preču saraksts virtuvei.

ČEKS	
NEFISKĀLAIS ČEKS PASUTĪJUMU PULTS	 Nefiskālā režīma ieslēgšanas apstiprinājums Ieslēgtā režīma apstiprinājums
Kods 10000	- Preces kods
1 Caprese 17.50A	- Preces nosaukums un summa
3.50 * 5.000	- Preces cena, preces daudzums
2 Garneles 51.00B	- Preces nosaukums un summa
10.20 * 5.000	- Preces cena, preces daudzums
Magn.Karte 0010	 Klienta galdiņa vai iekšējās kartiņas numurs
Kopā 68.50	-
13:11 19.12.2002	- Laiks un datums
02F183	 Kases aparāta numurs
Kas.1 Ceks 201	- Oficianta vai viņa kartiņas numurs. Čeka numurs.
PALDIES PAR PIRKUMU	-

4.4. PASŪTĪJUMA PAPILDINĀJUMS

KOPĒJIE PARAMETRI: Pārdevēja pieprasījums=Y; Pārdevēja pieprasījums katram čekam=N; Cenu lapa kodam=N; Koda izdruka uz čeka =N; Jaunas cenas ievads=N; Pārdošana bez koda=N; Atlaide=N; Atgriešana =N; Bezskaidr.norēķ.=N; Magn. karte=N; Klienta ievads =N; Uzcenojums=0; Cena koda vietā=N; Darba režīms=1 PARAMETRI ORDER PULT/CAFE: Rēķina ievads pēc numura=Y; Rēķina ievads pēc kartiņas=Y; Oficianta ievads pēc numura =Y; Oficianta ievads pec kartiņas=Y; Čeka izdruka no pults=Y; Printeris čeka izdrukai =Y;

Pasūtījuma papildināšana neatšķiras no jauna pasūtījuma noformēšanas, izņemot to, ka preces tiek noformētas vai atgriežas uz jau esošo (nevis tukšu) pasūtījumu.

• Nospiest taustiņu (NOMEST)

Uz ekrāna – aicinājums ievadīt pasūtījuma numuru ORDER: <u>1</u><u>2</u>

 Atvērt jau esošo pasūtījumu. Lai to izdarītu – ievadīt pasūtījuma numuru un nospiest taustiņu (IEVADĪT). Lai atvērtu pasūtījumu ar klienta magnētisko kartiņu, to pārvilkt pa kases aparāta nolasītāju.

Uz ekrāna - aicinajums ievadīt preces kodu	1	-	S	Т	Е	Ρ	:					
	 							 	 	 	-	
	 							 	 	 	-	

• Lai nobeigtu pasūtījuma papildinājumu nospiest taustiņu (IEVADĪT).

Uz ekrāna – dienesta uzraksts C H A N G E : 0 . 0 0

Beidzas čeka izdruka.

- - -

- Jau esošais pasūtījums tiek papildināts ar jaunu preču noformēšanu.
- Atbislstošajās nodaļās tiek norakstīta noformētā prece.

UZMANĪBU!!! Ja nodaļās (Virtuvē, bāros u.c.) uzstāditi printeri, tad sistēma izdrukā uz tiem pasūtījuma fragmentus ar pasūtījuma preču sarakstu, kurš attiecas uz doto nodaļu. Piemēram, bārā – preču saraksts no dotā pasūtījuma bāram, virtuvē – preču saraksts virtuvei.

ČEKS	_
NEFISKĀLAIS ČEKS PASUTĪJUMU PULTS	 Nefiskālā režīma ieslēgšanas apstiprinājums Ieslēgtā režīma apstiprinājums
Kods 10000	- Preces kods
1 Caprese 17.50A	- Preces nosaukums un summa
3.50 * 5.000	- Preces cena, preces daudzums
2 Virtuve 51.00B	- Nodaļas nosaukums (Noformēja pēc cenas!!!), summa
10.20 * 5.000	- Preces cena, preces daudzums
Magn.Karte 0010	 Klienta galdiņa vai iekšējās kartiņas numurs
Kopā 68.50	-
13:11 19.12.2002	- Laiks un datums
02F183	 Kases aparāta numurs
Kas.1 Ceks 201	- Oficianta vai viņa kartiņas numurs. Čeka numurs.
PALDIES PAR PIRKUMU] -

4.5. PASŪTĪTĀS PRECES ATGRIEŠANA

KOPĒJIE PARAMETRI: Pārdevēja pieprasījums=Y; Pārdevēja pieprasījums katram čekam=N; Cenu lapa kodam=N; Koda izdruka uz čeka =N; Jaunas cenas ievads=N; Pārdošana bez koda=N; Atlaide=N; Atgriešana =Y; Bezskaidr.norēķ.=N; Magn. karte=N; Klienta ievads =N; Uzcenojums=0; Cena koda vietā=N; Darba režīms=1 PARAMETRI ORDER PULT/CAFE: Rēķina ievads pēc numura=Y; Rēķina ievads pēc kartiņas=Y; Oficianta ievads pēc numura =Y; Oficianta ievads pec kartiņas=Y; Čeka izdruka no pults=Y; Printeris čeka izdrukai =Y;
• Nospiest taustinu (NOMEST)
Uz ekrāna – aicinājums ievadīt pasūtījuma numuru ORRDER: <u>1</u> 2
 Atvērt jau esošo pasūtījumu. Lai to izdarītu – ievadīt pasūtījuma numuru un nospiest taustiņu (IEVADĪT). Lai atvērtu pasūtījumu ar klienta magnētisko kartiņu, to pārvilkt pa kases aparāta nolasītāju.
Uz ekrāna - aicinājums ievadīt preces kodu 1 - STEP : <u>1</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u>
• Jevadīt stariežamo kodu un nospiest taustiņu (IFVADĪT)
• Revault argitezanio kodu un nospiest taustițu (IEVADIT)
Uz ekrāna — preces nosaukums un cena par vienību Capreses (2000)
• Ievadīt atgriežamās preces skaitu un nospiest taustiņu (IEVADĪT)
Uz ekrāna - aicinājums ievadīt preces skaitu 2 – Q U A N : <u>5</u>
Uz ekrāna – dotā atgriešanas soļa summa 2 – S U M : 6 . 0 0
• Nospiest taustiņu (ATGRIEŠANA)
Uz ekrāna – atgriežamā summa 2 $ 3$ U M $:$ $ 6$ $.$ 0 0
• Nospiest vajadzīgās nodaļas taustiņu (I, IIVI).
UZMANĪBU!!! Esošās sistēmas versija nekontrolē vai bija atgriezta pasūtītā prece. Esiet ļoti uzmanīgi veicot atgriešanas operāciju.
UZMANĪBU!!! Līdz šim brīdim nospiestais taustiņš (NOMEST) vedīs pie atgriešanās pie noformējamā pasūtījuma tekošā soļa. Atkārtota taustiņa nospiešana vedīs pie visa pasūtījuma atcelšanas un čeka izdruka beigsies ar uzrakstu ANULĒTS
• Atgriešanu nobeidz nospiežot taustiņu (PĀRDOT)
Uz ekrāna – kopējā atgriežamā summa TOTALL: - 24, 93
Uz ekrāna – aicinājums ievadīt oficianta kodu C L E R K : <u>1</u>
 Ievadīt sistēmā iereģistrēto oficianta numuru. Lai apstiprinātu nospiest taustiņu (IEVADĪT). Lai ievadītu oficianta numuru ar magnētiskās kartinas palīdzību tās ir iāizvada gar kases aparāta polasītāju.
musnonau narajuo pundziou uo n juizvudu sur nuovo upurutu notustuju.
Uz ekrāna - kopējā pasūtījuma summa TOTALI: - 24, 93
• Preces atgriešanas noformēšanu nobeigt nospiežot taustiņu (IEVADĪT).
Uz ekrana – dienesta uzraksts C H A N G E : 0 . 0 0
 Beidzas čeka izdruka. No esošā pasūtījuma tiek noņemta atgriežamā prece.
 Prece tiek atoriezta athilstošajās noliktavās
root tok agroza atolistosajas holikuvas.

UZMANĪBU!!! Ja nodaļās (Virtuvē, bāros u.c.) uzstādi printeri, tad sistēma izdrukā uz tiem pasūtījuma fragmentus ar pasūtījuma preču sarakstu, kurš attiecas uz doto nodaļu. Piemēram, bārā – preču saraksts no dotā pasūtījuma bāram, virtuvē – preču saraksts virtuvei. UZMANĪBU!!! Preču atgriešanas procedūru var apvienot ar preces pārdošanu noformējot pasūtījumu.

ČEKS										
NEFISKĀLAIS ČEKS	-	Nefiskālā režīma ieslēgšanas apstiprinājums								
PASUTĪJUMU PULTS	-	Ieslēgtā režīma apstiprinājums								
	-									
Kods 10000	-	Preces kods								
1 Caprese -17.50A	-	Preces nosaukums un summa								
3.50 * -5.000	-	Preces cena, preces daudzums								
Magn.Karte 0010	-	Klienta galdiņa vai iekšējās kartiņas numurs								
13:11 19.12.2002	-	Laiks un datums								
02F183	-	Kases aparāta numurs								
Kas.1 Ceks 201	-	Oficianta vai viņa kartiņas numurs. Čeka numurs.								
PALDIES PAR PIRKUMU	-									

4.6. PASŪTĪJUMU PĀRVEŠANA STARP GALDIŅIEM VAI KARTIŅĀM

KOPĒJIE PARAMETRI: Pārdevēja pieprasījums=Y; Pārdevēja pieprasījums katram čekam=N; Cenu lapa kodam=N; Koda izdruka uz čekā =N; Jaunas cenas ievads=N; Pārdošana bez koda=N; Atlaide=N; Atgriešana =N; Bezskaidr.norēķ.=N; Magn. karte=N; Klienta ievads =N; Uzcenojums=0; Cena koda vietā=N; Darba režīms=1 PARAMETRI ORDER PULT/CAFE: Rēķina ievads pēc numura=Y; Rēķina ievads pēc kartiņas=Y; Oficianta ievads pēc numura =Y; Oficianta ievads pēc kartiņas=Y; Čeka izdruka no pults=Y; Printeris čeka izdrukai =Y;

4.6.1. Pasūtījumu vienmēr var pārcelt no viena galdiņa uz otru vai klienta kartiņu.

• Nospiest taustiņu (NOMEST)

Uz ekrāna - aicinājums ievadīt pasūtījuma numuru

ORDER:

1 1

 Atvērt jaunu vai jau esošu pasūtījumu – pieņēmēju. Lai to izdarītu ir jāievada vajadzīgais pasūtījuma numurs un jānospiež taustiņš (IEVADĪT). Lai atvērtu pasūtījumu ar klienta magnētisko kartiņu, to ir jāpārvelk gar kases aparāta nolasītāju.

,

Uz ekrāna - aicinājums ievadīt preces kodu **1** – **S T E P : 8 9 1 0**

Preces koda vietā ievadīt pasūtījuma pārcelšanas paroli un galdiņa (pasūtījuma) numuru, no kurienes tiek pārcelts pasūtījums. Lai apstiprinātu nospiest taustiņu (IEVADĪT).

UZMANĪBU!!! Parole pasūtījumu pārcelšanai tiek noteikta ar sistēmas ShoppinG-3/IV iestādīšanu

Uz ekrāna – pārceļamā pasūtījuma numurs un naudas atlikums	Ν	0	٠	r	e	k	•	Г	0		0	•	0	0

• Lai apstiprinātu pārcelšanu, nospiest taustiņu (PĀRDOT).

Uz ekrāna - aicinājums ievadīt oficianta numuru C L E R K : <u>1</u>

 Ievadīt sistēmā iereģistrēto oficianta numuru. Lai apstiprinātu nospiest taustiņu (IEVADĪT). Lai ievadītu oficianta numuru ar magnētiskās kartiņas palīdzību tās ir jāizvada gar kases aparāta nolasītāju.

CEKS								
NEFISKĀLAIS ČEKS] –	Nefiskālā režīma ieslēgšanas apstiprinājums						
PASUTĪJUMU PULTS	-	Ieslēgtā režīma nosaukums						
	-							
Kods 8910	-	Preces pārcelšanas parole un pārceļamā galdiņa numurs						
1 Nr.rec 10 0.00A	-	Pārceltā galdiņa numurs un summas atlikums						
Summa bez uzc. 0.00	-	Pārvešanas summa bez uzcenojuma						
Uzcenojums 10% 0.00	-	Procents un uzcenojuma summa						
Magn.Karte 0011	-	Galdiņa vai magnēt kart.num.,uz kurieni pārcelts pasūtījums						
Kopa 0.00	-	Pārceltā summa						
13:11 19.12.2002	-	Pārcelšanas laiks un datums						
Kases num. 02F183	-	Kases aparāta numurs						
Kas.1 Ceks 201	-	Oficianta vai viņa kartiņas numurs. Čeka numurs.						
PALDIES PAR PIRKUMU	-							

4.7. PIRMSPĀRDOŠANAS RĒĶINA IZDRUKA

KOPĒJIE PARAMETRI: Pārdevēja pieprasījums=Y; Pārdevēja pieprasījums katram čekam=N; Cenu lapa kodam=N; Koda izdruka uz čekā =N; Jaunas cenas ievads=N; Pārdošana bez koda=N; Atlaide=N; Atgriešana =N; Bezskaidr.norēķ.=N; Magn. karte=N; Klienta ievads =N; Uzcenojums=0; Cena koda vietā=N; Darba režīms=1 PARAMETRI ORDER PULT/CAFE: Rēķina ievads pēc numura=Y; Rēķina ievads pēc kartiņas=Y; Oficianta ievads pēc numura =Y; Oficianta ievads pēc kartiņas=Y; Čeka izdruka no pults=Y; Printeris čeka izdrukai =Y;

No kases aparāta vienmēr var izdrukāt čeku apskatei un pasūtījuma sastāvu, kurš ir piestiprināts galdiņam vai klienta kartiņai.

UZMANĪBU!!! Čeku apskatei var izdrukāt tikai no kases aparāta printera un to nav iespējams dublēt no attālumā esošā sistēmā ShoppinG-3/IV iekļautā printera.

• Nospiest taustiņu (NOMEST)

Uz ekrāna – aicinājums ievadīt pasūtījuma numuru ORDER : <u>1</u>1

 Atvērt eošo pasūtījumu. Lai to izdarītu, ievadiet tā numuru un nospiediet taustiņu (IEVADĪT). Lai atvērtu pasūtījumu ar klienta magnētisko kartiņu, to ir jāpārvelk gar kases aparāta nolasītāju.

Uz ekrāna - aicinājums ievadīt preces kodu 1 – S T E P :

Nospiest taustiņu (KLIENTS)

Uz ekrāna - aicinājums ievadīt oficianta numuru C L E R K : <u>1</u>

 Ievadīt sistēmā iereģistrēto oficianta numuru. Lai apstiprinātu nospiest taustiņu (IEVADĪT). Lai ievadītu oficianta numuru ar magnētiskās kartiņas palīdzību tās ir jāizvada gar kases aparāta nolasītāju.

UZMANĪBU!!! Esošā sistēmas ShoppinG-3/IV versija neseko oficiantu numuru atbilstībai: kurš ir pieprasījis doto rēķinu un kurš ir atvēris šo pasūtījumu.

Uz ekrāna – pasūtījuma kopējā summa | T O T A L : | 2 4 , 9 3 |

• Tiek izdrukāts pasūtījuma sastāvs

CEKS		
NEFISKĀLAIS ČEKS	Nefiskālā režīma ieslēgšana	s apstiprinājums
PASUTĪJUMU PULTS	Ieslēgtā režīma nosaukums	
(Tekosais Rek.)	atskaites nosaukums	
Kods 10000	Preces kods	
1 Caprese 17.50A	Preces nosaukums un summa	
3.50 * 5.000	Preces cena, preces daudzum	IS
2 Ananasi 19.40B	Preces nosaukums un summa	
0.97 * 20.000	Preces cena, preces daudzum	IS
Summa bez uzc. 22.05	Summa bez uzcenojuma	
Uzcenojums 10% 2.21	Procents un uzcenojuma summ	a
Magn.Karte 0011	Klienta galdiņa vai iekšējā	s kartiņas numurs
Kopa 24.26	Pasūtījuma summa	
13:11 19.12.2002	Laiks un datums	
Kases num. 02F183	Kases aparāta numurs	
Kas.1 Ceks 201	Oficianta vai viņa kartiņas	numurs. Čeka numurs.
PALDIES PAR PIRKUMU		

5. DARBS CAFE REŽĪMĀ (VERSIJA: CAFE).

5.1. REŽĪMA MĒRĶIS UN IESPĒJAS

CAFÉ/ONLINE – Kases aparāts paredzēts noslēguma norēķiniem ar klientiem bāros, restorānos un kafejnīcās. Darbs tiek veikts saitē ar datoru sadarbībā ar programmu, apkalpojošo kafejnīcu - ShoppinG-3/Cafe vai ShoppinG-IV/BaReCa. Režīms ir fiskāls.

UZMANĪBU!!! Daudzi BRIO-2020/2025 režīmi un iespējas, kuras attiecas ar svastarpējo saiti ar datoru, tiek noteiktas ar sistēmas versijas un varianta ShoppinG-3/Cafe vai ShoppinG-IV/BaReCa sistēmas uzstādīšanu.

5.2. DARBA REŽĪMA IZVĒLE

Pēc ieslēgšanas kases aparāts būs režīmā, kurš noteikts ar parametru "Darba režīms". Lai nomainītu režīmu:

galvina

Nospiest taustiņu (REŽĪMA IZVĒLE) līdz uz displeja parādās vajadzīgais režīms.

	Uz ekrāna – kārtējais režīms							С	Α	F	Е							
•	Tiklīdz uz displeja parādās vajadzīgais režīms – nospiest taustiņu (II	VA	DĪT)														
	Uz ekrāna – aicinājums apstiprināt izvēli							C	A	F	Е		0	ĸ	?			
•	Lai apstiprinātu izvēli nospiest taustiņu (PĀRDOT)																	
	Uz ekrāna – aicinājums ievadīt pasūtījuma numuru	С	0	U	ľ	1	Т	:										
UZ	MANĪBU!!! Ja pāreja šajā režīmā notiek no režīma ORDER PULT	r (Ne	fisk	āla	is r	ežīn	ns)	. K	ases	ana	arāts	s iza	ruk	ā če	ka g	alv	inu.	

UZMANĪBU!!! Ja atrodoties jebkurā no režīmiem kases aparāts nav nobeidzis tekošo operāciju, tad taustiņš (REŽĪMA IZVĒLE) nestrādās.

"BRIO EngineerinG"] – [Čeka
Basteja bulv. 1. Rīga	-	
T. 7322755 F. 7323386	-	
Reg.Nr. 40002362818	-	

5.3. PASŪTĪJUMA AIZVĒRŠANA, APMAKSA SKAIDRĀ NAUDĀ

5.5. I ASU I IJUMA AIZV EKSANA, AI MAKSA SKAIDKA NAUDA
KOPĒJIE PARAMETRI: Pārdevēja pieprasījums=Y ; Pārdevēja pieprasījums katram čekam=N; Cenu lapa kodam=N; Koda izdruka uz čekā =N; Jaunas cenas ievads=N; Pārdošana bez koda=N; Atlaide=N; Atgriešana =N; Bezskaidr.norēķ.=N; Magn. karte=N; Klienta ievads =N; Uzcenojums=0; Cena koda vietā=N; Darba režīms=1 PARAMETRI ORDER PULT/CAFE: Rēķina ievads pēc numura=Y ; Rēķina ievads pēc kartiņas=Y ; Oficianta ievads pēc numura =Y ; Oficianta ievads pēc kartiņas=Y ; Čeka izdruka no pults=Y; Printeris čeka izdrukai =Y;
• Nospiest taustiņu (NOMEST)
Uz ekrāna – aicinājums ievadīt aizveramā pasūtījuma numuru COVUNT: <u>3</u>
 Atvērt eošo pasūtījumu. Lai to izdarītu, ievadiet tā numuru un nospiediet taustiņu (IEVADĪT). Lai atvērtu pasūtījumu ar klienta magnētisko kartiņu, to ir jāpārvelk gar kases aparāta nolasītāju.
Uz ekrāna – kopējā pasūtījuma summa TOTALI: 6, 70
UZMANĪBU!!! Ja dotās kartiņas īpašniekam paredzēta atlaide tad tā jau būs attēlota uzrādāmajā summā. Šajā gadījumā kases aparāts neļauj ievadīt atlaidi no klaviatūras.
• Vajadzības gadījuma var papildus ievadīt atlaidi nospiežot taustiņu (ATLAIDE)
Uz ekrāna – aicinājums ievadīt atlaides procentu DISC % : <u>1</u> 0
• Ievadīt atlaides procentu un nospiest taustiņu (IEVADĪT).
Uz ekrāna – kopējā pasūtījuma summa ar atlaidi TOTAL: 6, 04
UZMANĪBU!!! Lai saņemtu čeka kopiju uz firmas veidlapas jānospiež taustiņš (KLIENTS). Šajā gadījumā sistēma izdrukās čeka kopiju uz papildus printera, kurš uzstādīts sistēmā ShoppinG-3/IV.
• Nospiest taustiņu (PĀRDOT).
Uz ekrāna – aicinājums ievadīt oficianta numuru C L E R K : <u>1</u>
 Ievadīt sistēmā iereģistrēto oficianta numuru. Lai apstiprinātu nospiest taustiņu (IEVADĪT). Lai ievadītu oficianta numuru ar magnētiskās kartiņas palīdzību tās ir jāizvada gar kases aparāta nolasītāju.
UZMANĪBU!!! Esošā sistēmas ShoppinG-3/IV versija neseko oficiantu numuru atbilstībai: kurš ir pieprasījis doto rēķinu un kurš ir atvēris šo pasūtījumu.
Uz ekrāna – dienesta parole D A T A T R A N S F E R
• Kases aparātā sākas čeka izdruka.
Uz ekrāna – kopējā pasūtījuma summa ar atlaidi TOTALI: 6, 04
• Ievadīt naudas summu, saņemto no klienta
Uz ekrāna – aicinājums ievadīt pircēja naudu MONEY: <u>10</u>
 Ievadīšanu nobeigt nospiežot taustiņu (IEVADĪT). Tagad čeks beidz izdrukāties, tajā uzrādīta summa, saņemtā no pircēja un atlikums. Čeku var noplēst.
UZMANĪBU!!! Ja pēc naudas ievadīšanas uzreiz nospiest taustiņu (IEVADĪT), tiek pieņemts, ka pircējis iedevis tiešu naudu bez atlikuma.

Uz ekrāna – atlikuma nauda pircējam C H A N G E : 4 . 0 5

ČEKS	_			
"BRIO EngineerinG"	-	Čeka galviņa		
Basteja bulv. 1. Rīga	-			
T. 7322755 F. 7323386	-			
Reg.Nr. 40002362818	-			
	-			
Kods 10000	-	preces kods		
1 Āboli 3.18A	-	Nodaļas numurs, preces nosaukums, summa		
0.53 * 6.000	-	Preces cena, preces daudzums		
Kods 100001	-	preces kods		
1 Ananāsi 2.91B	-	Nodaļas numurs, preces nosaukums, summa		
0.97 * 3.000	-	Preces cena, preces daudzums		
Summa bez uzc. 6.09	-	Summa bez uzcenojuma		
Uzcenojums 10% 0.61	-	Procents un uzcenojuma summa		
Summa bez atl. 6.70 -		Kopējā summa bez atlaides		
Atlaide kopā 15% 1.00	-	Procents un atlaides summa		
Magn.Karte 0011	-	Galdiņa vai klienta kartiņas numurs		
Apgr. PVN A 18% 5.70	-	Pasūtījuma summa ar nodokli		
PVN A 18% 0.87	-	Nodokļa summa		
Bez PVN 4,83	-	Summa bez nodokļa		
Kopa 5,70	-	Kopējā summa no klienta		
Sanemts 10,00	-	Nauda, saņemtā no klienta		
Izdots 4,30	-	Naudas atlikums klientam		
15:56 11.03.2003	-	Laiks un datums		
02F183	-	Kases aparāta numurs		
Kas.1 Ceks 201	-	Oficianta vai viņa kartiņas numurs. Čeka numurs		
PALDIES PAR PIRKUMU				

5.4. PASŪTĪJUMA AIZVĒRŠANA, BEZSKAIDRAS NAUDAS NORĒĶINS

KOPĒJIE PARAMETRI: Pārdevēja pieprasījums=Y; Pārdevēja pieprasījums katram čekam=N; Cenu lapa kodam=N; Koda izdruka uz čekā =N; Jaunas cenas ievads=N; Pārdošana bez koda=N; Atlaide=N; Atgriešana =N; Bezskaidr.norēķ.=N; Magn. karte=N; Klienta ievads =N; Uzcenojums=0; Cena koda vietā=N; Darba režīms=1 PARAMETRI ORDER PULT/CAFE: Rēķina ievads pēc numura=Y; Rēķina ievads pēc kartiņas=Y; Oficianta ievads pēc numura =Y; Oficianta ievads pēc kartiņas=Y; Čeka izdruka no pults=Y; Printeris čeka izdrukai =Y;

Pasūtījumu var apmaksāt ar bezskaidras naudas norēķinu. Piemēram, ar bankas kredītkartiņu, kuras apkalpei tiek izmantots atsevišķs bankas termināls, kurš nav iekļauts sistēmas Shopping--3/IV satāvā un nav nekā savādāk saistīts ar sistēmu.

•	Nospiest taustinu	(NOMEST)	
---	-------------------	----------	--

Uz ekrāna – aicinājums ievadīt aizveramā pasūtījuma numuru COVUNT: <u>3</u>0

 Atvērt eošo pasūtījumu. Lai to izdarītu, ievadiet tā numuru un nospiediet taustiņu (IEVADĪT). Lai atvērtu pasūtījumu ar klienta magnētisko kartiņu, to ir jāpārvelk gar kases aparāta nolasītāju.

TOTAL: 6 7 0 Uz ekrāna – kopējā pasūtījuma summa Nospiest taustiņu (BEZSKAIDARAS NAUDAS NORĒĶINS) CHECK: 6 0 Uz ekrāna – kopējā pasūtījuma bezskaidras naudas norēķina summa 7 Nospiest taustiņu (PĀRDOT). Uz ekrāna – aicinājums ievadīt oficianta numuru C L E R K : 1 Ievadīt sistēmā iereģistrēto oficianta numuru. Lai apstiprinātu nospiest taustiņu (IEVADĪT). Lai ievadītu oficianta numuru ar magnētiskās kartiņas palīdzību tās ir jāizvada gar kases aparāta nolasītāju. UZMANĪBU!!! Esošā sistēmas ShoppinG-3/IV versija neseko oficiantu numuru atbilstībai: kurš ir pieprasījis doto rēķinu un kurš ir atvēris šo pasūtījumu.

Uz ekrāna – dienesta uzraksts D A T A T A S F E R

LIETOTĀJA INSTRUKCIJA

DKIU-2020/2023	BR	IO	-20	20	/2()25
----------------	----	----	-----	----	-----	-----

Kases aparāts sāk čeka izdruku.

Uz ekrāna - kopējā pasūtījuma bezskaidras naudas norēķina summa C H E C K : 6 , 0 4

UZMANĪBU!!! Operācijās ar bezskaidras naudas norēķiniem kases aparāts atļauj izdot <u>bezskaidras naudas atlikumu</u> pircējam, bet dotās operācijas pieejamībai ir jābūt saskaņotai ar likumdošanu.

• Ievadīt naudu, saņemto no klienta

Uz ekrāna – aicinājums ievadīt pircēja naudu MONEY: <u>1</u>0

• Nospiest taustiņu (IEVADĪT). Tagad čeks beidz izdrukāties, tajā uzrādīta summa, saņemtā no pircēja un atlikums. Čeku var noplēst.

UZMANĪBU!!! Ja pēc naudas ievadīšanas uzreiz nospiest taustiņu (IEVADĪT), tiek pieņemts, ka pircējis iedevis tiešu naudubez atlikuma.

Uz ekrāna – atlikuma nauda pircējam C H A N G E : 4 . 0 5

ČEKS		
"BRIO EngineerinG"	-	Čeka galviņa
Basteja bulv. 1. Rīga	-	
T. 7322755 F. 7323386	-	
Reg.Nr. 40002362818	-	
	-	
Kods 10000	-	preces kods
1 Āboli 3.18A	-	Nodaļas numurs, preces nosaukums, summa
0.53 * 6.000	-	Preces cena, preces daudzums
Kods 100001	-	preces kods
1 Ananāsi 2.91B	-	Nodaļas numurs, preces nosaukums, summa
0.97 * 3.000	-	Preces cena, preces daudzums
Summa bez uzc. 6.09	-	Summa bez uzcenojuma
Uzcenojums 10% 0.61		Procents un uzcenojuma summa
BEZSK.NAUDAS NOREKINS		BEZSKAIDRAS NAUDAS NORĒĶINA PAZĪME
Summa bez atl. 6.70	-	Kopējā summa bez atlaides
Atlaide kopā 15% 1.00	-	Procents un atlaides summa
Magn.Karte 0011	-	Galdiņa vai klienta kartiņas numurs
Apgr. PVN A 18% 5.70	-	Pasūtījuma summa ar nodokli
PVN A 18% 0.87	-	Nodokļa summa
Bez PVN 4,83	-	Summa bez nodokļa
Kopa 5,70	-	Kopējā summa no klienta
Sanemts 10,00	-	Nauda, saņemtā no klienta
Izdots 4,30	-	Naudas atlikums klientam
15:56 11.03.2003	-	Laiks un datums
02F183	-	Kases aparāta numurs
Kas.1 Ceks 201	-	Oficianta vai viņa kartiņas numurs. Čeka numurs.
PALDIES PAR PIRKUMU	-	

5.5. PASŪTĪJUMA AIZVĒRŠANA, APMAKSA AR BANKAS KREDĪTKARTI

KOPĒJIE PARAMETRI: Pārdevēja pieprasījums=Y; Pārdevēja pieprasījums katram čekam=N; Cenu lapa kodam=N; Koda izdruka uz čekā =N; Jaunas cenas ievads=N; Pārdošana bez koda=N; Atlaide=N; Atgriešana =N; Bezskaidr.norēķ.=N; Magn. karte=N; Klienta ievads =N; Uzcenojums=0; Cena koda vietā=N; Darba režīms=1 PARAMETRI ORDER PULT/CAFE: Rēķina ievads pēc numura=Y; Rēķina ievads pēc kartiņas=Y; Oficianta ievads pēc numura =Y; Oficianta ievads pēc kartiņas=Y; Čeka izdruka no pults=Y; Printeris čeka чeka =Y;

UZMANĪBU!!! Lai kases aparāts varētu izmantot doto iespēju, tam jābūt aprīkotam ar magnētisko kartiņu nolasītāju.

UZMANĪBU!!! Lai izmantotu ārējo magnētisko kartiņu, atbildes saņrmšanas laiku ievērojami ietekmē tālruņa līnijas sakari starp veikalu un banku un var ieilgt līdz dažām minūtēm.

Kases aparāts ļauj aizvērt un apmaksāt pasūtījumus izmantojot bankas kartiņas (VISA, MASTER CARD u.c.). Nolasītos datus kases aparāts aizvada līdz datoram un atkarībā no saņemtajām komandām izpilda dažādas darbības, saistītās ar pasūtījuma apmaksu. Lai realizētu pareizu datu apmaiņu ar banku ShoppinG-3/IV sistēmas sastāvā ir obligāti jāuzstāda kāda no **bankas kartiņu autorizācijas programmām.**

Kopumā bankas kartiņu izmantošanas process ir sekojošs:

- Kases aparāts nolasa magnetiskās kartiņas numuru un aizvada to uz datoru ShoppinG-3/IV sistēmā. Pēc tam kases aparāts aizliedz jebkuru darbību un pāriet atbildes gaidīšanas režīmā no datora.
- Savukārt ShoppinG-3/IV sistēma pārbauda, vai ievadītā kartiņa nav iekšējā sistēmas kartiņa, un ja nav, aizvada saņemtos datus uz bankas kartiņu autorizācijas programmu.
- Bankas kartiņu autorizācijas programma pa slēgto protokolu savienojas ar atbilstošās bankas serveri (pa modēmu vai citu sakaru kanālu) un saņem no tā atļauju vai aizliegumu dotās kartiņas izmantošanu pirkuma apmaksai. Saņemtā atbilde tiek nodota ShoppinG-3/IV sistēmai.
- Pozitīva apmaksas lēmuma gadījumā ShoppinG-3/IV sistēma atļauj kases aparātam pabeigt apmaksas operāciju. Negatīva apmaksas lēmuma gadījumā par pirkumu, kases aparāts atgriežas pie iepriekšējā pirkuma soļa un pirkuma apmaksas process var būt pabeigts ar citu apmaksas veidu. (Skaidrā naudā, iekšējo kredītkarti u.c.)

• Nospiest taustinu (NOMEST)

Uz ekrāna - aicinājums ievadīt aizveramā pasūtījuma numuru COVUNT: <u>3</u>0

 Atvērt eošo pasūtījumu. Lai to izdarītu, ievadiet tā numuru un nospiediet taustiņu (IEVADĪT). Lai atvērtu pasūtījumu ar klienta magnētisko kartiņu, to ir jāpārvelk gar kases aparāta nolasītāju.

Uz ekrāna – kopējā pasūtījuma summa **TOTALL: 6, 70**

- Jāpārvelk gar kases aparāta nolasītāju.
- Kases aparāts aizvada kartiņas datus uz datoru un pāriet atbildes gaidīšanas režīmā.

UZMANĪBU!!! Atbildes gaidīšanas režīmā tiek bloķēti visi kases aparāta taustiņi, izņemot taustiņu (NOMEST). Šajā gadījumā taustiņš (NOMEST) tiek izmantots tikai lai aizvadītu bankas autorizācijas programmai pieprasījumu izbeigt autorizācijas procesu. Atkarībā no tā, kurā no etapiem atrodas autorizācijas process, bankas programma var izbeigt autorizāciju vai to ignorēt un turpināt.

UZMANĪBU!!! Gaidīšanas procesā uz displeja var parādīties dažādi starpposmu ziņojumi, saņemtie no bankas autorizācijas programmas, ("Turpinās sazvanīšanās", "Nav sakaru ar banku", "Nepietiekoša summa apmaksai" u.c.) Ziņojumu sastāvu un saturu nosaka pati autorizācijas programma.

Pēc veiksmīgas autorizācijas beigšanas kases aparāts pāriet uz pārdošanas procesa nobeigšanu.

Uz ekrāna – kartiņas pieņemšanas apstiprinājums un pirkuma C r . P A Y : 6 , 7 0

summa

UZMANĪBU!!! Dotajā pasūtījuma apmaksas variantā nav pircēja naudas pieprasījuma un atlikuma.

• Lai nobeigtu pārdošanu nospiest taustiņu (PĀRDOT)

Uz ekrāna – kopējā pirkuma summa **TOTAL**:

• Pēc čeka izdrukas uzraksts kases ekrānā mainās

Uz ekrāna – ziņojums, ka naudas atlikuma nav C H A N G E : 0 , 0 0

LIETOTĀJA INSTRUKCIJA

6

7 0

ČEKS		
"BRIO EngineerinG		ČEKA GALVIŅA (24 simboli 4 rindiņās)
Basteja bulv. 1. R	īga –	
T. 7322755 F. 7323	386 -	
Reg.Nr. 4000236	2818 -	
Kas. 1 ČEKS	L45 –	kasiera numurs, čeka numurs
1 MON. KARTA 6	.00A -	nodaļas numurs, preces nosaukums, pirkuma soļa summa (ar
	at	laidi), nodokļa marka
1.20 * 5.000	-	CENA BEZ ATLAIDES * DAUDZUMS
Summa bez atl. 6	.00 -	Pirkuma summa bez atlaides
Atlaide kopa 10% 0	.60 -	Atlaides procents. Atlaides summa
*****	- xxx	Ziņojumi, kuru saturs noteikts ar bankas maksājumu kartiņu
******	XXX au	torizācijas programmu.
*****	xxx	
Apgr.PVN A 18% 5	.40 -	Dotā pirkuma apgrozījums pēc pirmā nodokļa
PVN A 18% 0	.92 -	Kopējā summa pēc pirmā nodokļa
Bez PVN 4	.58 -	Pirkuma summa bez nodokļiem
Kopa 5.40	-	Kopējā summa no klienta
Kopa 5.40 Saņemts 10.00	-	Kopējā summa no klienta Nauda, saņemtā no klienta
Kopa 5.40 Saņemts 10.00 Izdots 4.60		Kopējā summa no klienta Nauda, saņemtā no klienta Naudas atlikums klientam
Kopa 5.40 Saņemts 10.00 Izdots 4.60 15:56 11.03.20	- - - 03 -	Kopējā summa no klienta Nauda, saņemtā no klienta Naudas atlikums klientam Laiks un datums
Kopa 5.40 Saņemts 10.00 Izdots 4.60 15:56 11.03.20 02F183	- - - - - - - - -	Kopējā summa no klienta Nauda, saņemtā no klienta Naudas atlikums klientam Laiks un datums Kases aparāta numurs
Kopa 5.40 Saņemts 10.00 Izdots 4.60 15:56 11.03.20 02F183 PALDIES PAR PIRKUM	- - 03 - - U! -	Kopējā summa no klienta Nauda, saņemtā no klienta Naudas atlikums klientam Laiks un datums Kases aparāta numurs Pateicība par pirkumu

6. OFFLINE REŽĪMA SERVISA KODI

6.1. LAIKA KOREKCIJA. (KODS 9999999)

PARAMETRI: ignorē.									Iesp	ējam	s rež	ŧīmā	i: OF	FLINE
• Nospiest taustiņu (NOMEST)														
Uz ekrāna – aicinājums ievadīt pirmo	pārdodamo kodu		1	-	C	d	:	9	9	99	9	9	<u>9</u>	9
• Ievadīt kodu 99999999														
Uz ekrāna – aicinājums ievadīt laiku				Т	I	1 E	:	h	h 1	m m				
• Ievadīt laiku formatā stundas/minūtes	i													
Uz ekrāna – ievadītais laiks un aicināj	ums apstiprināt		Т	I	MI	3	1	2	:	3 3		0	K	?
 Ievadīt korekciju. Nospiest taustiņu (P 	PĀRDOT). Atcelt korekciju va	r nospi	iežot 1	taus	tiņu (NOM	EST	Г)						
ČEKS	ž					_								
"BRIO EngineerinG" - Basteja bulv. 1. Rīga -	CEKA GALVIŅA (24 s	simbo	11 4	4 r:	ındı	ņas)							
T. 7322755 F. 7323386 -														
Reg.Nr. 40002362818 -														
16:49 05.02.1998 -	Laiks un datums	~~												

_ laiks līdz korekcijai Vecais laiks 11:33 -Jaunais laiks 12:33 laiks pēc korekcijas

-

ČEKS N 322

LAIKA KOREKCIJA

UZMANĪBU!!! Kases aparāta datuma izmaiņu var veikt tikai režīmā ONLINE no sistēmas datora.

6.2. IEKŠĒJĀS BĀZES SVĪTRKODU IZDRUKA. (KODS 99999997)

Čeka numurs

Atskaites nosaukums

 Nospiest taustiņu (NOMEST) Uz ekrāna - aicinājums ievadīt pirmo pārdodamo kodu 1 - C o d : <u>9 9 9 9 9 9 9 9 7</u> Ievadīt kodu 99999997 Uz ekrāna - aicinājums apstiprināt izdruku P r · B A R - C O D E O K ? Apstiprināt izdruku. Nospiest taustiņu (PĀRDOT). Atcelt korekciju var nospiežot taustiņu (NOMEST) ČEKS
 Ievadīt kodu 99999997 Uz ekrāna – aicinājums apstiprināt izdruku
 Uz ekrāna – aicinājums apstiprināt izdruku Pr.BAR - CODE OK? Apstiprināt izdruku. Nospiest taustiņu (PĀRDOT). Atcelt korekciju var nospiežot taustiņu (NOMEST) <u>ČEKS</u>
 Apstiprināt izdruku. Nospiest taustiņu (PĀRDOT). Atcelt korekciju var nospiežot taustiņu (NOMEST) ČEKS VPPLO Engineering()
ČEKS
NPRIO Engineering//
"BRIO Engineering" - CERR GREVINA (24 SIMboli 4 FINdinas)
Basteja bulv. 1. Rīga -
T. 7322755 F. 7323386 -
Reg.Nr. 40002362818 -
16:49 05.02.1998 - Laiks un datums
Kases num. 98F183 - Kases aparāta numurs
ČEKS N 32 - Čeka numurs
SVĪTRUKODU SARAKST - Atskaites nosaukums
Svītrkods
PLU
78900509000 1001 UZMANĪBU!!! Atkarībā no kodu datu bāzes apjoma izdruka var aizņemt diezgan ilgu laiku.
58102509564 1002

BRIO-2020/2025

6.3. IEKŠĒJĀS BĀZES KODU IZDRUKA. (KODS 99999995)

PARAMETRI: ignorē	Iespējams režīmā: OFFLINE
 Nospiest taustiņu (NOMEST) Uz ekrāna - aicinājums ievadīt pirmo pārdodamo kodu 	1 - C O D : <u>9 9 9 9 9 9 5</u>
• Ievadīt kodu 9999995	
Uz ekrāna – aicinājums apstiprināt izdruku	P R I N T P L U O K ?

• Apstiprināt izdruku. Nospiest taustiņu (PĀRDOT). Atcelt korekciju var nospiežot taustiņu (NOMEST)

ČEKS	
"BRIO EngineerinG"	- ČEKA GALVIŅA (24 simboli 4 rindiņās)
Basteja bulv. 1. Rīga	
T. 7322755 F. 7323386	
Reg.Nr. 40002362818	
16:49 05.02.1998	- Laiks un datums
Kases num. 98F183	- Kases aparāta numurs
ČEKS N 32	- Čeka numurs
PLU SARAKSTS	- Atskaites nosaukums
A: Preces cena	- Preces cena
B: Nodaļas	 Nodaļas numurs, kurai prece piesaistīta
C: Maks. Atlaide	 Maksimāli atļautā atlaide
D: Zīmju sk. Aiz komata	 Aiz komata atļautās preces daudzums
E: Cenas maiņas aizlies.	 Aizliegums izmainīt preces cenu pārdodot
Marlboro 1001	
A:1.20 B:1	
C:99% D:3 E:Nē	
Smirnoff 1002	UZMANĪBU!!! Atkarībā no kodu datu bāzes apjoma izdruka var aizņemt diezgan ilgu
A:4.70 B:1	laiku.
C:99% D:3 E:Nē	

6.4. PĀRDOŠANAS STATISTIKAS IZDRUKA PĒC KODIEM. (KODS 99999996)

PARAMETRI: ignor	ē	lespējams režīmos: OFFLINE
UZMANĪBU!!! Pārda OFFLINE.	ošanas statistika tiek	a veikta tikai pēc kodiem, kuri ir kases aparāta iekšējā datu bāzē un tikai ja pārdošana ir režīmā
 Nospiest taustiņu 	(NOMEST)	
Uz ekrāna - aicinā	ājums ievadīt pirmo	pārdodamo kodu 1 – C O D : <u>9 9 9 9 9 9 9 6</u>
 Ievadīt kodu 9999 	9996	
Uz ekrāna – aicin	ājums apstiprināt izc	ruku PrintSALEOK?
• Apstiprināt izdruk	u. Nospiest taustiņu	(PĀRDOT). Atcelt korekciju var nospiežot taustiņu (NOMEST)
ČE	CKS	
"BRIO Engineer	inG"	 ČEKA GALVIŅA (24 simboli 4 rindiņās)
Basteja bulv. 1	1. Rīga	-
T. 7322755 F.	7323386	-
Reg.Nr. 4000	2362818	
16:49 0	5.02.1998	- Laiks un datums
CERC N 262	AQLT02	- nases aparata numurs
CERS N 303	τ¢	- Ceka numurs
Marlboro	1001	- Preces nosaukums un kods
Summa	90.00	- Realizācijas summa
Skaits	1,002	- Pārdotās preces daudzums
SMIRNOFF	1002	
Summa	45,04	UZMANĪBU!!! Atkarībā no kodu datu bāzes apjoma un pārdošanas intensivitātes,

Dati līdz pēdējai pārdošanas statistikas attīrīšanai

6.5. PĀRDOŠANAS STATISTIKAS ATTĪRĪŠANA PĒC KODIEM. (KODS 99999998)

izdruka var aizņemt diezgan ilgu laiku.

PARAMETRI: ignorē		Iespējams režīmos: OFFLINE
 Nospiest taustiņu (NOMEST) Uz ekrāna - aicinājums ievadīt pirmo pā 	rdodamo kodu 1	- C O D : <u>9 9 9 9 9 9 9 8</u>
• Ievadīt kodu 99999998		
Uz ekrāna – aicinājums apstiprināt izdru	ku ER	A S E S A L E O K ?
 Apstiprināt izdruku. Nospiest taustiņu (ČEKS	PARDOT). Atcelt korekciju var nospiežo - - - - - Laiks un datums - Kases aparāta numurs - Čeka numurs	t taustiņu (NOMEST) li 4 rindiņās)

LIETOTĀJA INSTRUKCIJA

BRIO EngineerinG

Skaits

256

_

Pircumu nodzēšana 10.03.98

BRIO-2020/2025

7. KABEĻI UN SAVIENOTĀJI

CB-0005 TJ4p4c DB25 (F)	Kabelis BRIO-2012™ pieslēgšanai pie datora porta (25pin)	TxD RxD 13 0 14 14 14 14 14 14 14 14
<u>СВ-0007</u> ТЈ4р4с ТЈ6р4с	Kabelis BRIO-2012™ pieslēgšanai pie telefona kontakta TJ6p4c gadījumā, ja kases aparāts neatrodas blakus datoram.	TxD GND TJ4p4c TJ6p4c TJ6p4c GND TxD RxD TxD RxD TxD TxD TxD RxD TxD TxD TxD TxD TxD TxD TxD TxD TxD T
CB-0008 TJ4p4c DB9 (F)	Kabelis BRIO-2012™ pieslēgšanai pie datora porta (9pin)	TxD RxD S GND S TxD RxD S TxD RxD S TxD S RxD TxD RxD TxD RxD TxD RxD S TxD S RxD S TxD TxD S TxD Tx
CB-0011 DB9 (F) TJ6p4c	Kabelis datora porta pieslēgšanai (9pin) pieslēgšanai pie telefona kontakta gadījumā, ja kases aparāti BRIO- 2012™neatrodas blakus	5 0 1 TxD 0 RxD 0
CB-0012 DB25 (F) TJ6p4c	Kabelis datora porta pieslēgšanai (9pin) pieslēgšanai pie telefona kontakta gadījumā, ja kases aparāti BRIO- 2012™neatrodas blakus	$13 \bigcirc 0 \bigcirc 1 \\ 14 \\ 14 \\ 14 \\ 14 \\ 16 \\ 16 \\ 14 \\ 16 \\ 16$
CB-0031 TJ6p4c DIN5 (M)	Kabelis elektronisko svaru <bэ- 15T> pieslēgšnai pie kases aparāta BRIO-2012™</bэ- 	OUT_R OUT_T IN_R OUT_T IN_R OUT_T IN_T IN_R OUT_T OUT_T OUT_T OUT_T OUT_T OUT_T OUT_R IN_T IN_T IN_T IN_R IN_R

8. SVĪTRKODU SKANERA PROGRAMMĒŠANA

UZMANĪBU!!! !!! Normālai darbībai datoru sistēmas SHOPPING –3/4 sastāvā visiem skaneriem neatkarīgi no to modeļiem jābūt ieprogrammētiem darbam ar Svītrkodiem tā, lai atbilstu sekojošajām prasībām.

UZMANĪBU!!! Visās sistēmas iekārtās skanera pieslēgšanai tiek izmantots PC klaviatūras interfeiss. Skaneriem, kuri atļauj imitēt kodu "LF"(LINE FEED), tas ir jāaizliedz (<u>darbs bez LF</u>) (Spoles rāmja atgriešana).



ZIŅOJUMS	IESPEJAMAIS IEMESLS	RĪCĪBA
DATA TRANSFER	• Datora atbildes aizture uz kases aparāta pieprasījumu.	
ERROR ROM	 Kases aparāta elektronikas bojājums. 	Remonts servisa centrā
ERROR ON LINE	• Nav sakara ar datoru.	Pārbaudīt sakaru kabeli.
	• Datora nav ieladets kases aparata draiveris PULT.EXE, vai ari ta	• Parbaudit draivera PULT.EXE
	versija neatolist kases aparatam.	versiju draivera parametrus
	• Nepareizi uzradni parametri (adrese un partiaukums) ieradejot kases aprāta draiveri PLILT EXE	Palaist sistēmu ShonninGTM
	 Datorā nav palaista sistēma ShoppinG™. 	Pārbaudīt datora portu
	 Datora seriālā porta bojājums. 	 Remonts servisa centrā
	 Kases aparāta seriālā porta bojājums. 	 Remonts servisa centrā
	 Kases aparāta elektronikas bojājums. 	
ERROR SCAN	• Slikta vai netīra svītrkodu etiķete.	•
	• SVITRKODA skanera kabeļa bojājums.	• Pārbaudīt kabeli.
	• SVITRKODA skanera bojājums.	• Remonts servisa centrā
	• Kases aparāta elektronikas bojājums.	Remonts servisa centrā
ERROR SCALE	• Elektronisko svaru kabeļa bojājums.	• Nomainīt kabeli
	• Elektronisko svaru bojajums.	Remonts servisa centra
	 Adaptera bojajums. Kasas anarāta alaktronikas haiājums. 	 Adaptera remonts Bamanta aprica contrā
EDDOD CADD	Kases aparata elektronikas bojajunis.	Remonts servisa centra
EKKUK CAKD	 Bojata, vai neierakstita magnetiska kartite. Därält läna magnätiakäa kartitaa jartillikana aaur nalasitäin. 	 Parbaudit magnetisko kartiti Atkärtet pelesičenu
	• Farak iena magnetiskas karities izviikšana caur norasitaju.	Atkartot norasisanu
CREDIT LIMIT	Pirkuma summa pārsniedz kartītes kredīta summu.	Pārbaudīt dotās kartītes kredīta
		summu.
PAPER OUT LEFT	• Izbeigusies čeku lenta.	 Ievadīt papīru
PAPER OUT RIGHT	 Izbeidzies kontrollentas papīrs. 	 Ievadīt papīru
ERROR PRINTER	 Kases aparāta elektronikas bojājums. 	 Remonts servisa centrā
ILLEGAL CLIENT	•	•
CREDIT LIMIT	•	•
SPRIEGUMA	 Bojājums barošanas tīklā 220V. 	 Pārbaudīt iezemēšanu gan kases
KRITUMS	 Kases aparāta elektronikas bojājums. 	aparātam gan tam pieslēgtajām
		peritērijas ierīcēm.
		 Remonts servisa centrā

9. ZIŅOJUMI PAR KĻŪDĀM UN DIAGNOSTIKA

BOJĀJUMA PAZĪME	IESPĒJAMIE CĒLOŅI	DARBĪBAS
Kases aparātu nevar ieslēgt ar tīkla	• Elektrotīklā nav barošanas sprieguma 220V.	Pārbaudīt elektrotīkla spriegumu
slēdzi	 Tīkla kabeļa NK101 G-200 bojājums. 	 Nomainīt kabeli
	 Pārdedzis 220V drošinātājs. 	 Nomainīt drošinātāju
	 Kases aparāta elektronikas bojājums. 	 Remonts servisa centrā
Kases aparāta printeris nedrukā vienu, vai vairākas kolonas čekā	• Kases aparāta elektronikas bojājums.	Remonts servisa centrā
Nestrādā ārējais (pircēja) indikators,	 Slikts kontakts ārējā indikatora ligzdā. Ārējais indikators bija pieslēgts pie ieslēgta kases aparāta. Ārējā indikatora elektronikas bojājums. Kases aparāta elektronikas bojājums. 	 Izslēgt / ieslēgt kases aparātu Izslēgt / ieslēgt kases aparātu Nomainīt ārējo indikatoru Remonts servisa centrā
Kases aparāts neatļauj pārdot preci ar svītrkodu skanera palīdzību. Pie tam brīdinājums ERROR SCAN neparādās	 Nepareizi ieprogrammēts skaneris Nav atļauta pārdošana ar svītrkodu palīdzību sistēmā. 	 Pārprogrammēt skaneri Izmainīt sistēmas darba režīmus
Pieskaroties kases aparātam var saņemt strāvas triecienu	 Nav iezemējuma 220V kontaktligzdā. 	NEKAVĒJOTIES PĀRTRAUKT DARBU, ATSLĒGT KASES APARĀTU NO TĪKLA UN GRIEZTIES SERVISA CENTRĀ !!!

10. DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMI

- Kases aparāta remonta apkalpes speciālisti un operatori pirms lietošanas obligāti iepazīstas ar drošības instruktāžas notiekumiem.
- Nav pieļaujams operatora darbs ar kases aparātu ja tam ir noņemts vāks.
- Pirms kases aparāta ieslēgšanas elektrotīklā obligāti apskatīt kabeli un pārliecināties par to, ka tas nav bojāts.
- Operatora darba vietai obligāti jābūt aprīkotai ar divu polu rozeti ar iezemēšanas kontaktu.
- Nav pieļaujams darbs ar kases aparātu, ja nav aizsargiezemējuma iezemēšanas kontaktos.
- Aizliegts ieslēgta kases aparāta laikā atslēgt vai pieslēgt ārējo ierīču kontaktus.
- Kases aparāta remonta laikā (izņemot barošanas bloka remontu) lodētājam un visai mēraparatūrai ir jābūt iezemētai.
- Meklējot bojājumus ieslēgta kases aparāta režīmā un ar noņemtu vāku ir jāveic visi drošības soļi, lai izvairītos no nejauša kontakta ar strāvu vadošām daļām.
- Nav pieļaujama bloku vai atsevišķu radioelementu nomaiņa ieslēgta kases aparāta režīmā.
- Netiek rekomendēts atstāt nepieskatītu ieslēgtu kases aparātu.

UZMANĪBU!!! Kases aparātā uzstādīts akumulators. Nomainot akumulatoru (tikai servisa apkalpes centrā) ieverojiet tā uzstādīšanas polaritātes pareizību. Nepareizas uzstādīšanas rezultātā kases aparāts var iziet no ierindas.

UZMANĪBU!!! Akumulatoru utilizāciju veikt stingri ievērojot akumulatoru ražotāja rekomendācijas.

11. MARĶĒŠANA UN PLOMBĒŠANA

Kases aparāta marķēšana izdrukāta uz lentes un uzlīmēta uz ierīces mugursienas



- Ražotāja logotips
- Logotips CE
- Modeļa nosaukums
- Ārējā izskata versija (Var arī nebūt uzrādīta)
- Spriegumu diapazons un maiņas sprieguma barošana.
- Maksimālā lietotāja strāva



- Ražotāja logotips
- Modeļa nosaukums
- Ārējā izskata versija (Var arī nebūt uzrādīta)
- Kases aparāta seriālais numurs



• Plombes izvietojums un ārējais izskats

12. G A R A N T I J A S BRIO EngineerinG[®]

SIA BRIO ZRF (BRIO EngineerinG® garantē elektroniskā kases aparāta BRIO-2020/2025 korektu darbību ShoppinG[™] sistēmas sastāvā vai atsevišķi no tās viena gada laikā no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā BRIO EngineerinG® apņemas veikt elektroniskā kases aparāta BRIO-2020/2025 remontu vai nomaiņu bez maksas.

Garantijas līgums ir spēkā tikai tiem kases aparātiem, kas ir pirkti pie oficiālajiem firmas SIA "BRIO ZRF" dīleriem. Gadījumā ja kases aparāts tiek pārdots vai pirkts pie citām personām, nepieciešams veikt pārreģistrāciju jebkurā firmas SIA "BRIO ZRF" pārstāvniecības punktā.

Garantija nav derīga kases aparātiem, kas ir tikuši pakļauti augstas temperatūras, eletrisko vai citu lauku, agresīvas ķīmiskās vides iedarbībai, vai izgājuši no ierindas mehānisku bojājumu vai paviršas rīcības rezultātā. Kases aparāta plombes bojājums arī ir pamats pārtraukt garantijas apkalpi.

SIA BRIO ZRF (BRIO EngineerinG) nav atbildīga par kases aparātu nepareizu darbību gadījumā, ja kases aparātu uzstādījusi firma, kas nav oficiāls firmas BRIO EngineerinG pārstāvis. Kā arī netiek garantēta pareiza kases aparāta darbība nesertificēta citu ražotāju programmas nodrošinājuma izmantošanas rezultātā, kuri nav izgājuši sertifikāciju SIA BRIO ZRF.

Iemontētā akumulatora garantijas termiņš ir 6 mēneši no pārdošanas datuma BRIO-2020/2025

UZMANĪBU!!! Kases aparāta ekspluatācija bez iezemēšanas ir pamats garantijas pārtraukšanai.

Papildus informāciju par garantijas saistību pagarināšanu var saņemt jebkurā no SIA "BRIO ZRF" (BRIO EngineerinG®) pārstāvniecībām.

Dotās garantijas saitības zaudē spēku, ja līgumā par konkrēta kases aparāta vai sistēmas piegādi, kuras sastāvā tas ir iekļauts, ir minēti citi noteikumi.

13. EC ATBISLTĪBAS DEKLARĀCIJA

<u>EC</u> <u>Atbilstības deklarācija</u>

Mēs, SIA "BRIO ZRF" ar pilnu atbildību, deklarējam, ka tālāk nosauktais produkts atbilst prasībām, kas noteiktas

Zemsprieguma direktīvā 73/23/EEC ar papildinājumiem 93/68/EEC

Produkta kategorija: El. kases aparāts

Modeļa nosaukums: BRIO-2012, BRIO-2020/2025

Piemērotie standarti: EN60950, EN55022, EN55010

CE zīmes piestiprināšanas gads: 2002 g.

Rīga, 17.07.2002

Kourt

Oļegs Halatovs, **Direktors**