

СМЕНА НАЛОГА В РЕГИСТРАТОРЕ OneTouchPro POS.

ВНИМАНИЕ!!! Все действия должны проводиться после того, как закончится последний рабочий день со старыми налогами и будет выбит z-отчёт!!! Перед сменой ставки налога в станции официанта, необходимо проделать операции, описанные в инструкции «порядок смены налога в программе shopping iv»



• Нажмите на клавишу в правом нижнем углу с названием [Другое].

3. Далее надо нажать на кнопку с изображением ключей (2.рис.) в появившемся окне ввести код 999 и нажать ОК, тем самым вы попадете в режим настроек.





. В появившемся окне настроек (3.рис.) поставьте точку напротив предложения «OneTouchPro Setup – режим настроек» (1), после чего нажмите кнопку «Сохранить» (2) и последуйте инструкциям программы.

Настройки		_ 0	
Ge	eneral		
🚳 Admin 💦 🚺	Общая наценка на чек	-	
🚳 General 💦	Процент наценки 0 📰 Название наценки Apkalpošana -		
	Оператор может выбрать, на какой чек назначить наценку		
Departs .			
Peripheral ,	OneTouchPro - рабочий режим		
Menu setup ,	PoneTouchPro Setup - режим настройки		
Restrictions ,	Установки времени		
	Время блокировки экрана (0 - не блокировать) 60 🧾 Sec.		
Interface ,	Частота обновления информации на столах 10 🔲 Sec.		
Drivers			
	PS/2 Reader		
Drivers 2 ,	Считывать только цифры 🐁 Test Reader		
Закладки	Остатки товара		
🔗 Сохранить	2 Показывать предупреждение если товара на остатке не хватает Не показывать остаток товара в окне "Информация о товаре"		
😫 Отмена	Fiscal journal (only for BRIO fiscal modules)	1	
	Z-Report export		
<u> Set default</u>	Директория D:\WRK\OneTouchPro\journal		
Действия	□ Сохранять фискальные суммы в "кассовый журнал" ShoppinG-IV		
менения Наст	пойки прав режимов работы таймеров		

5. Перезагрузите станцию официанта, поле чего программа загрузится в режиме расширенных настроек и вход с систему будет возможен только официанта с правами «Менеджер».

6. После входа в режим расширенных настроек в правом углу будет доступна кнопка «Доп. настр.»



7. После нажатия на кнопку «Доп. настройки», откроется окно настроек, в котором необходимо нажать на кнопку «ADMIN» (1) и в появившемся окне сменить налоги (2)



(5.рис.). После чего нажать на кнопку «Сохранить» и проследовать инструкциям программы.

🛃 Настройки		
	Admin	
🚳 Admin ,	системный номер OneTouchPro POS	2
🛞 General ,	Пароль для входа в OneTouch Setup	999
🛞 Departs ,	Диапазон доступных номеров идентификаторов для OneTouchPro 0	0
	✓ Сохранять в ShoppinG-IV фискальные действия оператора	
Peripheral ,	Выключение компьютера при выходе из OneTouchPro	
🛞 Menu setup ,	Фискальные отчеты	Ввод
Restrictions ,	Полько менеджеры могут печатать фискальные отчеты	
lnterface ,	Пароль для "Х" 📃 Ввод Пароль для "Z"	📰 Ввод
🛞 Drivers ,	Ставки налогов 2 4-21 = в 0 = C-0 = D-0 =	
Drivers 2 ,	Заголовок чека 7 8 9 // Коловок чека 7 8 9 // SIA У Double Height	📰 Ввод
Закладки	123 DRESE	📰 Ввод
💜 Сохранить		🔲 Ввод
😫 Отмена		Ввод
	✓ Center	
A Set default	РОЗ ID. Идентиф. код	📰 Ввод
Действия	Окончание чека Paldies par pirkumu!	📰 Ввод
Изменения	Основные (главные) настройки.	

8. Проверить продажу хотя бы одного товара. Убедиться, что на чеке информация правильная.

ПОСЛЕ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ НЕОБХОДИМО ВЫБИТЬ Z-ОТЧЁТ И ВМЕСТЕ С НИМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ПАСПОРТОМ ПРИДТИ В ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС ФИРМЫ ZRF BRIO ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ОТМЕТКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ПАСПОРТЕ О СМЕНЕ НАЛОГА.